






Функции  
программы  
Mosaic™




**стр. 614**  
Программа Mosaic™  
Презентация



**стр. 620**  
Розетки силовые  
стандартные  
и розетки с  
механической  
блокировкой



**стр. 624**  
Розетки RJ45  
Кат. 10Giga,  
Кат. 6, Кат. 5e



**стр. 632**  
Рамки, суппорты,  
коробки  
и адаптеры

Кабель-каналы  
DLP



**стр. 642**  
Система DLP



**стр. 668-669**  
Таблица выбора  
кабель-каналов  
DLP с гибкими  
крышками

Программа Mosaic™  
Колонны  
Напольные коробки  
Настольные блоки



**стр. 688**  
Колонны и мини-  
колонны

Программа Mosaic™  
Быстрое  
подключение



**стр. 696**  
Быстрое  
соединение


## НОВИНКИ 2011




Механизмы  
с антибактериальным  
покрытием  
(стр. 639)




Аудио-  
и видеорозетки  
Mosaic™  
(стр. 627)




**стр. 616**  
Выключатели,  
бесконтактные  
выключатели  
и датчики движения




**стр. 617**  
Светорегуляторы




**стр. 617**  
Контроллеры  
управления  
освещением




**стр. 619**  
Механизмы  
регуливки  
отопления, выкл.  
привода жалюзи




**стр. 621**  
Розетки  
для кабель-  
каналов




**стр. 622**  
Ответвители,  
заглушки,  
кабельные выводы,  
фиксатор кабеля



**стр. 623**  
Устр-ва защиты  
от перенапряжений,  
сменный модуль




**стр. 623**  
Выключатели  
нагрузки,  
трансформ-  
аторы




**стр. 625**  
Розетки проходные  
медные, точки  
доступа Wi-Fi,  
коммутатор



**стр. 626**  
Разветвители,  
коммутаторы и др.  
информацион.розетки




**стр. 627**  
Розетки TV,  
аудио и видео



**стр. 630**  
Световые  
индикаторы




**стр. 636**  
Таблица выбора  
коробок и суппортов  
Batibox




**стр. 638**  
Оборудование  
для медицинских  
учреждений




**стр. 644-647**  
Таблица выбора  
мини-плинтусов DLP  
DLPlus




**стр. 648**  
Мини-плинтусы  
DLPlus




**стр. 658**  
Плинтусы DLPPlus  
deco и Céline




**стр. 661**  
Магистральные  
кабель-каналы  
DLP-D




**стр. 670 и 672**  
Кабель-  
каналы DLP  
35x80 и 35x105




**стр. 674**  
Кабель-  
каналы DLP  
50x80 и 50x105



**стр. 678**  
Кабель-каналы DLP  
50x150 и 65x150,  
65x195 и 65x220




**стр. 686**  
Розетки Mosaic




**стр. 690**  
Напольные коробки  
и пластиковые  
монтажные коробки




**стр. 694**  
Настольные блоки  
розеток для офисов  
и конференц-залов




**стр. 698**  
Ответвительные  
коробки  
для любых цепей



**стр. 699**  
Соединители  
и шнуры для любых  
цепей



**стр. 700**  
Распреди-  
тельные коробки



**стр. 700**  
Соединители  
и шнуры  
для цепей  
освещения



## Решения для создания электрических и информационных сетей в офисах и на рабочем месте



### **КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** для оснащения административных объектов

Это решение, увеличивающее  
производительность любого бизнес-центра,  
дающее совместимость всех компонентов  
электроустановки



Колонны - полная свобода в организации  
пространства и комфорт в эксплуатации!

## ► ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО



Кабельные каналы  
(стр. 680)



Блок розеток с заводским монтажом  
(стр. 622)



Розетки RJ 45  
(стр. 626)

## ► ФУНКЦИИ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ




Контроллер управления освещением  
(стр. 617)



Точка доступа Wi-Fi  
(стр. 625)



Розетки аудио и видео  
(стр. 628)



## ► ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРИДОРОВ



Информационный световой указатель  
(стр. 630)



Индикатор препятствий  
(стр. 630)



Розетка с фиксатором кабеля  
(стр. 622)

## ► ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРИДОРОВ



Светорегулятор (стр. 617)



Устройство контроля доступа  
(стр. 629)

## ДРУГИЕ СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ LEGRAND ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ



**Шкафы XL<sup>3</sup>**  
Стр. 232



**Структурированные кабельные системы**  
Стр. 704



**Устройства управления освещением**  
Стр. 743



**Эвакуационные светильники**  
Стр. 775



## механизмы Mosaic™

выключатели и кнопочные выключатели



## механизмы Mosaic™

бесконтактные выключатели и датчики движения



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали

| Упак. | Кат. №   |          | Выключатели 10 AX – 250 В~                                                           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 1 модуль | 2 модуля | Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали |
| 10    | 770 00   | 770 10   | <b>Лицевая панель, цвет белый</b><br>Выключатель 10 AX                               |
| 10    | 770 01   | 770 11   | Перекл. на 2 направл. 10 AX                                                          |
| 10    | 770 02   | 770 12   | Перекл. на 2 направл 10 AX со светодиодной подсветкой <sup>(1)</sup>                 |
| 10    |          | 770 21   | Промежуточный перекл. 10 AX                                                          |
| 10    | 792 01   | 792 11   | <b>Лицевая панель, цвет алюминий</b><br>Перекл. на 2 направл. 10 AX                  |
| 10    | 792 02   | 792 12   | Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой <sup>(1)</sup>                |
| 10    | 787 10   | 787 11   | Перекл. на 2 направл. 10 AX антибактериальный                                        |
| 10    |          | 787 12   | Перекл. на 2 направл. 10 AX антибактериальный                                        |

|    |          |          |                                                                                |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 1 модуль | 2 модуля | <b>Выключатели 20 AX - 250 В~</b>                                              |
| 10 |          | 770 50   | Выкл. двухполюсн. 20 AX                                                        |
| 10 |          | 770 52   | Выкл. двухполюсн. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов <sup>(2)</sup>     |
| 10 | 770 60   |          | Перекл. на 2 направл. 20 AX                                                    |
| 10 | 770 62   |          | Перекл. на 2 направл. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов <sup>(2)</sup> |

|    |          |          |                                                                      |
|----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 10 | 1 модуль | 2 модуля | <b>Кнопки 6 А - 250 В~</b>                                           |
| 10 | 770 30   | 770 40   | <b>Лицевая панель, цвет белый</b><br>Кнопочный. выкл. 6 А            |
| 10 | 770 31   | 770 41   | Кноп. выкл. перекидной 6 А                                           |
| 10 | 770 32   | 770 42   | Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой <sup>(1)</sup> |
| 10 | 787 14   | 787 15   | Кноп. выкл. 6 А антибактериал.                                       |

(1) Для функции индикации использовать лампочку Кат. № 676 68 (стр. 511)  
Для функции подсветки использовать лампочку Кат. № 676 66 на 230 В, а также 676 67 на 12, 24 и 48 В (стр. 511)  
(2) Для функций индикации или подсветки использовать кат № 676 64 (стр. 511)



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. № |        | Кнопки 6 А - 250 В~ (продолжение)                                    |
|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 10    |        | 770 43 | Кноп. выкл. перекидной 6 А с держателем этикеток                     |
| 10    | 792 30 | 792 40 | <b>Лицевая панель, цвет алюминий</b><br>Кнопочный выкл. 6 А          |
| 10    | 792 32 | 792 42 | Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой <sup>(1)</sup> |

|   |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 модуля | 766 66 | <b>Бесконтактные выключатели 10 AX</b><br>Для управления источниками света достаточно просто провести рукой вблизи выключателя<br>Специально разработаны для использования в медицинских учреждениях (антибактериал.) |
|---|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <b>Датчики движения 110-230 В~ - 50 Гц</b><br>Обнаружение посредством ИК<br>Дальность обнаружения регулируется от 1 м до 10 м<br>Угол поля зрения: 180°<br>Порог освещенности регулируется от 3 до 1 000 люкс<br>Выдержка времени регулируется от 1 с до 16 мин. с повтором цикла при обнаружении движения.<br>Возможность дистанционного ручного управления с помощью кнопочного выключателя Н.З.<br>Встроенная автоматическая защита от перегрузок и коротких замыканий<br>Устанавливаются в коробку минимальной глуб. 40 мм |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <b>С нейтралью, 3- проводные, 1 000 Вт</b><br>Для управления лампами:<br>- накаливания или галогенными до 1 000 Вт, 230 В~<br>- низковольтными галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором до 500 ВА,<br>- люминесцентными лампами, компактными люминесцентными лампами |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |          |        |                               |
|---|----------|--------|-------------------------------|
| 1 | 2 модуля | 784 51 | Лицевая панель, цвет белый    |
| 1 |          | 792 51 | Лицевая панель, цвет алюминий |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <b>Без нейтрали, 2-проводные, 400 Вт</b><br>Для управления лампами:<br>- накаливания или галогенными до 400 Вт, 230 В~<br>- низковольтными галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором, до 400 ВА, |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |          |        |                               |
|---|----------|--------|-------------------------------|
| 1 | 2 модуля | 784 56 | Лицевая панель, цвет белый    |
| 1 |          | 792 56 | Лицевая панель, цвет алюминий |

## механизмы Mosaic™

### светорегуляторы



784 01

784 02

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. №              | Светорегуляторы 110-230 В~ / 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                     | Оснащены кнопками вкл./выкл. и независимой кнопкой +/- для регулировки. Могут управляться дистанционно кнопочн. выключателями без подсветки (стр. 616) или использоваться как переключатели на 2 направления совместно с простыми выключателями (стр. 616). Включаются на уровне яркости, заданном перед последним выключением. Устанавливаются в коробке мин. глуб. 40 мм                                                              |
|       |                     | <b>Без нейтрали, 2-проводные, 400 Вт</b><br>Для управления лампами:<br>- накаливания или галогенными до 400 Вт, 230 В~<br>- низковольтным галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором, до 400 ВА                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2 модуля<br>784 01  | Лицевая панель, цвет белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 792 04              | Лицевая панель, цвет алюминий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                     | <b>С нейтралью, 3-проводные 1 000 Вт</b><br>Для управления лампами:<br>- накаливания или галогенными до 1 000 Вт, 230 В~<br>- низковольтными галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором до 1 000 ВА<br>На лицевой панели расположены 3 кнопки<br>- ON/OFF для включения и выключения и +/- для регулировки<br>5 светодиодов показывают уровень силы тока в цепи освещения<br>Рекомендуется уст. в коробку глуб. 50 мм |
| 1     | 5 модулей<br>784 02 | Лицевая панель, цвет белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 792 06              | Лицевая панель, цвет алюминий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                     | <b>Светорегуляторы 0-10 В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 2 модуля<br>784 04  | Оснащены кнопками вкл./выкл. и независимой кнопкой +/- для регулировки. Могут управлять функциями вкл./выкл./регулировка люминесцентных ламп с электронным ПРА 0-10 В.<br>Ток управления макс.: 40 мА<br>Мощность макс.: 600 ВА<br>Рекомендуется установка в коробку глуб. 50 мм                                                                                                                                                        |

## механизмы Mosaic™

### контроллер управления освещением



784 30

784 31

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. № | Контроллер управления освещением 110-230 В~ - 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <b>Основной механизм управления</b><br>Предназначен главным образом для управления освещением в конференц-залах, ресторанах, выставочных залах...<br>Области применения:<br>- Управление 3 цепями освещения одного зала<br>- Управление освещением путем комбинации многоцветных ламп красн./зел./син. или теплого бел. / холодного бел. света<br>Источники, подключаемые в цепь освещения:<br>лампы накаливания или галог. 230 В~ 1 000 Вт или люминесц. лампы 1 000 ВА с ПРА 0-10 В или низковольтные галогенные лампы 1 000 ВА с ферромагнитным или электронным трансформатором<br>Суммарная нагрузка 3 цепей освещения не должна превышать 2 200 Вт<br>- возможность управления ПРА со входом Dali и ПРА 0-10 В.<br>Кнопки управления на передней панели:<br>- 6 кнопок для управления вкл./выкл./регулировки каждой из 3 цепей освещения<br>- 3 комплекта по 5 светодиодов для индикации уровня яркости каждой цепи освещения<br>- 4 кнопки для ввода в память сценариев освещения и управления ими<br>Устройство может управляться дистанционно при помощи специального ИК устройства дистанционного управления Кат. № 784 31 |
| 1     | 784 30 | Рекомендуется выполнять установку без подключения нейтрали в коробку глуб. 50 мм (Кат. № 801 24) Использование монтажного суппорта не требуется (он объединен с механизмом) Использовать лицевую панель Кат. №. 788 39 (бел.) или Кат. №. 790 39 (алюм.)(стр. 632).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 784 31 | <b>Пульт ИК</b><br>Предназначен для дистанционного управления освещением, согласно сценариям освещения, введенным в память                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## механизмы Mosaic™

выключатель с выдержкой времени, таймер, выключатель со шнуром, механизм управления вентиляцией, механизмы экстренного отключения



784 25



766 01



766 30

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. №.            | Выключатель с выдержкой времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2 модуля<br>784 20 | Помехозащищенный, соотв. EN 55022<br>Для управления цепью с нагрузками :<br>- 1 000 Вт для ламп накалив. и галог. ламп 230 В~<br>- 2 300 Вт резистивная (обогрев),<br>- 400 ВА для люминесц. и низковольтных галогенных ламп. Регулировка от 25 с до 15 мин.<br>ДУ при помощи кнопочных выключателей (без подсветки)<br>Выключатель с выдержкой времени можно использовать как таймер<br>2-пров. монтаж в коробке мин. глуб. 40 мм<br>Оснащен встроенным светодиодом                                                                                                                                           |
| 1     | 2 модуля<br>784 25 | <b>Таймер программируемый</b><br>Время автономной работы 20 час.<br>Возможность задать до 8 программ на неделю<br>Корректировка заданного режима временная или постоянная<br>1 выход - 16 А - 250 В~ cosφ = 1<br>1 реверсивный контакт<br>Для управления при помощи программирования цепью со следующими нагрузками:<br>- 1 200 Вт для ламп накаливания<br>и галогенных ламп 230 В~<br>- 1 800 ВА для люминесц. ламп Ø 26 или 38 мм и низковольтных галогенных ламп с ферромагн. или электрон. трансформаторами.<br>- 1 800 Вт приводы (только вентиляция)<br>- 3 600 Вт резистивные нагрузки (только обогрев) |
| 1     | 2 модуля<br>770 14 | <b>Выключатель со шнуром</b><br>Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента<br>Переключатель на 2 направления 10 АХ<br>Для управления лампами накаливания и галогенными лампами 230 В до 2 000 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 770 44             | Выключатель кнопочный перекидной 6 А со шнуром                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5     | 898 05             | Шнур для механизма<br>Длина 1,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 2 модуля<br>770 27 | <b>Механизм управления вентиляцией</b><br>Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента<br>Переключатель на 2 направл. для непосредственного управления вентиляцией 10 АХ - 250 В~<br>Антибактериальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2 модуля<br>766 01 | <b>Кнопки аварийной остановки</b><br><b>С ключом</b><br>НО + НЗ, 10 А - 250 В<br>Возврат в начальное состояние с исп. ключа типа RONIS № 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 766 02             | <b>С поворотом на 1/4 оборота</b><br>НО + НЗ, 10 А - 250 В<br>Возврат в начальное состояние поворотом толкателя на 1/4 оборота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2 модуля<br>766 30 | <b>Выключатель с ключом для светильников BAES</b><br>Для добавления механизмов управления<br>Используется только в дополнение к изделию Кат. № 039 00<br>Может одновременно отключать цепи освещения и светильники эвакуационного освещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## механизмы Mosaic™

выключатели с ключом



770 72




770 75



697 95

| Упак. | Кат. №.            | Выключатели с ключом                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2 модуля<br>770 72 | <b>Выключатель 2-позиционный</b><br>С реверсивным контактом 6 А -250 В~<br>Ключ RONIS № 601<br>Ключ извлекается из 2-х положений                                                                         |
| 1     | 770 73             | <b>Выключатель 3-позиционный</b><br>Поворотный с полож. останова 6А -250 В~<br>Ключ RONIS № 601<br>Ключ извлекается из 3-х положений                                                                     |
| 1     | 770 74             | <b>Выключатель 2-позиционный – Цилиндр евростандарта</b><br>2 контакта НО<br>6 А - 250 В~<br>Ключ извлекается из 2 положений<br>Оборудовать цилиндром европейского стандарта или цилиндром Кат. № 697 95 |
| 1     | 770 75             | <b>Кнопочн. выключатель 3-позиционный – Цилиндр евростандарта</b><br>Поворотный с положением останова<br>6 А - 250 В~<br>Оборудовать цилиндром европейского стандарта или цилиндром Кат. №. 697 95       |
| 1     | 697 95             | <b>Цилиндр евростандарта</b><br>Европейский цилиндр поставляется с комплектом из 3 ключей                                                                                                                |
| 10    | 2 модуля<br>766 40 | <b>Зуммеры и звонки</b><br><b>Зуммер</b><br>8 В~ - 50/60 Гц<br>Потребление 370 мА<br>Громкость звука 70 дБ на расстоянии 1 м                                                                             |
| 10    | 766 41             | <b>Зуммер</b><br>230 В~ - 50/60 Гц<br>Потребление 25 мА<br>Громкость звука 70 дБ на расстоянии 1 м                                                                                                       |
| 1     | 766 42             | <b>Электрический звонок</b><br>12-24-48 В пост. тока<br>Потребление 5-9-17 мА<br>в зависимости от типа источника питания<br>Громкость звука 80 дБ на расстоянии 1 м                                      |




Системы контроля доступа

см стр. 629

## механизмы Mosaic™

### отопление, регулировка температуры



## механизмы Mosaic™

### механизм управления приводами



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента

| Упак. | Кат. №.             | Термостаты комнатные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2 модуля<br>767 20  | <p>Питание 230 В~ - 50/60 Гц<br/>Разработан для регул. теплоизлучающих потолков и теплых полов с прямым обогревом</p> <p><b>Электронный термостат</b><br/>Диапазон регулировки от 5°C до 30°C.<br/>Допустимая погрешность регулировки +/- 0,5°C<br/>Выход с незапитанным контактом<br/>Кнопка на передней панели предназначена для выбора режима работы (выключение, отключение при понижении или повышении температуры).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эксплуатация в сети низкого напряжения</li> <li>Отключающая способность: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 А / 230 В~ - резистивная цепь</li> <li>- 2 А / 230 В~ - индуктивная цепь</li> </ul> </li> <li>• Эксплуатация в сети сверхнизкого напряжения</li> </ul> <p>Отключающая способность от 1 мА до 500 мА<br/>12 - 48 В~ / 12 - 24 В=</p> <p><b>Электронный термостат с ежедневной и недельной программами</b><br/>Предназначен для регулировки температуры систем мазутного, газового, электрического отопления в режиме комфорта, экономии и защиты от замерзания<br/>Постоянный показ текущей программы.<br/>4 предустановленных программы, 1 свободная<br/>2 регулируемых уровня температуры<br/>Диапаз. регулировки температуры от 7°C до 35°C<br/>Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C<br/>Постоянное сохранение программ<br/>Время автономной работы 100 час.<br/>1 выход с реверсивным контактом</p> <p>Отключающая способность:<br/>- 8 А / 230 В~ - резистивная цепь<br/>- 2 А - 250 В~ - индукт. цепь<br/>- от 1 до 500 мА макс. - 12 до 48 В~</p> |
| 1     | 5 модулей<br>767 21 | <p>Отключающая способность:<br/>- 8 А / 230 В~ - резистивная цепь<br/>- 2 А - 250 В~ - индукт. цепь<br/>- от 1 до 500 мА макс. - 12 до 48 В~</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2 модуля<br>767 23  | <p><b>Датчик для модульного термостата Lexic</b><br/>Обеспечивает измерение температуры для модульного термостата Lexic<br/>Кат. № 038 40 (стр. 197)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента

| Упак. | Кат. №.            | Выключатели управления приводами                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 2 модуля<br>770 26 | <p>Для непосредственного управления приводом рольставней: поднятие/опускание/остановка рольставней, штор или тентов 500 Вт макс.</p> <p>Выкл. с белой лицевой панелью</p>                                                                                                                              |
| 1     | 792 26             | <p>Выкл. с алюминиевой лицевой панелью</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10    | 2 модуля<br>770 25 | <p><b>Кнопочный выкл. управления приводами</b><br/>Для непосредственного управления или управления через специальный блок приводом рольставней, штор или тентов 500 Вт макс.</p> <p>Кнопочн. выкл. с белой лицевой панелью</p>                                                                         |
| 1     | 792 25             | <p>Кнопочн. выкл. с алюм. лицевой панелью</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 2 модуля<br>766 90 | <p><b>Однополюсное реле</b><br/>Для подключения устройств с низкой отключающей способностью рядом с оборудованием<br/>Резистивная нагрузка: 3 000 Вт<br/>Лампа накаливания: 1 800 Вт<br/>Низковольтная галогенная лампа: 1 800 Вт<br/>Люминесцентная лампа: 400 ВА<br/>Приводы рольставней: 530 Вт</p> |



## механизмы Mosaic™

розетки простые для всех видов суппортов и розетки международных стандартов



772 16



772 17



772 18



772 13



771 11



772 14



771 32



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. №. | Розетки простые для всех типов суппортов                | Упак. | Кат. №. | Розетки международных стандартов               |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------|
|       |         | <b>Немецкий стандарт</b>                                |       |         | <b>Французский стандарт</b>                    |
|       |         | С защитными шторками                                    |       |         | Для монтажа во встраиваемые и накладные        |
|       |         | Для монтажа во встраиваемые и накладные                 |       |         | монтажные коробки, напольные коробки, колонны, |
|       |         | монтажные коробки, напольные коробки,                   |       |         | блоки розеток и настольные блоки               |
|       |         | колонны, и настольные блоки                             |       |         | Подключение безвинтовыми зажимами              |
|       |         | Подключение безвинтовыми зажимами                       |       |         | (кроме исключений)                             |
|       |         | (кроме исключений)                                      |       |         |                                                |
| 10    | 772 10  | Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами                       | 10    | 771 11  | Розетка 2K+3                                   |
|       |         | Без защитных шторок                                     |       |         |                                                |
| 10    | 772 11  | Розетка 2K+3                                            | 10    | 771 13  | Розетка 2K+3 с винтовым зажимом                |
|       |         |                                                         |       |         | для повторного подкл. сечением 4 мм²           |
| 10    | 772 13  | Розетка 2K+3 с винтовыми                                | 10    | 792 71  | Розетка 2K+3 с лицевой панелью                 |
|       |         | зажимами для повторного подключения                     |       |         | цвета алюминий                                 |
|       |         | и сечением 4 мм²                                        |       |         |                                                |
| 10    | 772 45  | Розетка 2K+3 под углом 45°                              | 10    | 771 14  | Розетка 2K+3, с винтовым                       |
|       |         |                                                         |       |         | зажимом, с механической блокировкой            |
| 10    | 792 13  | Розетка 2K+3 с лицевой панелью                          | 10    | 771 10  | Розетка 2K                                     |
|       |         | цвета алюминий с винтовыми зажимами                     |       |         |                                                |
| 10    | 772 14  | Розетка 2K+3 с винтовыми                                |       |         |                                                |
|       |         | зажимами, с механической блокировкой                    |       |         |                                                |
| 10    | 772 19  | Розетка 2K+3 с крышкой                                  |       |         |                                                |
|       |         | Антибактериальная                                       |       |         |                                                |
| 10    | 772 12  | Розетка 2K+3 с индикатором <sup>(1)</sup>               |       |         |                                                |
|       |         |                                                         |       |         |                                                |
| 10    | 772 16  | Розетка 2K+3 с зеленой лицевой панелью                  | 10    | 771 32  | Розетка с расположенной заподлицо              |
|       |         | Антибактериальная <sup>(2)</sup>                        |       |         | центральной частью лицевой панели и            |
|       |         |                                                         |       |         | утапливаемой при подключении вилки.            |
| 10    | 772 17  | Розетка 2K+3 с оранжевой                                |       |         | Для облегчения чистки и во избежание           |
|       |         | лицевой панелью                                         |       |         | накопления грязи.                              |
|       |         | Антибактериальная                                       | 10    | 771 19  | Розетка 2K+3 с крышкой.                        |
|       |         |                                                         |       |         | Антибактериальная                              |
| 10    | 772 18  | Розетка 2K+3 с красной лицевой панелью                  | 10    | 771 45  | Розетка 2K+3 под углом 45°                     |
|       |         |                                                         |       |         | Антибактериальная                              |
|       |         |                                                         |       |         |                                                |
|       |         | <b>Розетки стандартные, цвет красный.</b>               |       |         |                                                |
|       |         | <b>Прямое подключение без использования</b>             |       |         |                                                |
|       |         | <b>инструмента</b>                                      |       |         |                                                |
| 10    | 772 72  | Розетка 2 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (4 мод.) |       |         |                                                |
| 10    | 772 73  | Розетка 3 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (6 мод.) |       |         |                                                |
| 10    | 772 74  | Розетка 4 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (8 мод.) |       |         |                                                |
| 10    | 772 31  | Специальная розетка для людей                           | 10    | 502 99  | Блокиратор                                     |
|       |         | с ограниченными возможностями.                          |       |         | Крепится непосредственно на вилке 2K+3         |
|       |         | Антибактериальная                                       |       |         | прибора, предназначенного для подключения      |
|       |         | 2K+3. Простое нажатие на рычаг                          |       |         | к розетке с блокировкой.                       |
|       |         | позволяет легко вставлять и вытаскивать                 |       |         |                                                |
|       |         | вилку из розетки                                        |       |         |                                                |

(1) Индикатор Кат. №. 676 64 (стр. 511) входит в комплект поставки

(2) Розетка может использоваться как энергоэффективная при подключении к таймеру Кат. № 047 61 или 037 55. Полный ассортимент таймеров и техн.информацию Вы найдете на стр. 189

# механизмы Mosaic™

розетки всех типов для любых суппортов и розетки для кабель-каналов



772 52



792 83



772 54



772 52 вид сзади  
Безвинтовые зажимы проходные



774 03

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. №.          | Блоки розеток для любых суппортов (немецкий стандарт)                                                                                        |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  | Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, настольные блоки<br>Подключение безвинтовыми зажимами |
| 10    | стандарт. 772 52 | с мех.-блокир. 772 81<br>Розетка 2 x 2K+3 под углом 45°                                                                                      |
| 10    | 772 53           | 772 82<br>Розетка 3 x 2K+3 под углом 45°                                                                                                     |
| 5     | 772 54           | 772 83<br>Розетка 4 x 2K+3 под углом 45°                                                                                                     |
| 10    | 792 82           | Розетки стандартные, цвет алюминий<br>Розетка 2 x 2K+3 под углом 45°<br>С лицевой панелью цвета алюминий                                     |
| 10    | 792 83           | Розетка 3 x 2K+3 под углом 45°<br>с лицевой панелью цвета алюминий                                                                           |

|    |        |                                                                                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 774 11 | Розетки стандартные, цвет красный. Прямое подключение без использования инструмента. |
| 10 | 774 12 | Розетка 2K+3, нем. стандарт (2 мод.)                                                 |
| 10 | 774 13 | Розетка 2 x 2K+3, нем. стандарт (4 мод.)                                             |
| 5  | 774 14 | Розетка 3 x 2K+3, нем. стандарт (6 мод.)                                             |
|    |        | Розетка 4 x 2K+3, нем. стандарт (8 мод.)                                             |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | Розетки 10/16 A - 250 В~ для установки в каб. каналы DLP                                                                                                                                                     |
|    |                    | С защитными шторками<br>Безопасные для детей                                                                                                                                                                 |
|    |                    | С механической блокировкой<br>Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения непредусмотренных потребителей. Винтовые подключения. Ключ блокировки Кат. № 502 99 поставляется отдельно |
|    |                    | Немецкий стандарт                                                                                                                                                                                            |
| 10 | Со шторками 776 01 | с мех. блокир. 776 21<br>Розетка 2K+3                                                                                                                                                                        |
| 10 | 776 02             | 776 22<br>Розетка 2 x 2K+3                                                                                                                                                                                   |
| 10 | 776 03             | 776 23<br>Розетка 3 x 2K+3                                                                                                                                                                                   |
| 5  | 776 04             | 776 24<br>Розетка 4 x 2K+3                                                                                                                                                                                   |

| Упак. | Кат. №. | Розетки 10/16 A - 250 В~ для установки в каб. каналы DLP (продолжение) |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|       |         | Розетки стандартные, цвет красный                                      |
| 10    | 776 11  | Розетка 2K+3 нем. стандарт (2 мод.)                                    |
| 10    | 776 12  | Розетка 2 x 2K+3 нем. стандарт (4 мод.)                                |
| 10    | 776 13  | Розетка 3 x 2K+3 нем. стандарт (6 мод.)                                |
| 10    | 776 14  | Розетка 4 x 2K+3 нем. стандарт (8 мод.)                                |

|    |                  |                                                                                                                                                           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | Для установки в кабель-каналы DLP с крышкой 65 мм                                                                                                         |
|    |                  | Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего соединения для монтажа в моноблочном кабель-канале DLP с крышкой 65 (стр. 668)                         |
|    |                  | Имеют:<br>- розетку и суппорт<br>- лицевую панель<br>Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта |
| 10 | стандарт. 774 31 | с мех. блокир. 774 51<br>Розетка 2K+3                                                                                                                     |
| 10 | 774 32           | 77 452<br>Розетка 2 x 2K+3                                                                                                                                |
| 10 | 774 33           | 774 53<br>Розетка 3 x 2K+3                                                                                                                                |
| 5  | 774 34           | 774 54<br>Розетка 4 x 2K+3                                                                                                                                |

|    |                  |                                                                                                                                                        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | Для установки в кабель-каналы                                                                                                                          |
|    |                  | Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего подключ. для монтажа в кабель-канале DLP с использ. суппортов и рамок для кабель-каналов (стр. 668) |
|    |                  | Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта                                                   |
| 10 | стандарт. 774 01 | с мех. блокир. 774 21<br>Розетка 2K+3                                                                                                                  |
| 10 | 774 02           | 774 22<br>Розетка 2 x 2K+3                                                                                                                             |
| 10 | 774 03           | 774 23<br>Розетка 3 x 2K+3                                                                                                                             |
| 5  | 774 04           | 774 24<br>Розетка 4 x 2K+3                                                                                                                             |



# Меняемся, чтобы стать совершеннее

**Более 200 усовершенствованных функций,  
позволяющих потребителю оборудовать офис  
и организовать рабочие места.**



**стр. 617**  
Контроллер управления  
освещением



**стр. 620**  
Специальная гигиеничная  
розетка 2К + 3



**стр. 630**  
Индикатор подсветки  
препятствий



**стр. 630**  
Информационный  
указатель

**МОНТАЖНЫЕ СУППОРТЫ**

**В стене, на стене, на потолке, на полу, на рабочем столе**



**Кабель-канал DLP (стр. 650)**



**Напольная  
коробка  
(стр. 690)**




**Колонна**  
(стр. 688)



**Настольный  
блок  
(стр. 694)**

## механизмы Mosaic™

фиксатор кабеля, ответвитель, кабельный вывод, заглушка



770 80



775 51



770 71



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. №.            | Фиксатор кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 модуль<br>770 80 | Устанавливается совместно с розеткой и защищает чувствительные электроприборы (копировальная машина, факс, сервер, мед. оборудование...) от случайного отключения посредством закрепления шнура. Выдерживает усилие вырывания 350 Н (35 кг). Для шнуров Ø 4 - 8 мм, антибактериал. |
| 10    | 2 модуля<br>775 53 | <b>Ответвитель</b><br> Снабжен 3 зажимами для реализации ответвления 20 А                                                                                                                      |
| 10    | 2 модуля<br>775 51 | <b>Кабельные выводы</b><br> 16 А с кабельными зажимами. 4 безвинтовых зажима на передней и задней панели облегчают подключение                                                                 |
| 10    | 775 50             |  20 А с кабельным зажимом                                                                                                                                                                      |
| 10    | 1 модуль<br>775 52 |  Вывод для провода Ø 8 мм                                                                                                                                                                      |
| 10    | 1 модуль<br>770 70 | <b>Заглушки</b><br>Предназначена для закрытия неиспользуемого модуля.<br> 1 модуль, цвет белый                                                                                                 |
| 10    | 2 модуля<br>770 71 |  2 модуля, цвет белый                                                                                                                                                                          |
| 10    | 1 модуль<br>792 70 |  1 модуль, цвет алюминий                                                                                                                                                                       |
| 10    | 2 модуля<br>792 80 |  2 модуля, цвет алюминий                                                                                                                                                                       |
| 10    | 791 51             | <b>Держатели этикеток</b><br>Самоклеющиеся держатели этикеток для крепления на рамки Mosaic или на любой другой монтажный суппорт программы Mosaic.<br> Держатель этикеток прозрачный выгнутый |
| 10    | 791 52             |  Держатель этикеток прозрачный плоский                                                                                                                                                         |



## механизмы Mosaic™

устройство защиты от перенапряжений, сменный модуль, фильтр



775 40



775 41



775 42



775 21



775 31



775 60



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. №             | Устройство защиты от перенапряжений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2 модуля<br>775 40 | <p>16 A - 250 В~ - 50/60 Гц<br/>Обеспечивает защиту от перенапряжения атмосферного или промышленного происхождения в установках, уже защищенных ограничителем перенапряжений (стр. 176).<br/>Устанавливается после автоматического выключателя и защищает все розетки, подключенные каскадом, после устройства защиты от перенапряжения. Имеет сигнальную лампу для индикации работы)<br/>Номинальный разрядный ток (In): 1,5 кА<br/>Макс. допустимый ток (Imax): 6 кА<br/>Степень защиты (Up): L-N: 1 кВ; N-PE: 1 кВ<br/>Напряжение при разомкнутой цепи (Uoc): 3 кВ</p> |
| 1     | 775 41             | <p>Для Кат. № 775 40 (см. выше)<br/>взамен отработавшего модуля</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2 модуля<br>775 42 | <p><b>Фильтр</b><br/>6 A - 250 В~ - 50/60 Гц<br/>Поставляется с предохранителем 5 x 20 - 6,3 А Кат. № 102 63<br/>Измерения соответствуют CISPR 14 и 17<br/>Конденсаторы для защиты от помех<br/>Соответствуют стандарту NF C 93-190<br/>Затухание фильтра измеряется согласно стандартам CISPR 14 и 17</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

## механизмы Mosaic™

выключатели нагрузки, трансформатор 230/12 В

| Упак. | Кат. №             | Выключатель нагрузки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    | <p>Предназначен для локальной защиты части цепи от перегрузок и коротких замыканий. Используется в дополнение к основной защите. Благодаря возможности установки рядом с пользователем и селективности с основным устройством защиты, возобновление работы может быть немедленным.<br/>При подключении выключатель нагрузки имеет те же самые характеристики селективности, что и автоматический выключатель DNX P + N того же номинала<br/>Выключатель нагрузки Mosaic может использоваться также в качестве ограничителя местного потребления (в зависимости от номинала)<br/>Отключающая способность:<br/>3000 A - NF C 61-410 (10/16 A)<br/>1500 A - NF C 61-410 (6 A)</p> |
| 1     | 2 модуля<br>775 21 | <p><b>Автоматический выключатель термомангнитный P + N 230 В~</b><br/>10 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 775 22             | <p>16 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 775 31             | <p><b>АВДТ P + N 230 В~</b><br/>АВДТ обеспечивает дополнительную защиту людей, (в помещениях с токопроводящим полом или же в помещениях, где имеется вода) от прямого контакта с токопроводящими частями, а также от утечки на землю.<br/>Устройство снабжено тестовой кнопкой<br/>Номинальный дифференциальный ток: 30 мА<br/>10 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 775 32             | <p>16 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 2 модуля<br>775 60 | <p><b>Трансформатор 230/12 В 4ВА</b><br/>Первичное напряжение: 230 В~ - 50 Гц<br/>Вторичное напряжение: 12 В= 500 мА<br/>Макс. допустимая мощность: 4 ВА<br/>При использовании с розеткой 2К+3 или кабельным выводом появляется возможность подключения к ним низковольтных устройств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# механизмы Mosaic™

розетки RJ 45 кат.10<sup>GIGA</sup>, кат. 6 и кат. 5е



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Соответствуют ISO 11801 изд.2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568  
 Розетки для быстрого монтажа без использования специальных инструментов  
 Маркировка контактов выполнена двойным цветовым кодом 568 А и В с нумерацией контактов  
 Коннекторы с автоматическим прорезанием изоляции проводников  
 В случае ошибки монтажа возможно повторное подключение  
 Подключение кабеля с любой стороны  
 Возможен монтаж в любых суппортах глубиной 35 мм для коннекторов UTP и FTP, 50 мм для STP

| Упак. | Кат. №             | Розетки RJ 45 кат. 10 <sup>GIGA</sup>                                                                      |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 1 модуль           | <b>Кат. 10<sup>GIGA</sup></b><br>Для структурированной кабельной системы<br>Legrand LCS 10 <sup>GIGA</sup> |
| 10    | 765 73             | STP/FTP - 9 контактов, штампованный экран                                                                  |
| 10    | 2 модуля<br>765 76 | STP/FTP - 9 контактов, штампованный экран                                                                  |

| Упак. | Кат. №             | Розетки RJ 45 Кат. 6                                                                                |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 1 модуль<br>765 63 | <b>Кат. 6 STP</b><br>STP - 9 контактов, штампованный экран                                          |
| 10    | 2 модуля<br>786 31 | STP - 9 контактов, штампованный экран                                                               |
| 10    | 765 66             | STP - 9 контактов, экранированная, сплав Zamak                                                      |
| 10    | 765 93             | STP - 9 контактов, штампованный экран, розетка под углом 90°                                        |
| 10    | 1 модуль<br>765 62 | <b>Кат. 6 FTP</b><br>FTP - 9 контактов                                                              |
| 10    | 794 62             | FTP - 9 контактов, алюм. лицев. панель                                                              |
| 10    | 2 модуля<br>765 65 | FTP - 9 контактов                                                                                   |
| 10    | 794 65             | FTP - 9 контактов, алюм. лицев. панель                                                              |
| 10    | 765 92             | FTP - 9 контактов, розетка под углом 90°                                                            |
| 5     | 786 93             | FTP - 9 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм |

| Упак. | Кат. №             | Розетки RJ 45 Кат. 6 (продолжение)                                                                  |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 1 модуль<br>765 61 | <b>Кат. 6 UTP</b><br>UTP - 8 контактов                                                              |
| 10    | 794 61             | UTP - 8 контактов, алюм. лицев. панель                                                              |
| 10    | 2 модуля<br>765 64 | UTP - 8 контактов                                                                                   |
| 10    | 794 64             | UTP - 8 контактов, алюм. лицев. панель                                                              |
| 10    | 765 91             | UTP - 8 контактов, розетка под углом 90°                                                            |
| 5     | 786 63             | UTP - 8 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм |

| Упак. | Кат. №             | Розетки RJ 45 Кат. 5е                                                                               |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 1 модуль<br>765 52 | <b>Кат. 5е FTP</b><br>FTP - 9 контактов                                                             |
| 10    | 2 модуля<br>765 55 | FTP - 9 контактов                                                                                   |
| 5     | 786 73             | FTP - 5 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм |
| 10    | 1 модуль<br>765 51 | <b>Кат. 5е UTP</b><br>UTP - 8 контактов, 1 модуль                                                   |
| 10    | 2 модуля<br>765 54 | UTP - 8 контактов, 2 модуля                                                                         |

**механизмы Mosaic™**


медные проходные розетки



786 22



786 26



Принцип соединения

**Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)**

Подключения сзади простым подсоединением вилки.  
 Доступ к сети через розетку RJ 45  
 Осуществление соединений Кат. 6 и Кат. 5е  
 Устройства соответствуют ISO 11801 изд. 2, EN 50173-1  
 и EIA/TIA 568 касательно эксплуатации совместно  
 с распределительными коробками (стр. 712).  
 Подключение кабеля с любой стороны.  
 Возможна установка в любые суппорты мин. глубиной 40 мм.

| Упак. | Кат. №             | Медные проходные розетки                     |
|-------|--------------------|----------------------------------------------|
| 10    | 2 модуля<br>786 23 | <b>Кат. 6 FTP</b><br>FTP - 9 контактов       |
| 10    | 786 27             | FTP - 9 контактов,<br>с алюм. лицев. панелью |
| 10    | 786 22             | <b>Кат. 6 UTP</b><br>UTP - 8 контактов       |
| 10    | 786 26             | UTP - 8 контактов,<br>с алюм. лицев. панелью |
| 10    | 786 21             | <b>Кат. 5е FTP</b><br>FTP - 9 контактов      |
| 10    | 786 25             | FTP - 9 контактов,<br>с алюм. лицев. панелью |
| 10    | 786 20             | <b>Кат. 5е UTP</b><br>UTP - 8 контактов      |
| 10    | 786 24             | UTP - 8 контактов,<br>с алюм. лицев. панелью |

| Упак. | Кат. №             | Медные проходные розетки                     |
|-------|--------------------|----------------------------------------------|
| 10    | 2 модуля<br>786 23 | <b>Кат. 6 FTP</b><br>FTP - 9 контактов       |
| 10    | 786 27             | FTP - 9 контактов,<br>с алюм. лицев. панелью |
| 10    | 786 22             | <b>Кат. 6 UTP</b><br>UTP - 8 контактов       |
| 10    | 786 26             | UTP - 8 контактов,<br>с алюм. лицев. панелью |
| 10    | 786 21             | <b>Кат. 5е FTP</b><br>FTP - 9 контактов      |
| 10    | 786 25             | FTP - 9 контактов,<br>с алюм. лицев. панелью |
| 10    | 786 20             | <b>Кат. 5е UTP</b><br>UTP - 8 контактов      |
| 10    | 786 24             | UTP - 8 контактов,<br>с алюм. лицев. панелью |

**механизмы Mosaic™**

точки доступа Wi-Fi



779 13



779 14

**Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)**

Обеспечивает доступ к локальной сети и/или к сети Интернет с любого компьютера, оборудованного внешним портом Wi-Fi или серийного Wi-Fi- совместимого ноутбука (Intel® Centrino); без подключения к розетке RJ 45 позволяет получить доступ к сети Ethernet например, для того, чтобы использовать принтер, осуществлять обмен данными с другими компьютерами или получить выход в Интернет.

Совместим с кабельными системами LCS, новыми или уже существующими.

Для установки в помещениях, где требуется обеспечить связь нескольких человек между собой (пример: конференц-зал) и/или для обеспечения связи при работе в разъездах.

Система должна включать как минимум:

- точку доступа Mosaic, установленную дополнительно или заменяющую розетку RJ 45 - инжектор Power over Ethernet (в форме вставки LCS) для установки в коммуникационном шкафу (стр. 710)

| Упак. | Кат. № | Точки доступа Wi-Fi Mosaic                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Для установки во все типы суппортов мин. глубиной 40 мм.<br>Подключение аналогично розетке RJ 45 (к коннектору LCS)<br>Питание 48 В через POE<br>Обеспечение безопасности шифрованием данных WPA2 (802.11i) и проверкой прав доступа (802.1x)<br>В комплект поставки входит CD диск с ПО для конфигурации точки доступа. |
| 1     | 779 14 | Соответствует 802.11a и 802.11b/g, работает в двух диапазонах. Оборудованы розеткой RJ45 на передней панели<br>Скорость передачи: до 54 Мбит/с на каждой частоте (802.11a и 802.11g) одновременно                                                                                                                        |
| 1     | 779 13 | Соответствует 802.11a и 802.11b/g, работает в двух диапазонах. Скорость передачи: до 54 Мбит/с на каждой частоте (802.11a и 802.11g) одновременно.                                                                                                                                                                       |
| 1     | 779 11 | Соответствует 802.11 b/g Скорость передачи: до 54 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Распределительная коробка

стр. 722

## механизмы Mosaic™

встроенные удвоители телефон / Ethernet, телефонные розетки



765 37



787 32



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. №             | Встроенные удвоители Телефон / Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 2 модуля<br>765 37 | Обеспечивают повышение безопасности связи: возможность кражи или снижения эффективности дубликаторов исключена<br>Обеспечивают скорость передачи 10/100 Мбит/с<br>Подключение кабеля с любой стороны<br>Возможна установка в любые типы суппортов мин. глуб. 35 мм<br>Маркировка подключаемого оборудования телефона/Ethernet расположена на защитной крышке<br>FTP - 9 контактов |
| 10    | 765 36             | UTP - 8 контактов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                     |                    |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Розетки телефонные</b>                                                                                                           |                    |                                        |
| <b>Розетки RJ 11 и RJ 12</b>                                                                                                        |                    |                                        |
| Оснащены модульным коннектором Jack с зажимом на 1/4 оборота для быстрого подключения<br>Возможность повторного подключения         |                    |                                        |
| 10                                                                                                                                  | 1 модуль<br>787 30 | RJ 11, 4 контакта                      |
| 10                                                                                                                                  | 2 модуля<br>787 31 | RJ 11, 4 контакта                      |
| 10                                                                                                                                  | 787 32             | RJ 12, 6 контактов                     |
| <b>Розетка RNIS Numeris</b>                                                                                                         |                    |                                        |
| Зажимы с автоматическим снятием изоляции при повороте на 1/4 оборота для быстрого подключения<br>Возможность повторного подключения |                    |                                        |
| 10                                                                                                                                  | 787 34             | 8 контактов, заземляющий зажим 2,5 мм² |

|                                                  |                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лицевые панели для информационных розеток</b> |                    |                                                                                       |
| 10                                               | 2 модуля<br>786 04 | Оснащены прозрачным держателем маркировки<br>Для простого коннектора формата Keystone |
| 10                                               | 786 01             | Розетка ACO II                                                                        |
| 10                                               | 786 02             | Для простого коннектора формата Systemax                                              |
| 10                                               | 786 03             | Для двойного коннектора формата Systemax                                              |

## механизмы Mosaic™

медные коммутаторы, другие информационные розетки



779 00



787 61



787 62



786 01

| Упак.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кат. №              | Коммутаторы 10/100 база Т встраиваемые |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Для подключения к сети информационных устройств (компьютеры, принтеры, сервера...). Системные требования: сетевая карта Ethernet 10/100 base T. Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с. Расширение сети можно осуществить заменив розетки RJ 45 на коммутатор. Подключение без использования инструмента. Соответствует IEEE 802-3 (Ethernet) и EN 50081/82-2 (соответствие требованиям ЭМС)<br>Монтаж в любые типы суппортов мин. глуб. 40 мм<br>Оборудованы:<br>- 6 портов на передней панели + 1 боковой коннектор RJ 45 для кабельных соединений и для проверки каналов связи<br>- индикаторы состояния портов, встроенные в коннекторы RJ45<br>- цифровая маркировка портов от 1 до 6 и держатель маркировки для идентификации коммутатора<br>Технические характеристики см. стр. 726 |                     |                                        |
| <b>Неуправляемые</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 модулей<br>779 01 | Питание Power Over Ethernet            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 779 00              | Питание 230 В~                         |
| <b>Управляемые</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 779 20              | Питание 230 В~                         |

|                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Розетки USB и IEEE 1394</b>                                                                                                   |                    |                                                                                                                                         |
| Предназначены расположить точки подключения максимально близко к пользователю<br>Подсоединение винтовыми зажимами сечением 1 мм² |                    |                                                                                                                                         |
| <b>USB розетка</b>                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                | 1 модуль<br>787 61 | Для подключения устр-в USB (принтер, сканер)<br>Макс. дл. кабеля: 5 м                                                                   |
| <b>IEEE 1394 розетка</b>                                                                                                         |                    |                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                | 787 62             | Розетка типа FireWire или i.link специальная для передачи большого объема данных (цифр. фото и видеозаписей)<br>Макс. длина кабеля: 5 м |

## механизмы Mosaic™

другие информационные розетки,  
оптоволоконное оборудование



787 65



787 66



787 67



786 16



786 17



786 18



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)


| Упак. | Кат. №             | Другие информационные розетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2 модуля<br>787 65 | <b>Разъем SUB D</b><br>Контакты с закручивающимся коннектором служат для обеспечения серийной связи типа RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 787 67             | контакты с припаяющимся коннектором служат для обеспечения серийной связи типа RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 787 66             | контакты с припаяющимся коннектором служат для обеспечения специальной линии связи типа X21 между 2 удаленными установками                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2 модуля<br>786 16 | <b>Волоконно-оптические розетки Mosaic</b><br>Снабжены дуплексным адаптером:<br>2 входа/2 выхода<br>Позволяют подключить 2 волокна с помощью коннекторов<br>Поставляются с защитными колпачками<br>Снабжены прозрачным держателем этикетки                                                                                                                                       |
| 1     | 786 17             | <b>Оптическая розетка с адаптером 2 x ST</b><br>Байонетное соединение (совместимо с STII)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 786 18             | <b>Оптическая розетка с дуплексным адаптером SC</b><br>С линейным подключением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 786 18             | <b>Оптическая розетка с дуплексным адаптером LC</b><br>С линейным подключением                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | Белый<br>784 82    | <b>ИК управляющие механизмы</b><br>Работа на базе закодированных инфракрасных сигналов<br><b>Беспроводное дистанционное управление Mosaic</b><br>Дальность действия: 1/2 круга с радиусом 6 м<br>В комплект поставки входит настенная розетка (с надежной системой крепления клипсами)<br>Разм.: 86 x 80 x 20,2 мм<br>Поставляется с 2 щелочными элементами питания 1,5 В - LR03 |
| 1     | 784 84             | 3 канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | Серый<br>882 01    | <b>Мобильное дистанционное управление</b><br>Дальность действия: 10 м<br>Алкалиновые элементы питания 9 В - 6F22 (в комплект поставки не входят)<br>3 канала<br>Поставляются с настенным креплением<br>Разм.: 135 x 40 x 22 мм                                                                                                                                                   |
| 10    | 787 34             | <b>Аксессуары</b><br><b>Разъем для доступа к шине</b><br>Предназначен для подсоединения инструмента конфигурации                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## СКС LEGRAND

# Оборудование СКС Legrand: основные технические характеристики и возможности развития



**Для монтажа электрооборудования**  
Коммуникационные шкафы, монтажные рамы, системы управления обогревом и кабельным монтажом



**Для горизонтального монтажа**  
Распределительные коробки и медные выводы отличаются легкостью применения, что позволяет их использовать совместно с другим оборудованием, максимально приблизив к требованиям конкретного потребителя



**Для вертикального монтажа**  
Применение оптоволоконной или структурированной кабельной системы LCS10<sup>619a</sup> позволяет использовать одну и ту же технику электросоединений во всей установке



**Большая мобильность системы**  
Использование точек доступа Wi-Fi позволяет улучшить такие характеристики системы как производительность, простота применения и мобильность

● ● ● Стр.706



# кабельная система Legrand LCS<sup>2</sup> механизмы аудио- и видеорозеток Mosaic™



787 71



787 72



787 74



787 73



787 70

| Упак. | Кат. №                 |
|-------|------------------------|
| 1     | Белый<br><b>787 71</b> |

## Розетка DVI-I

Для передачи цифрового и аналогового видеосигнала высокой четкости от источника (компьютера) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, проектору и т.п.).



Розетка DVI-I.  
2 модуля.

| Упак. | Кат. №                    |
|-------|---------------------------|
| 1     | Белый<br><b>787 72</b>    |
| 1     | Алюминий<br><b>787 57</b> |
| 1     | <b>787 57</b>             |
| 1     | <b>787 74</b>             |
| 1     | <b>787 59</b>             |

## Розетки HD15

Для передачи аналогового видеосигнала от источника (компьютера) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, проектору и т.п.).

### Розетки HD15

1 модуль.

Соединение с блоком контактов пайкой.



2 модуля  
Винтовое соединение.

### Розетка HD15 + 3,5 мм

2 модуля

Винтовое соединение.



### Розетка HD15 + 5 BNC (RGBHV)

С предварительно выполненным соединением



| Упак. | Кат. №                    |
|-------|---------------------------|
| 1     | Белый<br><b>787 64</b>    |
| 1     | Алюминий<br><b>787 64</b> |
| 1     | <b>787 73</b>             |

## Розетки 3,5 мм

Для подключения портативных источников аудио-видеосигнала.



Розетка 3,5 мм, 1 модуль.  
Винтовое соединение.



Розетка 3,5 мм, 1 модуль.  
Соединение с блоком контактов пайкой.

| Упак. | Кат. №                 |
|-------|------------------------|
| 1     | Белый<br><b>787 70</b> |

## Усилительный комплект с розетками HD15 + 3,5 мм

Для передачи аудио-видеосигнала на расстояние более 20 м. Соединитель HD 15 используется для передачи видеосигнала (разрешения до UXGA), а гнездо 3,5 мм – для аудиосигнала.



- Передатчик с гнездами HD15 и 3,5 мм, 4 модуля.
- Приемник с гнездами HD15 и 3,5 мм, 4 модуля.
- Блок питания приемника или передатчика от электросети, 4 модуля.

Для передачи сигнала между передатчиком и приемником используется кабель кат. 6 (Кат. № 327 56), подключаемый к гнездам RJ 45 LCS<sup>2</sup>

| Упак. | Кат. №                    |
|-------|---------------------------|
| 1     | Белый<br><b>787 68</b>    |
| 1     | Алюминий<br><b>792 75</b> |
| 1     | <b>787 69</b>             |
| 1     | <b>787 52</b>             |
| 1     | <b>787 53</b>             |
| 1     | <b>787 54</b>             |
| 1     | <b>792 54</b>             |
| 1     | <b>787 58</b>             |
| 1     | <b>787 63</b>             |

## Другие аудио- и видеорозетки

### Розетки HDMI типа A



2 модуля. Для передачи цифрового и аналогового аудио-видеосигнала высокой четкости от источника (проигрывателя HD-DVD, компьютера и т.п.) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, и т.п.).

### Розетка YUV



1 модуль. Для соединения источников и приемников аналогового сигнала высокой четкости: DVD-проигр., мониторов ПК, плазменных экранов, и т.п.

### Розетка с 1 гнездом RCA



1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.

### Розетка с 2 гнездами RCA



1 модуль. Исп. для передачи видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.

### Розетка с 3 гнездами RCA



1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала и стереозвукового сигнала от любого периферийного устройства, такого как DVD-проигр., система видео-конференц-связи и т.п.

### Розетка BNC 75



1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.

### Розетка S-Video (4-контактный соединитель mini-DIN)



1 модуль. Исп. для передачи видеосигнала YC от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.

| Упак. | Кат. №        |
|-------|---------------|
| 1     | <b>517 20</b> |
| 1     | <b>517 22</b> |
| 1     | <b>779 30</b> |

## Шнуры

### Шнур HDMI

Длина 10 м. Для подключения аудио-видеотерминала, проигрывателя DVD, плазм. или ЖК-экрана и т.п.) к HDMI-розетке. Если расстояние до розетки превышает 10 м, применяется HDMI-усилитель Кат. № 779 30.

### Шнур HD15 + 3,5 мм

Длина 2 м. Для подключения терминала (ПК, видеопроектора) к розеткам HD 15 (видео) и 3,5 мм (аудио).

### Усилитель HDMI

Применяется со шнурами HDMI увеличенной длины. Оснащается 2 гнездами HDMI и используется со шнурами HDMI (например, Кат. № 517 20). Не нуждается во внешнем источнике питания.

| Упак. | Кат. №        |
|-------|---------------|
| 1     | <b>327 80</b> |
| 1     | <b>327 81</b> |

## Кабели

### Кабели HDMI

Длина 20 м. Для подключения к розеткам HDMI на удалении до 10 м.

### Кабели VGA

Длина 20 м. Задействованы все контакты соединителя HD15.

## механизмы Mosaic™

система контроля доступа



767 01

767 02

767 03

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр.636 и 637)

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | <b>Кодовая панель контроля доступа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 | 5 модулей<br>767 01 | Автономная кодовая панель с возможностью интеграции в общую систему безопасности<br>5 модулей - IP 30 - 12 В пост. тока - 350 мА<br>2 светодиода красн./зел. - сигнал зуммера.<br>Автономная работа, прямое подключение к сети в помещениях с низким уровнем контроля<br>Объем памяти: 99 кодов<br>Релейные выходы НО/НЗ<br>Время срабатывания реле от 0 до 255 с<br>Питание Кат. №. 047 95<br>Работа в составе общей системы безопасности в помещениях с высоким уровнем контроля<br>Совместима с интерфейсами контроля доступа, использующими протокол Wiegand 26,30 |
| 1 | 767 07              | <b>Электромагнитный замок</b><br>Усилие на отрыв: 300 кг<br>Питание: 12 В пост. тока - 500 мА - 24 В пост. тока - 250 мА<br>Габариты замка : 27 x 46 x 248 мм<br>Габариты пластины: 11 x 37 x 185 мм<br>Встроенный дверной контакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | 408 98              | <b>Электрическая защелка</b><br>Защелка с удержанием предназначена для открытия двери направо или налево<br>Извлечение во всех положениях<br>12 В переменного или постоянного тока, 0,5 А, 6 Вт<br>Габариты: 158 x 26 x 32 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | 047 95              | <b>Блок питания</b><br>Подает стабилизированное сглаженное напряжение<br>Входное напряжение 230 В, выходное -12 В пост. тока - 1,25 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 767 02 | <b>Считыватель ключей-карточек</b><br>Для применения в случаях связанных с повышенным уровнем безопасности и легкостью в эксплуатации.<br>До 500 пользователей в автономном режиме и до 10 000 через централизованное управление.<br>Функционирует с управляющим устройством Legrand или через протокол Wiegand 26 бит |
| 1 | 767 03 | <b>Биометрический считыватель отпечатков пальцев</b><br>Адаптирован для зданий с высоким требованием к уровню безопасности. Удобен в использовании.<br>До 999 пользователей в автономном режиме или через централизованное управление.                                                                                 |

## УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ПРОГРАММА MOSAIC

### Простой, эффективный и усовершенствованный...

Для административных зданий.  
Используется в автономном режиме или через централизованное управление.

**Биометрический считыватель отпечатков пальцев:**  
безопасность и комфорт в использовании



**Считыватель ключей-карточек:**  
легкость в применении



**Считыватель ключей-карточек с клавиатурой:**  
простой и эффективный



## механизмы Mosaic™

большие и малые световые табло, лампочки подсветки



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Подсветка осуществляется с использованием светодиодов с низким энергопотреблением и сроком службы до 100 000 часов.

| Большие световые табло |                     |                                                                                                                                                                         | Малые световые табло                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упак.                  | Кат. №              |                                                                                                                                                                         | Упак.                                                                                                               | Кат. №             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                     | Снабжены светодиодами и откидной крышкой для помещения предварительно напечатанных надписей. По вопросу печати надписей обратитесь в представительство компании Legrand |                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                      | 2 модуля<br>785 20  | Световое табло с подсветкой белыми светодиодами, 2 уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1Вт)                                                                            | 10                                                                                                                  | 2 модуля<br>785 60 | Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 12-24-48 В                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                      | 785 21              | Световое табло с подсветкой синими светодиодами, 2 уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1Вт)                                                                            | 10                                                                                                                  | 785 61             | Малое световое табло с подсветкой белым светодиодом 12-24-48 В                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                      | 785 24              | Световое табло с подсветкой светодиодами 2 цветов (зеленый или красный) Конкретное сочетание цветов регулируется на каждом отдельном табло                              | 10                                                                                                                  | 785 62             | Малое световое табло с подсветкой зеленым светодиодом 12-24-48 В                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                      | 5 модулей<br>785 22 | Табло с подсветкой белыми светодиодами                                                                                                                                  | 10                                                                                                                  | 785 63             | Малое световое табло с подсветкой синим светодиодом 12-24-48 В                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                      | 785 23              | Табло с подсветкой синими светодиодами                                                                                                                                  | 10                                                                                                                  | 785 70             | Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 230 В                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                  | 785 71             | Малое световое табло с подсветкой белым светодиодом 230 В                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                  | 785 72             | Малое световое табло с подсветкой зеленым светодиодом 230 В                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                  | 785 73             | Малое световое табло с подсветкой синим светодиодом 230 В                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                   | 785 10             | Малое световое табло для подсветки плинтуса 230 В                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                  | 747 90             | Комплект этикеток с цифрами от 0 до 9 и буквами от А до Я                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | <b>Лампочки подсветки антибактериальные белые</b>                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | Предназначены для индикации и подсветки. Поставляются с 4 цветными этикетками (красная, оранжевая, зеленая и синяя) |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                  | 1 модуль<br>785 01 | Одинарная лампочка подсветки 230 В                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                  | 785 02             | Двойная лампочка подсветки 230 В                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                  | 785 51             | Одинарная лампочка подсветки 12-24-48 В                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                  | 785 52             | Двойная лампочка подсветки 12-24-48 В                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | <b>Лампочки для подсветки различных препятствий</b>                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                     |                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                   | 2 модуля<br>785 11 | Устройство оснащено инфракрасным фотозлементом и комплектом светодиодов. Устанавливается вблизи различных препятствий, например ступенек. Механизм отслеживает движение в помещении и при приближении человека, освещает препятствие. Устройство оснащено отключаемым звуковым сигналом |

# наборы рабочих установок программа Mosaic™ встраиваемые или навесные

**НОВИНКА**



788 73

788 87

Наборы готовы для монтажа силовых и телекоммуникационных розеток Программы Mosaic (стр.616-630)

| Упак. | Кат. № | <b>Встраиваемые наборы рабочих установок</b>                                                |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Устанавливаются в стены, для скрытой электропроводки.<br>Оборудованы:                       |
|       |        | - встроеной коробкой глубиной 50мм, с отверстиями для кабелей диаметром 20 и 25 мм          |
|       |        | - суппортами на 4 модуля для монтажа механизмов серии Mosaic без использования инструментов |
|       |        | - распорными перегородками суппортов для возможности монтажа 2-х модульных изделий Mosaic   |
|       |        | - белой лицевой рамкой                                                                      |
|       |        | - разделительной перегородкой для сильного и слабого токов                                  |
| 1     | 788 72 | 2 x 4 модулей                                                                               |
| 1     | 788 73 | 3 x 4 модулей                                                                               |
| 1     | 788 74 | 4 x 4 модулей                                                                               |

| Упак. | Кат. № | <b>Навесные наборы рабочих установок</b>                                                                          |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Установка на стены, для скрытой или настенной электропроводки                                                     |
|       |        | Оборудованы:                                                                                                      |
|       |        | - навесной коробкой с прямоугольными входами для кабельных каналов размеров до 40x20 мм (сверху, снизу или сбоку) |
|       |        | - суппортами на 4 модуля для монтажа механизмов серии Мозаик без использования инструментов                       |
|       |        | - распорными перегородками суппортов для возможности монтажа 2-х модульных изделий Mosaic                         |
|       |        | - белой лицевой рамкой                                                                                            |
|       |        | - разделительной перегородкой для сильного и слабого токов                                                        |
| 1     | 788 86 | 2 x 4 модулей                                                                                                     |
| 1     | 788 87 | 3 x 4 модулей                                                                                                     |
| 1     | 788 88 | 4 x 4 модулей                                                                                                     |

## НАБОРЫ РАБОЧИХ УСТАНОВОК ПРОГРАММА MOSAIC™




# Быстрый монтаж

## 2 типа монтажа:


### > Скрытый монтаж

- Независимые пластиковые суппорты монтируются без инструмента (защелкиванием)



### > Накладной монтаж

- Возможность фиксации DIN-рейки для установки модульного оборудования



**Антибактериальные изделия  
Mosaic™**

См. стр. 639


# рамки Mosaic™



788 01

790 02

788 03



790 08



788 25



790 32

| Упак.  | Кат. № |        | Рамки                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | белый  | алюм   |                                                                                                                                                                                                          |
| 10   5 | 788 11 | 790 11 | Крепятся на суппортах винтовыми зажимами или захватами, вставляемыми в специальные прорези (при необходимости можно увеличить толщину конструкции)<br>Для 1 модуля<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 50 |
| 10   5 | 788 01 | 790 01 | Для 1 модуля<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 50                                                                                                                                                       |
| 10     | 788 02 | 790 02 | Для 2 модулей<br>Крепится на суппортах Кат. № 802 51/60/61/62/69                                                                                                                                         |
| 10   5 | 788 03 | 790 03 | Для 3 модулей<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 59                                                                                                                                                      |
| 10   5 | 788 14 | 790 14 | Для 4 модулей<br>горизонт. установка<br>Крепится на суппортах Кат. № 802 52/58                                                                                                                           |
| 10   5 | 788 15 | 790 15 | Для 5 модулей<br>горизонт. установка<br>Крепится на суппортах Кат. № 802 52/58                                                                                                                           |
| 10   5 | 788 25 | 790 25 | Для 5 модулей<br>вертикал. установка<br>Крепится на суппортах Кат. № 802 52/57                                                                                                                           |
| 10   5 | 788 04 | 790 04 | Для модулей 2x2<br>горизонт. установка<br>Крепится на суппортах Кат. № 802 52/58                                                                                                                         |
| 10   5 | 788 22 | 790 22 | Для модулей 2x2<br>вертикал. установка<br>Крепится на суппортах Кат. № 802 52/57                                                                                                                         |
| 10   5 | 788 16 | 790 16 | Для 6 модулей<br>горизонт. установка<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 53                                                                                                                               |
| 10   5 | 788 18 | 790 18 | Для 8 модулей<br>горизонт. установка<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 53                                                                                                                               |
| 10   5 | 788 06 | 790 06 | Для 3x2 модулей<br>горизонт. установка<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 53                                                                                                                             |
| 10   5 | 788 23 | 790 23 | Для 3x2 модулей<br>вертикал. установка<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 53                                                                                                                             |

| Упак. | Кат. № |        | Рамки (продолжение)                                                                  |
|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | белый  | алюм   |                                                                                      |
| 1     | 788 10 | 790 10 | Для 10 модулей<br>горизонт. установка<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 54          |
| 1     | 788 08 | 790 08 | Для модулей 4x2<br>горизонт. установка<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 54         |
| 5   1 | 788 30 | 790 30 | Для модулей 2x5<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 64                                |
| 5   1 | 788 38 | 790 38 | Для модулей 2x2x2<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 64                              |
| 1     | 788 39 | 790 39 | Для модуля управления освещением<br>(Кат. № 784 30) специальный суппорт не требуется |
| 5   1 | 788 36 | 790 36 | Для модулей 2x6<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 66                                |
| 5   1 | 788 37 | 790 37 | Для модулей 2x8<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 66                                |
| 5   1 | 788 32 | 790 32 | Для модулей 2x3x2<br>Крепится на суппорте Кат. № 802 66                              |



## рамки Mosaic™



| Упак. | Кат. №     | Специальные рамки renovation           |
|-------|------------|----------------------------------------|
|       | Цвет белый |                                        |
| 10    | 788 64     | Для 2x2 модулей горизонт. установка    |
| 10    | 788 66     | Для 3x2 модулей горизонт. установка    |
| 10    | 788 54     | Для 2x2 модулей вертикальная установка |
| 10    | 788 56     | Для 3x2 модулей вертикальная установка |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Цвет белый<br>788 80 | <b>Рамка IP 44 специальная, антибактериальная</b><br>Рамка выполнена из антибактериального материала. Имеет функции управления и подключения.<br>Ударопрочная и герметичная, применяется в местах, требующих частой уборки, например:<br>- места общего пользования (санузлы...)<br>- медицинские учреждения (больницы, другие учреждения с медицинским обслуживанием...)<br>- лаборатории (производство с/х продукции, фармацевтическая промышленность, образовательные учреждения...)<br>Оснащенная шторкой с мембраной может выполнять функцию подключения и управления оборудованием Mosaic<br>Установка на накладной монтажной коробке невозможна |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
|    |        | <b>Антибактериальные решения</b>    |
| 10 | 787 22 | Рамки с антибактериальным покрытием |
| 10 | 787 23 | Рамка 2 модуля                      |
| 10 | 787 24 | Рамка 2x2 модуля. Вертикальная.     |
| 10 | 787 25 | Рамка 2x2 модуля. Горизонтальная.   |
| 10 | 787 26 | Рамка 6 модулей                     |


|    |        |                   |
|----|--------|-------------------|
|    |        | <b>Аксессуары</b> |
| 10 | 787 20 | Заглушка          |
| 10 | 787 21 | Заглушка          |

## рамки Mosaic™


степень совместимости с продукцией Mosaic предыдущих лет выпуска


### ■ На многопостовых конструкциях с межосевым расстоянием 57 мм:

Применять суппорты на 2 модуля, объединенные между собой (Кат. № 802 51) и специальные рамки renovation (Кат. № 788 54/56/64/66)



### ■ Степень совместимости с продукцией Mosaic предыдущих лет выпуска





| Упак. | Кат. № | Суппорты                                                           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 10    | 802 50 | Для 1 модуля                                                       |
| 10    | 802 51 | Для 2 модулей                                                      |
| 10    | 802 61 | Для 2 модулей с захватами (длина 27 мм)                            |
| 10    | 802 69 | Для 2 модулей с удлиненными захватами (длина 37 мм)                |
| 5     | 802 59 | Для 3 модулей                                                      |
| 10    | 802 52 | Для 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная или вертикальная установка |
| 5     | 802 53 | Для 6, 8 или 3x2 модулей горизонтальная и вертикальная установка   |
| 5     | 802 54 | Для 10 или 4x2 модулей                                             |
| 5     | 802 64 | Для 2x5 или 2x2x2 модулей                                          |
| 5     | 802 66 | Для 2x6, 2x8 или 2x3x2 модулей                                     |

| Упак. | Кат. № | Суппорты с подсветкой                                                 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 802 60 | Для 2 модулей<br>Мощность: 0,03 Вт<br>Идеально подходит для подсветки |
| 1     | 802 62 | Для 2 модулей<br>Мощность: 1,4 Вт<br>Идеально подходит для индикации  |

| Упак. | Кат. № | Суппорты с подсветкой (продолжение)                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 802 57 | Для 5 или 2x2 модулей вертикальная установка<br>Мощность: 0,03 Вт<br>Предназначен для подсветки      |
| 1     | 802 58 | Для 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная установка<br>Мощность: 0,03 Вт<br>Предназначен для подсветки |

| Упак. | Кат. № | Суппорты для тонких перегородок                                                 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 802 90 | Узкий 1 модуль<br>Монтируется на коробку Кат. № 800 10                          |
| 10    | 802 91 | 2 модуля<br>Монтируется на 2 коробки Кат. № 800 10                              |
| 10    | 802 92 | Узкий 2x1 модуль вертикальная установка<br>Монтируется на коробку Кат. № 800 11 |

| Упак. | Кат. № | Изоляционные коробки для механизма                                                      |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 800 10 | Предназначены для защиты механизма встроенного в стену<br>1 модуль для Кат. № 802 90/91 |
| 10    | 800 11 | 2 модуля для Кат. № 802 92                                                              |

| Упак. | Кат. № | Суппорты модульные                                              |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 10    | 802 99 | Для крепления оборудования Mosaic на контактной модульной рейке |

| Упак. | Кат. № | Заглушки                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 791 04 | Обеспечивают защиту от прямого контакта (степень защиты IP 20) на панели, где проводятся работы и еще не установлены рамки (см. пояснения на стр. 635)<br>Заглушка для суппортов Кат. № 802 52/58, оснащена 4 модулями |
| 10    | 791 06 | Заглушка для суппортов Кат. № 802 53/66, оснащена 6 модулями                                                                                                                                                           |
| 10    | 791 10 | Заглушка для суппорта Кат. № 802 54, оснащена 10 модулями                                                                                                                                                              |

## накладная монтажная коробка Mosaic



802 80



802 85




802 82

| Упак. | Кат. № | Коробки накладные                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <b>На 2 модуля</b>                                                                             |
| 5/50  | 802 80 | Коробка для суппорта Кат. № 802 51<br>Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм<br>Глубина 30 мм    |
| 5/100 | 802 81 | Глубина 40 мм                                                                                  |
|       |        | <b>На 3 модуля</b>                                                                             |
| 2/20  | 802 89 | Коробка для суппорта Кат. № 802 59<br>Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм<br>Глубина 40 мм    |
|       |        | <b>На 4, 5 или 2x2 модулей<br/>горизонтальная установка</b>                                    |
| 5/20  | 802 85 | Коробка для суппорта Кат. № 802 52<br>Оснащена съемным входом 32 x 12,5 мм<br>Глубина 40 мм    |
|       |        | <b>На 6, 8 или 3x2 модулей<br/>горизонтальная установка</b>                                    |
| 5/40  | 802 86 | Коробка для суппорта Кат. № 802 53<br>Оснащена съемным входом<br>32 x 12,5 мм<br>Глубина 40 мм |
|       |        | <b>На 10 или 4x2 модулей<br/>горизонтальная установка</b>                                      |
| 2/20  | 802 84 | Коробка для суппорта Кат. № 802 54<br>Оснащена съемным входом<br>40 x 20 мм<br>Глубина 40 мм   |
|       |        | <b>На 5 или 2x2 модулей вертикальная<br/>установка</b>                                         |
| 5/20  | 802 82 | Коробка для суппорта Кат. № 802 52<br>Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм<br>Глубина 40 мм    |
|       |        | <b>На 3x2 модулей вертикальная установка</b>                                                   |
| 5/40  | 802 83 | Коробка для суппорта Кат. № 802 53<br>Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм<br>Глубина 40 мм    |
|       |        | <b>На 2x5, 2x2x2 модулей или для модуля<br/>управления освещением</b>                          |
| 1/10  | 802 74 | Коробка для суппорта Кат. № 802 64<br>Оснащена съемным входом 40 x 20 мм<br>Глубина 50 мм      |
|       |        | <b>На 2x6, 2x8 или 2x3x2 модулей</b>                                                           |
| 1/10  | 802 76 | Коробка для суппорта Кат. № 802 66<br>Оснащена съемным входом<br>40 x 20 мм<br>Глубина 50 мм   |

## суппорты Mosaic™

### ■ Модульная конструкция стала проще благодаря универсальному суппорту




Суппорт для горизонт. или  
вертик. установки  
Наличие съемной  
перегородки позволяет  
создавать полную или  
частичную модульную  
конструкцию



### ■ Применение заглушек:



Применение заглушек  
Кат. № 791 04



Применение заглушек  
Кат. № 791 06




Применение  
заглушек  
Кат. № 791 10

Если полная емкость суппорта не использована, необходимо заполнить зазоры заглушками, чтобы обеспечить степень защиты IP 20, пока лицевые панели еще не установлены

### ■ Суппорт с подсветкой: техническое новшество и экономия электроэнергии



Рассеиватель со светодиодами



Для функций индикации или подсветки  
Имеется в наличии в конфигурации 2 модуля  
(Кат. № 802 60/62), в конфигурации 4, 5  
или 2 x 2 модуля горизонт. установки  
(Кат. № 802 58) и в конфигурации 5  
или 2 x 2 модуля верт. установки  
(Кат. № 80257)

Очень низкое энергопотребление:

- Кат. № 802 62: 12 кВт.час в год
- Кат. № 802 57/58/60: 0,3 кВт.час в год

# коробки, суппорты и рамки Mosaic™

|  |                  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУППОРТЫ                                                              |        | РАМКИ MOSAIC |                      |          |
|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|----------|
|  | 1 модуль         |                                                                                     | 802 50 |              | 788 01 ○<br>790 01 ○ |          |
|  |                  | 802 51<br>802 60 (с подсветкой)<br>802 62 (с индикацией)<br>802 61/69 (на захватах) |        |              | 788 02 ○<br>790 02 ○ | 788 80 ○ |
|  | 3 модуля         |                                                                                     | 802 59 |              | 788 03 ○<br>790 03 ○ |          |
|  | 4 модуля         |                                                                                     | 802 52 |              | 788 14 ○<br>790 14 ○ |          |
|  | 5 модулей        |                                                                                     |        |              | 788 15 ○<br>790 15 ○ |          |
|  | 2 x 2 модуля     |                                                                                     |        |              | 788 04 ○<br>790 04 ○ |          |
|  | 5 модулей        |                                                                                     |        |              | 788 25 ○<br>790 25 ○ |          |
|  | 2 x 2 модуля     |                                                                                     | 802 53 |              | 788 22 ○<br>790 22 ○ |          |
|  | 8 модулей        |                                                                                     |        |              | 788 16 ○<br>790 16 ○ |          |
|  | 3 x 2 модуля     |                                                                                     |        |              | 788 18 ○<br>790 18 ○ |          |
|  | 3 x 2 модуля     |                                                                                     |        |              | 788 06 ○<br>790 06 ○ |          |
|  | 10 модулей       |                                                                                     | 802 54 |              | 788 23 ○<br>790 23 ○ |          |
|  | 4 x 2 модуля     |                                                                                     |        |              | 788 10 ○<br>790 10 ○ |          |
|  | 2 x 5 модулей    |                                                                                     |        |              | 788 08 ○<br>790 08 ○ |          |
|  | 2 x 2 x 2 модуля |                                                                                     |        |              | 788 30 ○<br>790 30 ○ |          |
|  | 2 x 6 модулей    |                                                                                     | 802 64 |              | 788 38 ○<br>790 38 ○ |          |
|  | 2 x 8 модулей    |                                                                                     |        |              | 788 36 ○<br>790 36 ○ |          |
|  | 3 x 2 x 2 модуля |                                                                                     |        |              | 788 37 ○<br>790 37 ○ |          |
|  |                  | 802 66                                                                              |        |              | 788 32 ○<br>790 32 ○ |          |

| НАКЛАДНЫЕ<br>МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ |  |                  | ВСТРАИВАЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ВАТІВОХ |  |                            |                      |  |                                                      |                              |  |                  |                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------|--------------------------------|--|------------------|
|                                |  |                  | для сухих перегородок                  |  |                            | для кирпичных стен   |  |                                                      | коробки повышенной прочности |  |                  | для стен из монолитного бетона |  |                  |
|                                |  |                  | Глуб.<br>(мм)                          |  | Кат. №                     | Глуб.<br>(мм)        |  | Кат. №                                               | Глуб.<br>(мм)                |  | Кат. №           | Глуб.<br>(мм)                  |  | Кат. №           |
|                                |  |                  | 40                                     |  | 800 40                     | 40                   |  | 801 40                                               |                              |  |                  |                                |  |                  |
| 30<br>40                       |  | 802 80<br>802 81 | 40<br>50<br>60                         |  | 800 41<br>800 51<br>800 61 | 30<br>40<br>50<br>60 |  | 801 31<br>801 41<br>801 51<br>801 61                 | 40<br>50                     |  | 801 01<br>801 21 | 58<br>58                       |  | 819 41<br>819 40 |
| 40                             |  | 802 89           | 40                                     |  | 800 49                     | 40                   |  | 801 49                                               |                              |  |                  |                                |  |                  |
| 40                             |  | 802 85           |                                        |  |                            |                      |  |                                                      |                              |  |                  |                                |  |                  |
|                                |  |                  | 40<br>50                               |  | 800 42<br>800 52           | 40                   |  | 801 42                                               | 40                           |  | 801 02           | 58                             |  | 819 42           |
| 40                             |  | 802 82           |                                        |  |                            | 30<br>40<br>50<br>60 |  | 2 x 801 31<br>2 x 801 41<br>2 x 801 51<br>2 x 801 61 | 50                           |  | 801 22           | 58                             |  | 2 x 819 41       |
| 40                             |  | 802 86           |                                        |  |                            |                      |  |                                                      |                              |  |                  |                                |  |                  |
|                                |  |                  | 40<br>50                               |  | 800 43<br>800 53           | 40                   |  | 801 43                                               | 40                           |  | 801 03           | 58                             |  | 3 x 819 41       |
| 40                             |  | 802 83           |                                        |  |                            | 30<br>40<br>50<br>60 |  | 3 x 801 31<br>3 x 801 41<br>3 x 801 51<br>3 x 801 61 | 50                           |  | 801 23           |                                |  |                  |
| 40                             |  | 802 84           | 40<br>50                               |  | 800 44<br>800 54           | 40                   |  | 801 44                                               |                              |  |                  | 58                             |  | 4 x 819 41       |
|                                |  |                  |                                        |  |                            | 30<br>40<br>50<br>60 |  | 4 x 801 31<br>4 x 801 41<br>4 x 801 51<br>4 x 801 61 |                              |  |                  |                                |  |                  |
| 50                             |  | 802 74           |                                        |  |                            |                      |  |                                                      | 50                           |  | 801 24           |                                |  |                  |
| 50                             |  | 802 76           |                                        |  |                            |                      |  |                                                      | 50                           |  | 801 26           |                                |  |                  |

Кат №, выделенные красным: Новая продукция





## Оборудование Mosaic для лечебных учреждений

Функции, доступные даже для людей с ограниченными возможностями передвижения.



### КОМПАНИЯ LEGRAND ПРЕДСТАВЛЯЕТ

полноценный набор светильников и устройств для вызова медсестры в рамках серии Mosaic для оснащения госпиталей, а также прикроватные блоки Elioflux, встраиваемые в изголовье кровати и устройства больничной сигнализации Eliosad для оснащения медицинских учреждений



Прикроватный блок Elioflux

# антибактериальная серия Mosaic™

## Механизмы

|  |                 |                                                                                                                       |
|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Кат.№<br>787 10 | <b>Переключатель на два направления</b> (стр. 616)<br>Переключатель на два направления<br>Размер - 1 модуль,<br>Белый |
|  | 787 11          | Переключатель на два направления<br>Размер — 2 модуля,<br>Белый                                                       |
|  | 787 12          | Переключатель на два направления со<br>встроенным светодиодом (LED)<br>Размер - 2 модуля,<br>Белый                    |
|  | 787 14          | <b>Кнопки 6 А - 250 В, 50 Гц.</b> (стр. 616)<br>Кнопочный выключатель (Н.О.)<br>Размер - 1 модуль,<br>Белый           |
|  | 787 15          | Кнопочный выключатель (Н.О.)<br>Размер - 2 модуля,<br>Белый                                                           |
|  | 787 16          | Кнопочный переключатель на два направления<br>со встроенными светодиодами (LED) –<br>Размер - 2 модуля                |
|  | 770 43          | Кнопочный переключатель на два<br>направления с держателем этикеток<br>Размер - 2 модуля,<br>Белый                    |
|  | 770 27          | <b>Управление вентиляцией</b> (стр. 616)<br>Переключатель для управления вентиляцией<br>Размер - 2 модуля,<br>Белый   |
|  | 766 66          | <b>Бесконтактный выключатель</b> (стр. 616)<br>Сенсорный выключатель 10 АХ<br>Размер - 2 модуля,<br>Белый             |
|  | 787 09          | <b>Сенсорные выключатели</b> (стр. 616)<br>Выключатель с нейтралью<br>Размер - 2 модуля,<br>Белый                     |
|  | 787 13          | Кнопочный выключатель с контактом Н.О.<br>Размер - 2 модуля,<br>Белый                                                 |
|  | 787 05          | <b>Механизм управления приводом<br/>рольставней</b> (стр. 619)<br>Размер - 2 модуля,<br>Белый                         |

## Розетки 220В, 50 Гц

|  |        |                                                                                                                                                  |
|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 787 01 | <b>Розетки 2К+3 с автоматическими<br/>клеммами</b> (стр. 620)<br>Розетка 2К+3, размер - 2 модуля – Белая                                         |
|  | 771 16 | Розетка 2К+3, размер - 2 модуля – Зеленая                                                                                                        |
|  | 771 17 | Розетка 2К+3, размер - 2 модуля - Оранжевая                                                                                                      |
|  | 771 32 | <b>Розетки 2К+3 с лицевой панелью<br/>заподлицо</b> (стр. 620)<br>Розетка 2К+3, размер - 2 модуля – Белая.                                       |
|  | 771 33 | Розетка 2К+3, размер - 2 модуля – Красная.                                                                                                       |
|  | 787 04 | Розетка 2К+3, размер - 2 модуля - Зеленая                                                                                                        |
|  | 771 31 | <b>Розетка 2К+3 с механизмом облегчающим<br/>подключение и извлечение вилки</b> (стр. 620)<br>Розетка 2К+3, размер - 5 модулей. Белая            |
|  | 787 02 | <b>Розетки 2К+3 немецкого стандарта</b> (стр. 620)<br>Розетка 2К+3, размер - 2 модуля – Белая                                                    |
|  | 772 20 | Розетка 2К+3, размер - 2 модуля - Красная                                                                                                        |
|  | 772 19 | Розетка 2К+3 с крышкой, размер - 2 модуля<br>- Белая                                                                                             |
|  | 771 50 | <b>Розетка 2К низковольтная</b> (стр. 628)<br>Розетка низковольтная 2К, 1 модуль - Белая                                                         |
|  | 770 80 | <b>Модуль для фиксации кабеля</b> (стр. 622)<br>Предотвращает случайное извлечение<br>вилки из розетки.<br>Модуль с фиксатором, 1 модуль - Белый |

## Розетки слаботочные RJ 45 (стр. 624)

|  |                 |                                                                        |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Кат.№<br>765 83 | Розетка RJ 45 кат. 6 STP экранированная.<br>Размер - 1 модуль. Белая   |
|  | 765 82          | Розетка RJ 45 кат. 6 FTP экранированная.<br>Размер -1 модуль. Белая    |
|  | 765 81          | Розетка RJ 45 кат. 6 UTP неэкранированная.<br>Размер - 1 модуль. Белая |

## Заглушки (стр. 622)

|  |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
|  | 787 20 | Заглушка. Размер - 1 модуль. Белая |
|  | 787 21 | Заглушка. Размер - 2 модуля. Белая |

## Рамки (стр. 632)

|  |        |                                                                                               |
|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 787 22 | <b>2 модуля</b><br>Рамка. Размер - 2 модуля. Белая                                            |
|  | 788 80 | Рамка. Размер - 2 модуля IP 44. Белая                                                         |
|  | 787 24 | <b>4 модуля</b><br>Рамка. Размер - 4 модуля, горизонтальная.<br>Белая                         |
|  | 787 25 | <b>2 x 2 модуля. Горизонтальная</b><br>Рамка. Размер - 2 x 2 модуля,<br>горизонтальная. Белая |
|  | 787 23 | <b>2 x 2 модуля. Вертикальная</b><br>Рамка. Размер - 2 x 2 модуля, вертикальная.<br>Белая     |
|  | 787 26 | <b>6 горизонтальных модулей</b><br>Рамка. Размер - 6 модулей, горизонтальная.<br>Белая        |

## Механизмы в сборе (механизм + суппорт + рамка)

|  |        |                                                                                                                                                                                             |
|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 766 85 | <b>Дверные блоки со светодиодами (LED)<br/>для больничной сигнализации Elioscad</b><br>Дверной блок программы «Вызов» с<br>красным светодиодом и Н.З.<br>кнопкой удаления вызова,           |
|  | 766 86 | Дверной блок программы «Вызов и<br>Присутствие» с красным и белым<br>светодиодами и Н.З. кнопкой удаления<br>вызова и присутствия, 2 модуля. Белый                                          |
|  | 766 87 | Дверной блок программы «Вызов и двойное<br>Присутствие» с красным, белым и зеленым<br>светодиодами и Н.З. кнопкой удаления<br>вызова и присутствия, 4 модуля. Белый                         |
|  | 766 88 | Дверной блок программы «Вызов и<br>Присутствие» с красным и белым<br>светодиодом, и Н.З. кнопкой для удаления<br>вызова и зуммером индикации вызова из<br>другой палаты. 4 модуля. Белый    |
|  | 782 04 | <b>Дверной блок для вызова медсестры</b><br>(стр. 640)<br>Дверной блок программы «Вызов и Присутствие»<br>с красным и белым светодиодами и Н.З. с<br>кнопкой удаления вызова и присутствия. |
|  | 766 63 | Розетка для кнопки вызова или<br>подключения медоборудования.                                                                                                                               |
|  | 766 64 | Блок экстренного вызова из санузла с<br>кнопочным выключателем со шнурком.                                                                                                                  |
|  | 783 62 | Кнопка вызова для блоков вызова 2А                                                                                                                                                          |

## система вызова медсестры Mosaic™ для домов престарелых и больниц



Система предназначена для вызова медперсонала в домах престарелых и в больницах. Позволяет осуществлять:

- из палаты: вызов, срочный вызов, регистрировать присутствие медсестры и удалять вызовы
- от поста медсестры: подтверждение приема вызова.


Есть возможность организации поиска персонала (Кат. № 78212).

| Упак. | Кат.   | Устройства индикации и управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 766 60 | <b>Устройство индикации вызовов на 6 каналов</b><br>Регистрация вызовов с помощью подсветки цифрового индикатора и звукового сигнала. Возможность отобразить несколько вызовов одновременно. Вывод на экран подтверждения вызова и определение местонахождения медсестры. Возможность дублирования вызовов на другие 4 устройства индикации (например: в процедурном кабинете, в комнате отдыха...).<br>Устанавливается :<br>- во встраиваемой коробке глубиной 50 мм (3 x Кат. № 801 51 или 1 x Кат. № 800 53)<br>- в наружной коробке Кат. № 802 86<br>- на настольном пульте Кат. № 782 14<br>- в кабель-канале DLP. Размер - 6 модулей Mosaic. |
| 1     | 782 89 | <b>Блок питания 24 В - 2 А - 48 Вт</b><br>Обеспечивает питание системы. При необходимости можно использовать резервное питание 24 В. Размер - 8 модулей 17,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 782 12 | <b>Модуль управления на 3 канала</b><br>Управляет тремя палатами (или каналами). Возможность включения индикаторов, вызова, поиска людей (один Н.О. контакт на канал)<br>Есть возможность объединения для увеличения количества каналов. Размер - 4 модуля по 17,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 766 72 | <b>Оборудование для коридоров и палат</b><br>Поставляется с белой рамкой и суппортами для крепления на винтах. Размер - 2 модуля Mosaic. Возможен накладной или встроенный монтаж. Оснащены светодиодами с большим сроком службы, не требующими специального ухода.<br><b>Световые коридорные табло двойной индикации</b><br>Двойная индикация (красная/белая) для индикации в коридоре вызовов и присутствия медсестры (2 функции на одном табло)                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 782 04 | <b>Дверной блок связи</b><br>Включает 1 красный индикатор, 1 белый индикатор и кнопку подтверждения вызова и присутствия. Выполнен из антибактериального материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## система вызова медсестры — Mosaic™ для домов престарелых и больниц

### ■ Руководство по выбору оборудования: как подготовить ваш перечень оборудования

#### 1 Укажите следующую информацию



#### 2 Подсчитайте количество каналов

Для того чтобы найти количество каналов, сложите:

$$A + B + C = E$$

#### 3 Составьте ваш список оборудования

##### • Оборудование для поста медсестры

Устройство индикации кат. № 766 60 =  $E/6$  или  экранов

Модуль управления кат. № 782 12 =  $E/3$  или  экранов

Опция:

Настольный пульт кат. № 782 14 =  $E/36$  или  пультов

##### • Оборудование для коридоров

Световое табло кат. № 766 72 =  $E$  или  табло

##### • Оборудование для палат/санитарных помещений

Дверной блок кат. № 782 04 =  $E$  или  блок вызова

Блок вызова из санузла кат. № 766 64 =  $B + C$  или  блоков вызова

##### • Оборудование для кровати

Розетка для кнопки вызова кат. № 766 63 =  $D$  или  розеток

Кнопка вызова кат. № 783 62 =  $D$  или  кнопок

Опция:

Вилка-шунт для замыкания неиспользованных розеток

Кат. 782 07 =  $D$  или  вилок

Розетка для медицинской тревоги кат. 766 63 =  $D$  или  розеток

##### • Питание:


Блок питания кат. № 782 89

Количество блоков питания рассчитывается на базе нижеприведенной таблицы

| 782 04 | 766 72 | 766 64 | манипулятор | 766 60                             |
|--------|--------|--------|-------------|------------------------------------|
| 0,7 В  | 0,9 В  | 0,7 В  | 0,8 В       | 0,4 В на каждый используемый канал |

NB: обычно одновременно используется не более 30% каналов. Вы можете применить коэффициент 0,3 для расчета мощности питания.

#### ■ Пример монтажа





АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ  
ПРОГРАММЫ MOSAIC™



# Для обеспечения идеальных санитарно- гигиенических условий...



**Бесконтактный выключатель**  
(стр. 616)



**Розетка антибактериальная**  
(стр. 620)

> Устанавливаются в медицинских учреждениях, в лабораториях, операционных, больничных палатах

> Обеспечивают защиту от распространения бактерий в периоды между уборками, благодаря антибактериальным свойствам



## ДРУГИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ LEGRAND




**Выключатель  
антибактериальный  
Программы Plexo™  
Artic IP 55**

## блоки вызова Mosaic™



766 55



**Таблица выбора установочных коробок, суппортов и рамок (стр. 635-637)**

Предназначены для установки в гостиницах, учебных заведениях, домах престарелых. Центральный пульт позволяет принимать от 1 до 6 вызовов одновременно.

Вызов - нажатием на кнопку.

Каждая кнопка подключается 2-мя проводами.

Для оповещения о вызове используются пронумерованные индикаторы с подсветкой и короткий звуковой сигнал.

Возможна одновременная индикация нескольких вызовов.

Сигнал о вызове снимается отдельно для каждого канала.

В комплект поставки входят этикетки с номерами.

Система может работать от резервного блока питания 12 В для блоков Кат. № 76657

| Упак. | Кат.   | Блоки вызова                                                                                                                                                   |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 766 55 | Модули на 6 каналов                                                                                                                                            |
| 1     | 766 57 | Позволяют составлять панели вызовов                                                                                                                            |
|       |        | Размер - 6 модулей                                                                                                                                             |
|       |        | Со встроенным блоком питания                                                                                                                                   |
|       |        | 127/230 В переменного тока — 50/60 Гц                                                                                                                          |
|       |        | Для использования с внешним источником питания 12 В (не входит в комплект поставки)                                                                            |
| 1     | 766 63 | <b>Блоки вызова в сборе</b>                                                                                                                                    |
|       |        | Поставляются с суппортом и лицевой рамкой белого цвета. Возможен накладной или встроенный монтаж. Размер — 2 модуля                                            |
| 1     | 766 64 | Розетка для кнопки вызова или подключения медицинского оборудования мониторинга состояния больного.                                                            |
|       |        | Межосевое расстояние 12 мм.                                                                                                                                    |
| 1     | 766 85 | Блок экстренного вызова из санузла с кнопочным Н.З. выключателем со шнурком и встроенным светодиодом                                                           |
|       |        | Кнопка для программы «Вызов» или программы «Вызов + Переговорная связь». Антибактериальный материал. Комплектуется красным светодиодом и кнопкой снятия вызова |
| 1     | 783 62 | <b>Дополнительные комплектующие для блоков вызова</b>                                                                                                          |
|       |        | Кнопка вызова Н.З. с кабелем длиной 2 м и вилкой с межосевым расстоянием 12 мм для подключения к розетке № 771 50 или 766 63. Номинальный ток — 2А.            |

|   |        |                                                                                                                          |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 766 56 | <b>Дополнительный блок на 6 каналов</b>                                                                                  |
|   |        | 6 каналов                                                                                                                |
|   |        | Подключается в дополнение к блоку вызова для дублирования поступающих вызовов (в помещении для отдыха персонала и т.п.). |
|   |        | Размер - 6 модулей                                                                                                       |



## Система DLP – гибкий подход к любому проекту



Система построения кабельных трасс в жилых и общественных зданиях, обеспечивающая разделение сильных и слабых токов. От распределительного щита до рабочего места гарантированы надежное соединение и прекрасный внешний вид.



Кабель-каналы DLP  
с оборудованием  
Программы Mosaic™




### ► ПЛИНТУСЫ DLPLUS




Мини-плинтусы  
и плинтусы  
(стр. 666)

### ► КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ DLP




В сочетании с оборудованием Mosaic™ кабельные каналы DLP являются универсальной системой, обеспечивающей построение сетей электропитания, информационных и телефонных (или СКС) в банке или офисе любого масштаба  
(стр. 666)

### ► РОЗЕТКИ MOSAIC 45°



Розетки Mosaic™ 45° специальные для DLP - удобное подключение изогнутых вилок как при горизонтальном, так и при вертикальном монтаже розеток.  
(стр. 686)



### ► КОЛОННЫ



Полностью соответствуют требованиям быстрорастущих офисов. Обеспечивают подключение через подвесные потолки и технические полы.  
(стр. 688)

### ► НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ



Обеспечивают напольный монтаж электроустановочного оборудования Mosaic.  
(стр. 690)

### ► КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ



Для прокладки большого количества кабелей. Монтаж к потолку, к стене, под полом. Для использования в коммерческом и промышленных секторах.  
(см. каталог)

### ► МИНИ-КОЛОННЫ



С блоками розеток, укомплектованные и не укомплектованные.

### ► ОФИСНЫЕ МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ



Идеальное решение для требующих гибкости электроустановок. Различные способы крепления на рабочее место.  
(стр. 694)

# Выбор сечений плинтусов и мини-плинтусов

Предложенная методика позволяет выбрать сечение плинтусов и мини-плинтусов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к силовым и информационным сетям.

## Выбор полезной площади сечения

Рассчитайте сумму полезных сечений проводников и кабелей по их наружным диаметрам, которые вы размещаете в одной секции плинтуса или мини-плинтуса

| Типы проводников или кабелей (мм <sup>2</sup> ) | Полное сечение (мм <sup>2</sup> ) | Диаметр макс. (мм) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1,5                                             | 9,7                               | 3,5                |
| 2,5                                             | 13,9                              | 4,2                |
| 4                                               | 18,1                              | 4,8                |
| 6                                               | 31,2                              | 6,3                |
| FTP <sup>(1)</sup>                              | -                                 | 7                  |

(1) Диаметр кабеля FTP Legrand 4 пары, категория 6

По ПУЭ 2.1.61 сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать...  
для коробов с открываемыми крышками 40% сечения короба в свету

### ■ Пример для мини-плинтуса

• Секция А  
6 проводников по 1,5 мм<sup>2</sup>  
Расчет занимаемого объема:  
 $6 \times 9,7 = 58,2 \text{ мм}^2$

• Секция В  
3 проводника по 2,5 мм<sup>2</sup>  
1 проводник по 4 мм<sup>2</sup>  
Расчет занимаемого объема:  
 $(3 \times 13,9) + 18,1 = 59,8 \text{ мм}^2$


### ■ Продолжение примера

• Расчет полезной площади сечения секции А, с учетом резерва  
 $58,2 \times 2,5 = 145,5 \text{ мм}^2$

• Расчет полезной площади сечения секции В, с учетом резерва  
 $59,8 \times 2,5 = 149,5 \text{ мм}^2$

## Выбор плинтуса или мини-плинтуса

Выбор зависит от необходимого количества секций и требуемой полезной площади сечения



А = 145,5 мм<sup>2</sup>  
В = 149,41 мм<sup>2</sup>

### ■ Продолжение примера

В данном случае целесообразно выбрать мини-плинтус с перегородкой сечением 40x12,5 мм.



## ■ Мембраны stop-fils

Мини-плинтусы DLP оснащены держателем – мембраной stop-fils, гарантирующей надежную фиксацию кабеля в мини-плинтусе в процессе монтажа



## ■ Монтируйте с комфортом

В процессе монтажа проводники не выпадают из мини-плинтусов благодаря держателю кабеля – мембране stop-fils



## ■ Быстрота монтажа

- Мембрана stop-fils интегрирована в мини-плинтусы (скобы для фиксации кабеля больше не нужны)
- Проводники уверенно держатся внутри мини-плинтуса
- Упрощается монтаж крышки

Таблица емкости миниплинтусов

|          |          | Емкость (мм²) | Диаметр макс. (мм) | Сечение кабель-канала (мм) | Кат. №             |
|----------|----------|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 секция |          | 160           | 10                 | 20 x 12,5                  | 300 08 и 333 01    |
|          |          | 285           | 2 x 10             | 32 x 12,5                  | 300 15 и 333 10/11 |
|          |          | 360           | 13                 | 32 x 16                    | 308 04 и 333 21    |
|          |          | 450           | 17                 | 32 x 20                    | 300 17             |
|          |          | 580           | 17                 | 40 x 20                    | 300 27 и 333 43    |
| 2 секции | секция 1 | 70            | 6,5                | 20 x 12,5                  | 300 07             |
|          | секция 2 | 70            | 6,5                |                            |                    |
|          | секция 1 | 120           | 10                 | 32 x 12,5                  | 300 14 и 333 10    |
|          | секция 2 | 120           | 10                 |                            |                    |
|          | секция 1 | 150           | 10                 | 40 x 12,5                  | 300 20             |
|          | секция 2 | 150           | 10                 |                            |                    |
|          | секция 1 | 190           | 14                 | 40 x 16                    | 300 21 и 333 22    |
|          | секция 2 | 190           | 14                 |                            |                    |
| 3 секции | секция 1 | 200           | 12,5               | 60 x 20                    | 301 14             |
|          | секция 2 | 200           | 12,5               |                            |                    |
|          | секция 3 | 320           | 17                 |                            |                    |
|          | секция 1 | 290           | 17                 | 75 x 20                    | 300 33             |
|          | секция 2 | 290           | 17                 |                            |                    |
|          | секция 3 | 445           | 2 x 12             |                            |                    |

## мини-плинтусы DLPlus: профили, аксессуары


| ПРОФИЛИ                    |                                                                                     | АКСЕССУАРЫ |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
|                            | 2,10 м                                                                              | Заглушка   | Внутренний угол | Внешний угол | Плоский угол | Фиксатор кабеля | Накладка на стык | Т-образное ответвление | Ответвление с перегородкой | Ответвительная коробка | Изолир. прокладка | Подкладка под плинтус 2,1 м |        |
| ● МИНИ-ПЛИНТУСЫ БЕЛЫЕ      |                                                                                     |            |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |
| 20 x 12,5                  |    | 300 07     | 312 02          | 302 21       | 302 21       | 302 23          | —                | 336 02                 | 302 24                     |                        | 303 16            | 304 18                      | 306 77 |
|                            |    | 300 08     |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |
| 32 x 12,5                  |    | 300 14     | 312 03          | 302 51       | 302 51       | 302 53          | —                | 336 03                 | 302 54                     | 333 17                 | 303 16            | 304 18                      | 306 77 |
|                            |    | 300 15     |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |
| 40 x 12,5                  |    | 300 20     | 312 04          | 333 15       | 333 15       | 333 16          | —                | 336 06                 | 302 07                     | 333 17                 | 303 16            | 304 18                      | 306 77 |
| 32 x 16                    |    | 308 04     | 312 07          | 333 25       | 333 25       | 333 27          | —                | 336 04                 | 333 30                     | 333 29                 | 303 16            | 304 18                      | 306 77 |
| 40 x 16                    |  | 300 21     | 312 08          | 333 26       | 333 26       | 333 28          | —                | 336 06                 | 302 07                     | 333 29                 | 303 16<br>303 26  | 304 18                      | 306 77 |
| 60 x 16                    |  | 300 26     | 302 90          | 302 91       | 302 92       | 302 93          | 302 95           | 336 08                 | 302 09                     | 302 26                 | 303 16<br>303 26  | 304 18                      | 306 77 |
| 32 x 20                    |  | 300 17     | 312 09          | 302 71       | 302 71       | 302 73          | —                | 336 04                 | 302 74                     | 302 16                 | 303 16<br>303 26  | 304 18                      | 306 77 |
| 40 x 20                    |  | 300 27     | 312 11          | 302 81       | 302 81       | 302 83          | —                | 336 06                 | 302 08                     | 302 16                 | 303 16<br>303 26  | 304 18                      | 306 77 |
| 60 x 20                    |  | 301 14     | 302 90          | 302 91       | 302 92       | 302 93          | 302 95           | 336 08                 | 302 09                     | 302 26                 | 303 16<br>303 26  | 304 18                      | 306 77 |
| 75 x 20                    |  | 300 33     | 303 00          | 303 01       | 303 02       | 303 03          | 303 05           | 336 09                 | 302 18                     | 302 26                 | 303 16<br>303 26  | 304 18                      | 306 77 |
| ● МИНИ-ПЛИНТУСЫ КОРИЧНЕВЫЕ |                                                                                     |            |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |
| 32 x 12,5                  |  | 300 25     |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |
| 40 x 16                    |  | 300 81     |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |
| ● МИНИ-ПЛИНТУСЫ СЕРЫЕ      |                                                                                     |            |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |
| 32 x 20                    |  | 300 16     |                 |              |              |                 |                  |                        |                            |                        |                   |                             |        |

## мини-плинтусы DLPlus: монтаж электроустановочного оборудования

| РАМКИ ОТЕО                          |                                      |               |                                                        | РАМКИ MOSAIC |                       |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Гори-<br>зонт.<br>и верт.<br>1 пост | Гори-<br>зонт.<br>и верт.<br>2 поста | На<br>профиль | На про-<br>филь:<br>узкая<br>(одно-<br>модуль-<br>ная) | На профиль   |                       | Монтаж на конце профиля + адаптер |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                     |                                      |               |                                                        | 2 модуля     | 2 модуля              | 4 модуля                          | 6 модулей             | 2 x 4 модуля          | 3 x 4 модуля          | 2 модуля              | 4 модуля              | 6 модулей             | 2 x 4 модуля          | 3 x 4 модуля          |
| МИНИ-ПЛИНТУСЫ БЕЛЫЕ                 |                                      |               |                                                        |              |                       |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 314 04                              | 314 14                               | 314 05        | 314 57                                                 |              | 316 11<br>+<br>316 40 | 316 13<br>+<br>316 40             | 316 14<br>+<br>316 40 | 316 21<br>+<br>316 40 | 316 22<br>+<br>316 40 | 316 11<br>+<br>317 01 | 316 13<br>+<br>317 02 | 316 14<br>+<br>317 03 | 316 21<br>+<br>317 02 | 316 22<br>+<br>317 03 |
| 314 04                              | 314 14                               | 314 05        | 314 57                                                 |              | 316 11<br>+<br>316 41 | 316 13<br>+<br>316 41             | 316 14<br>+<br>316 41 | 316 21<br>+<br>316 41 | 316 22<br>+<br>316 41 | 316 11<br>+<br>317 01 | 316 13<br>+<br>317 02 | 316 14<br>+<br>317 03 | 316 21<br>+<br>317 02 | 316 22<br>+<br>317 03 |
| 314 04                              | 314 14                               | 314 05        | 314 59                                                 |              | 316 11<br>+<br>316 42 | 316 13<br>+<br>316 42             | 316 14<br>+<br>316 42 | 316 21<br>+<br>316 42 | 316 22<br>+<br>316 42 | 316 11<br>+<br>317 01 | 316 13<br>+<br>317 02 | 316 14<br>+<br>317 03 | 316 21<br>+<br>317 02 | 316 22<br>+<br>317 03 |
| 314 56                              | 314 66                               | 314 07        | 314 59                                                 |              | 316 11<br>+<br>316 41 | 316 13<br>+<br>316 41             | 316 14<br>+<br>316 41 | 316 21<br>+<br>316 41 | 316 22<br>+<br>316 41 | 316 11<br>+<br>317 04 | 316 13<br>+<br>317 05 | 316 14<br>+<br>317 06 | 316 21<br>+<br>317 05 | 316 22<br>+<br>317 06 |
| 314 56                              | 314 66                               | 314 07        | 314 59                                                 |              | 316 11<br>+<br>316 42 | 316 13<br>+<br>316 42             | 316 14<br>+<br>316 42 | 316 21<br>+<br>316 42 | 316 22<br>+<br>316 42 | 316 11<br>+<br>317 04 | 316 13<br>+<br>317 05 | 316 14<br>+<br>317 06 | 316 21<br>+<br>317 08 | 316 22<br>+<br>317 06 |
| 314 56                              | 314 66                               | 314 07        |                                                        | 303 77       | 316 11<br>+<br>316 45 | 316 13<br>+<br>316 45             | 316 14<br>+<br>316 45 | 316 21<br>+<br>316 45 | 316 22<br>+<br>316 45 | 316 11<br>+<br>317 07 | 316 13<br>+<br>317 08 | 316 14<br>+<br>317 09 | 316 21<br>+<br>317 08 | 316 22<br>+<br>317 09 |
| 314 08                              | 314 18                               | 314 09        |                                                        |              | 316 11<br>+<br>316 46 | 316 13<br>+<br>316 46             | 316 14<br>+<br>316 46 | 316 21<br>+<br>316 46 | 316 22<br>+<br>316 46 | 316 11<br>+<br>317 07 | 316 13<br>+<br>317 08 | 316 14<br>+<br>317 09 | 316 21<br>+<br>317 08 | 316 22<br>+<br>317 09 |
| 314 08                              | 314 18                               | 314 09        |                                                        |              | 316 11                | 316 13<br>+<br>316 47             | 316 14<br>+<br>316 47 | 316 21<br>+<br>316 47 | 316 22<br>+<br>316 47 | 316 11<br>+<br>317 07 | 316 13<br>+<br>317 08 | 316 14<br>+<br>317 09 | 316 21<br>+<br>317 08 | 316 22<br>+<br>317 09 |
| 314 08                              | 314 18                               | 314 09        |                                                        | 303 77       | 316 11<br>+<br>316 45 | 316 13<br>+<br>316 45             | 316 14<br>+<br>316 45 | 316 21<br>+<br>316 45 | 316 22<br>+<br>316 45 | 316 11<br>+<br>317 07 | 316 13<br>+<br>317 08 | 316 14<br>+<br>317 09 | 316 21<br>+<br>317 08 | 316 22<br>+<br>317 09 |
| 314 08                              | 314 18                               | 314 09        |                                                        | 303 78       | 316 11<br>+<br>316 48 | 316 13<br>+<br>316 48             | 316 14<br>+<br>316 48 | 316 21<br>+<br>316 48 | 316 22<br>+<br>316 48 | 316 11<br>+<br>317 07 | 316 13<br>+<br>317 08 | 316 14<br>+<br>317 09 | 316 21<br>+<br>317 08 | 316 22<br>+<br>317 09 |

### новые рамки Mosaic монтируются:

> на конце профиля  
объединяя рамку и адаптер



> вдоль профиля  
объединяя рамку и выдвижной блок





# мини-плинтусы 20 x 12,5 DLPlus





Таблица выбора (стр. 646)  
Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)

| Упак.              | Кат. №          | Мини-плинтусы                                                |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 120 <sup>(1)</sup> | Белый<br>300 08 | Система с охватывающей крышкой<br>Соответствуют НПБ – 246-97 |
| 90 <sup>(1)</sup>  | 333 01          | Без центральной перегородки<br>Длина 2,10 м                  |
| 120 <sup>(1)</sup> | 300 07          | Без центральной перегородки<br>Длина 3 м                     |
|                    |                 | С центральной перегородкой<br>Длина 2,10 м                   |



| Упак. | Кат. №          | Аксессуары                                                     |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 10    | Белый<br>312 02 | Заглушка торцевая                                              |
| 10    | 302 21          | Угол внутренний/внешний переменный                             |
| 10    | 302 23          | Угол плоский переменный                                        |
| 10    | 302 24          | Т-образное ответвление                                         |
| 20    | 336 02          | Накладка на стык                                               |
| 10    | 304 18          | Пластиковая лента для уплотнения<br>стыка со стеной. Длина 5 м |

| Упак. | Кат. № | Рамка для встраиваемого оборудования |
|-------|--------|--------------------------------------|
| 10    | 308 90 | Для Mosaic                           |
| 10    | 308 91 | Для другого оборудования             |

| Упак. | Кат. №              | Монтажные коробки DLPlus                                                                                    |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50    | Гл. 40 мм<br>303 93 | Для монтажа оборудования на винтах<br>Поставляются с винтами<br>Для монтажа над плинтусом<br>или наличником |

**Уплотнительная подкладка  
для монтажа мини-плинтуса  
на уровне пола, распределительные  
коробки и монтажные аксессуары**  
(см. стр. 646)

| Упак. | Кат. № | Рамки Oteo                                                                                |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Белый  | Поставляются с заглушками<br>и разделительной перегородкой                                |
| 10    | 314 04 | Для монтажа вдоль плинтуса<br>1-постовая для вертикального<br>или горизонтального монтажа |
| 5     | 314 14 | 2-постовая для вертикального<br>или горизонтального монтажа                               |
| 10    | 314 05 | Для монтажа на плинтус<br>1-постовая для вертикального<br>или горизонтального монтажа     |
| 10    | 314 57 | Для монтажа выключателей<br>на мини-плинтус                                               |

| Упак. | Кат. № | Рамки Mosaic                                                                                                                                                      |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Белый  | Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются<br>с разделительной перегородкой и суппортом<br>для электроустановочных изделий.<br>Монтаж вертикально и горизонтально |
| 10    | 316 11 | 2 модуля                                                                                                                                                          |
| 5     | 316 13 | 4 модуля                                                                                                                                                          |
| 5     | 316 14 | 6 модулей                                                                                                                                                         |
| 10    | 316 21 | 2x4 модуля                                                                                                                                                        |
| 10    | 316 22 | 3x4 модуля                                                                                                                                                        |
| 10    | 316 40 | Выдвижной блок для монтажа<br>на торце мини-плинтуса                                                                                                              |
| 10    | 317 01 | Выдвижной блок для<br>монтажа рамки Кат. № 316 11                                                                                                                 |
| 10    | 317 02 | Выдвижной блок для монтажа рамок<br>Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21                                                                                                 |
| 5     | 317 03 | Выдвижной блок для монтажа рамок<br>Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22                                                                                                 |

(1) Метров в упаковке

# мини-плинтусы 32 x 12,5 DLPlus





Таблица выбора (стр. 646)  
Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)

| Упак.             | Кат. № | Мини-плинтусы                                                |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|                   | Белый  |                                                              |
| 80 <sup>(1)</sup> | 300 15 | Система с охватывающей крышкой<br>Соответствует НПБ – 246-97 |
| 90 <sup>(1)</sup> | 333 11 | Без центр. перегород.                                        |
| 80 <sup>(1)</sup> | 300 14 | Без центр. перегород.                                        |
| 90 <sup>(1)</sup> | 333 10 | С центр. перегород.                                          |




| Упак. | Кат. № | Аксессуары                                                    |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|
|       | Белый  |                                                               |
| 20    | 312 03 | Заглушка торцевая                                             |
| 10    | 302 51 | Угол внутренний/внешний переменный                            |
| 10    | 302 53 | Угол плоский переменный                                       |
| 10    | 302 54 | Т – образное ответвление                                      |
| 10    | 333 17 | Ответвление Т-образное с перегородкой                         |
| 20    | 336 03 | Накладка на стык                                              |
| 10    | 304 18 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной<br>Длина 5 м |

**Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары** (стр. 646)

| Упак. | Кат. № | Рамки Oteo                                                                                                                                               |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Белый  |                                                                                                                                                          |
| 10    | 314 04 | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой<br><b>Для монтажа вдоль плинтуса</b><br>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа |
| 5     | 314 14 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                 |
| 10    | 314 05 | <b>Для монтажа на плинтус</b><br>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                |
| 10    | 314 57 | Для монтажа выключателей на мини-плинтусы                                                                                                                |

| Упак. | Кат. № | Рамки Mosaic                                                                                                                                             |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Белый  |                                                                                                                                                          |
| 10    | 316 11 | Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально |
| 5     | 316 13 | 2 модуля                                                                                                                                                 |
| 5     | 316 14 | 4 модуля                                                                                                                                                 |
| 10    | 316 21 | 6 модулей                                                                                                                                                |
| 10    | 316 22 | 2x4 модуля                                                                                                                                               |
| 10    | 316 41 | 3x4 модуля                                                                                                                                               |
| 10    | 317 01 | Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса                                                                                                        |
| 10    | 317 02 | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 316 11                                                                                                           |
| 10    | 317 03 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21                                                                                           |
| 5     | 317 03 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22                                                                                           |



(1) Метров в упаковке

# мини-плинтусы 40 x 12,5 DLPlus




Таблица выбора (стр. 646)  
Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)

| Упак.             | Кат. №          | Мини-плинтусы                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 <sup>(1)</sup> | Белый<br>300 20 | Система с охватывающей крышкой<br>Соответствует НПБ – 246-97<br>С центральной перегородкой<br>Перфорация для монтажа<br>на дюбелях |
|                   |                 |                                                                                                                                    |
|                   |                 | <b>Аксессуары</b>                                                                                                                  |
| 10                | Белый<br>312 04 | Заглушка торцевая                                                                                                                  |
| 10                | 333 15          | Угол внутренний/внешний переменный                                                                                                 |
| 10                | 333 16          | Угол плоский переменный                                                                                                            |
| 10                | 333 17          | Ответвление Т-образное с перегородкой                                                                                              |
| 20                | 336 06          | Накладка на стык                                                                                                                   |
| 10                | 304 18          | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м                                                                        |
| 10                | 302 07          | Ответвление Т-образное                                                                                                             |

**Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары** (стр. 646)

| Упак. | Кат. № | Рамки Oteo                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Белый  | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой                                                                                                    |
| 10    | 314 04 | Для монтажа вдоль плинтуса<br>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                     |
| 5     | 314 14 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                   |
| 10    | 314 05 | Для монтажа на плинтус<br>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                         |
| 10    | 314 59 | Для монтажа выключателей на мини-плинтус                                                                                                                   |
|       | Белый  | <b>Рамки Mosaic</b>                                                                                                                                        |
| 10    | 316 11 | Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий<br>Монтаж вертикально и горизонтально |
| 5     | 316 13 | 2 модуля                                                                                                                                                   |
| 5     | 316 14 | 4 модуля                                                                                                                                                   |
| 10    | 316 21 | 6 модулей                                                                                                                                                  |
| 10    | 316 22 | 2x4 модуля                                                                                                                                                 |
| 10    | 316 22 | 3x4 модуля                                                                                                                                                 |
| 10    | 316 42 | Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса                                                                                                          |
| 10    | 317 01 | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 316 11                                                                                                             |
| 10    | 317 02 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21                                                                                             |
| 5     | 317 03 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22                                                                                             |

(1) Метров в упаковке

# мини-плинтусы 32 x 16 DLPlus





Таблица выбора (стр. 646)  
Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)

| Упак.             | Кат. № | Мини-плинтусы                                                                     |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60 <sup>(1)</sup> | 308 04 | Белая Система с охватывающей крышкой Соответствует НПБ – 246-97                   |
| 48 <sup>(1)</sup> | 333 21 | Без центральной перегородки Длина 2,10 м<br>Без центральной перегородки Длина 3 м |



| Упак. | Кат. № | Аксесуары                                                   |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 10    | 312 07 | Белый Заглушка торцевая                                     |
| 10    | 333 25 | Угол внутренний/внешний переменный                          |
| 10    | 333 27 | Угол плоский переменный                                     |
| 10    | 333 30 | Т-образное ответвление                                      |
| 10    | 333 29 | Ответвление Т-образное с перегородкой                       |
| 20    | 336 04 | Накладка на стык                                            |
| 10    | 304 18 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м |

**Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксесуары** (стр. 646)

| Упак. | Кат. № | Рамки Oteo                                                     |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 10    | 314 56 | Белый 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа |
| 5     | 314 66 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа       |
| 10    | 314 07 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа       |
| 10    | 314 59 | Для монтажа выключателей на мини-плинтус                       |

| Упак. | Кат. № | Рамки Mosaic                                                   |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 10    | 316 11 | Белый 2 модуля                                                 |
| 5     | 316 13 | 4 модуля                                                       |
| 5     | 316 14 | 6 модулей                                                      |
| 10    | 316 21 | 2x4 модуля                                                     |
| 10    | 316 22 | 3x4 модуля                                                     |
| 10    | 316 41 | Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса              |
| 10    | 317 04 | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 316 11                 |
| 5     | 317 05 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21 |
| 5     | 317 06 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22 |

(1) Метров в упаковке

# мини-плинтусы 40 x 16 DLPlus




Таблица выбора (стр. 646)  
Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)

| Упак.                                  | Кат. №                                                                                                              | Мини-плинтусы                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 <sup>(1)</sup><br>36 <sup>(1)</sup> | <div> <div>Белый</div> <div>300 21</div> <div>333 22</div> </div> <div> <div>Коричн.</div> <div>300 81</div> </div> | <p>Система с охватывающей крышкой. Соответствуют НПБ – 246-97</p> <p>С центр. перегород.</p> <p>Длина 2,10 м</p> <p>Длина 3 м</p> |
| 10                                     | Белый 312 08                                                                                                        | Заглушка торцевая                                                                                                                 |
| 10                                     | 333 26                                                                                                              | Угол внутренний/внешний переменный                                                                                                |
| 10                                     | 333 28                                                                                                              | Угол плоский переменный                                                                                                           |
| 10                                     | 333 29                                                                                                              | Ответвление Т-образное с перегородкой                                                                                             |
| 20                                     | 336 06                                                                                                              | Накладка на стык                                                                                                                  |
| 10                                     | 304 18                                                                                                              | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной<br>Длина 5 м                                                                     |
| 10                                     | 302 07                                                                                                              | Т-образное ответвление                                                                                                            |

**Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары**  
(стр. 646)

| Упак. | Кат. №       | Рамки Oteo                                                                                                                                               |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | Белый 314 56 | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой                                                                                                  |
| 5     | 314 66       | <b>Для монтажа вдоль плинтуса</b>                                                                                                                        |
| 10    | 314 07       | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                 |
| 10    | 314 59       | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                 |
|       |              | <b>Для монтажа на плинтус</b>                                                                                                                            |
|       |              | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                 |
|       |              | Для монтажа выключателей на мини-плинтусы                                                                                                                |
|       |              | <b>Рамки Mosaic</b>                                                                                                                                      |
|       |              | Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально |
| 10    | 316 11       | 2 модуля                                                                                                                                                 |
| 5     | 316 13       | 4 модуля                                                                                                                                                 |
| 5     | 316 14       | 6 модулей                                                                                                                                                |
| 10    | 316 21       | 2x4 модуля                                                                                                                                               |
| 10    | 316 22       | 3x4 модуля                                                                                                                                               |
| 10    | 316 42       | Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса                                                                                                        |
| 10    | 317 04       | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 316 11                                                                                                           |
| 5     | 317 05       | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21                                                                                           |
| 5     | 317 06       | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22                                                                                           |

(1) Метров в упаковке



## мини-плинтусы 60 x 16 DLPlus





Таблица выбора (стр. 646)  
Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)

| Упак.             | Кат. №          | Мини-плинтусы                                                                              |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 <sup>(1)</sup> | Белый<br>300 26 | Длина 2,10 м<br>Конструкция с охватывающей крышкой<br>Соответствуют NFC 68-104<br>3 секции |



| Упак. | Кат. №          | Аксесуары                                      |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|
| 10    | Белый<br>302 90 | Заглушка торцевая левая или правая             |
| 10    | 302 91          | Внутренний изменяемый угол                     |
| 10    | 302 92          | Наружный изменяемый угол                       |
| 10    | 302 93          | Плоский изменяемый угол                        |
| 10    | 302 09          | Отвод 60 x 16                                  |
| 60    | 302 95          | Уплотнительный зажим                           |
| 10    | 304 18          | Изолирующая разрезаемая прокладка<br>Длина 5 м |
| 20    | 336 08          | Накладка на стык                               |
| 10    | 302 26          | Ответвление Т-образное с перегородкой          |

| Упак.             | Кат. №            | Уплотнительная подкладка под плинтус                                     |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30 <sup>(1)</sup> | Коричн.<br>306 77 | Для установки мини-плинтусов<br>на неровных поверхностях<br>Длина 2,10 м |



| Упак. | Кат. №          | Ответвительные коробки |
|-------|-----------------|------------------------|
| 10    | Белый<br>303 26 | 110 x 110 x 50 мм      |
| 10    | 303 36          | 150 x 150 x 65 мм      |



| Упак. | Кат. № | Суппорты Oteo                                                                                                                                             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 314 56 | Комплектуются торцевыми заглушками<br>и разделительной пластиной<br>Для установки вдоль плинтуса<br>на 1 пост, вертикальная и горизонтальная<br>установка |
| 5     | 314 66 | на 2 поста, вертикальная и горизонтальная<br>установка                                                                                                    |
| 10    | 314 07 | Для установки на плинтус<br>на 1 пост, вертикальная и горизонтальная<br>установка                                                                         |

| Упак. | Кат. №                         | Рамки Mosaic                                                                                        |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | Белый<br>303 77 <sup>(1)</sup> | Комплектуются разделительной перегородкой<br>Для установки на плинтус<br>на 2 модуля <sup>(2)</sup> |



|    |        |                                                                   |  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | 316 11 | 2 модуля                                                          |  |
| 5  | 316 13 | 4 модуля                                                          |  |
| 5  | 316 14 | 6 модулей                                                         |  |
| 10 | 316 21 | 2x4 модуля                                                        |  |
| 10 | 316 22 | 3x4 модуля                                                        |  |
| 10 | 316 45 | Выдвижной блок для монтажа<br>на торце мини-плинтуса              |  |
| 10 | 317 07 | Выдвижной блок для монтажа<br>рамки Кат. № 316 11                 |  |
| 5  | 317 08 | Выдвижной блок для монтажа рамок<br>Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21 |  |
| 5  | 317 09 | Выдвижной блок для монтажа рамок<br>Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22 |  |

(1) Количество метров в упаковке

(1) В случае установки на плинтус невозможна установка розеток 2К+3  
(2) Кроме изделий Кат. № 742 03/744 16  
(3) Необходимы рамка и суппорт Mosaic

# мини-плинтусы 32 x 20 DLPlus




Таблица выбора (стр. 646)  
Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)

| Упак.             | Кат. №          |
|-------------------|-----------------|
| 50 <sup>(1)</sup> | Белый<br>300 17 |

## Мини-плинтусы

Длина 2,10 м  
Система с охватывающей  
крышкой  
Соответствуют НПБ – 246-97  
Без центральной перегородки



## Аксессуары

- Заглушка торцевая
- Угол внутренний/внешний  
переменный
- Угол плоский переменный
- Т – образное ответвление
- Ответвление Т-образное  
с перегородкой
- Накладка на стык
- Пластиковая лента  
для уплотнения стыка со стеной  
Длина 5 м

**Уплотнительная подкладка  
для монтажа мини-плинтуса  
на уровне пола,  
распределительные коробки  
и монтажные аксессуары**  
(стр. 646)

| Упак. | Кат. №          |
|-------|-----------------|
| 10    | Белый<br>314 08 |
| 5     | 314 18          |
| 10    | 314 09          |

## Рамки Oteo

Поставляются с заглушками  
и разделительной перегородкой

### Для монтажа вдоль плинтуса

- 1-постовая для вертикального  
или горизонтального монтажа
- 2-постовая для вертикального  
или горизонтального монтажа


### Для монтажа на плинтус

- 1-постовая для вертикального  
или горизонтального монтажа

## Рамки Mosaic

Для монтажа на мини-плинтусы.  
Поставляются с разделительной  
перегородкой и суппортом  
для электроустановочных изделий.  
Монтаж вертикально и горизонтально


- 2 модуля
- 4 модуля
- 6 модулей
- 2x4 модуля
- 3x4 модуля



- Выдвижной блок для монтажа  
на торце мини-плинтуса
- Выдвижной блок для монтажа  
рамки Кат. № 316 11
- Выдвижной блок для монтажа  
рамок Кат. № 316 13 и  
Кат. № 316 21
- Выдвижной блок для монтажа  
рамок Кат. № 316 14  
и Кат. № 316 22

(1) Метров в упаковке

# мини-плинтусы 40 x 20 DLPlus




**Таблица выбора (стр. 646)**  
**Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)**

| Упак.                                  | Кат. №                    | Мини-плинтусы                                                                                                           |  |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 48 <sup>(1)</sup><br>72 <sup>(1)</sup> | Белый<br>300 27<br>333 43 | Система с охватывающей крышкой<br>Соответствуют НПБ – 246-97<br>Без центральной перегород.<br>Длина 2,10 м<br>Длина 3 м |  |
|                                        |                           | <b>Аксессуары</b>                                                                                                       |  |
| 10                                     | Белый<br>312 11           | Заглушка торцевая                                                                                                       |  |
| 10                                     | 302 81                    | Угол внутренний/внешний переменный                                                                                      |  |
| 10                                     | 302 83                    | Угол плоский переменный                                                                                                 |  |
| 10                                     | 302 16                    | Ответвление Т-образное с перегородкой                                                                                   |  |
| 20                                     | 336 06                    | Накладка на стык                                                                                                        |  |
| 10                                     | 304 18                    | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м                                                             |  |
| 10                                     | 302 08                    | Т-образное ответвление                                                                                                  |  |

**Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары (стр. 646)**

| Упак. | Кат. № | Рамки Oteo                                                                                                                                               |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Белый  | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой                                                                                                  |
| 10    | 314 08 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                 |
| 5     | 314 18 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                 |
| 10    | 314 09 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                 |
|       |        | <b>Рамки Mosaic</b>                                                                                                                                      |
|       | Белый  | Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально |
| 10    | 316 11 | 2 модуля                                                                                                                                                 |
| 5     | 316 13 | 4 модуля                                                                                                                                                 |
| 5     | 316 14 | 6 модулей                                                                                                                                                |
| 10    | 316 21 | 2x4 модуля                                                                                                                                               |
| 10    | 316 22 | 3x4 модуля                                                                                                                                               |
| 10    | 316 47 | Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса                                                                                                        |
| 10    | 317 07 | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 316 11                                                                                                           |
| 5     | 317 08 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21                                                                                           |
| 5     | 317 09 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22                                                                                           |




(1) Метров в упаковке

# мини-плинтусы 60 x 20 DLPlus



Таблица выбора (стр. 646)  
Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)

| Упак.             | Кат. №          | Мини-плинтусы                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 <sup>(1)</sup> | Белый<br>301 14 | Длина 2,10 м<br>Система с охватывающей крышкой<br>Соответствуют НПБ – 246-97<br>Три отделения для разделения сильных и слабых токов |



| Упак. | Кат. №          | Аксессуары                                                  |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 10    | Белый<br>302 90 | Заглушка торцевая                                           |
| 10    | 302 91          | Угол внутренний переменный                                  |
| 10    | 302 92          | Угол внешний переменный                                     |
| 10    | 302 93          | Угол плоский переменный                                     |
| 10    | 302 09          | Ответвление Т-образное                                      |
| 1     | 328 05          | Ответвление к напольному кабель-каналу                      |
| 20    | 336 08          | Накладка на стык                                            |
| 60    | 302 95          | Держатель кабеля внутри мини-плинтуса                       |
| 10    | 304 18          | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м |
| 10    | 302 26          | Ответвление Т-образное с перегородкой                       |

**Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары (стр. 646)**

| Упак. | Кат. №                         | Рамки Oteo                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | Белый<br>314 08                | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой<br><b>Для монтажа вдоль плинтуса</b>                                                                        |
| 5     | 314 18                         | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                            |
| 10    | 314 09                         | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                            |
|       |                                | <b>Для монтажа на плинтус</b>                                                                                                                                       |
|       |                                | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                            |
| Упак. | Кат. №                         | Рамки Mosaic                                                                                                                                                        |
| 10    | Белый<br>303 77 <sup>(1)</sup> | <b>Для монтажа на профиль мини-плинтусов</b><br>2 модуля <sup>(2)</sup>                                                                                             |
|       |                                | <b>Для монтажа на мини-плинтусы</b><br>Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий<br>Монтаж вертикально и горизонтально |
| 10    | 316 11                         | 2 модуля                                                                                                                                                            |
| 5     | 316 13                         | 4 модуля                                                                                                                                                            |
| 5     | 316 14                         | 6 модулей                                                                                                                                                           |
| 10    | 316 21                         | 2x4 модуля                                                                                                                                                          |
| 10    | 316 22                         | 3x4 модуля                                                                                                                                                          |
| 10    | 316 45                         | Адаптер для монтажа на торце мини-плинтуса                                                                                                                          |
| 10    | 317 07                         | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 316 11                                                                                                                      |
| 5     | 317 08                         | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21                                                                                                      |
| 5     | 317 09                         | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22                                                                                                      |

(1) Не позволяют монтировать розетки 2К+3 на мини-плинтус, установленный вблизи пола.  
(2) Кроме Кат. № 742 03 / 744 16  
(3) Требуется накладка и суппорт Mosaic

# мини-плинтусы 75 x 20 DLPlus



**Таблица выбора (стр. 646)**  
**Таблица емкости мини-плинтусов (стр. 645)**

| Упак.             | Кат. № | Мини-плинтусы                                                                                                                                      |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 <sup>(1)</sup> | 300 33 | <p>Длина 2,10 м<br/> Система с охватывающей крышкой<br/> Соответствуют НПБ – 246-97</p> <p>Три отделения для разделения сильных и слабых токов</p> |

| Упак. | Кат. № | Аксессуары                             |
|-------|--------|----------------------------------------|
| 10    | 303 00 | Заглушка торцевая                      |
| 10    | 303 01 | Угол внутренний переменный             |
| 10    | 303 02 | Угол внешний переменный                |
| 10    | 303 03 | Угол плоский переменный                |
| 10    | 302 26 | Ответвление Т-образное с перегородкой  |
| 1     | 328 05 | Ответвление к напольному кабель-каналу |
| 20    | 336 48 | Накладка на стык                       |
| 30    | 303 05 | Держатель кабеля внутри мини-плинтуса  |
| 10    | 302 18 | Ответвление Т-образное                 |

**Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары**  
(стр. 646)

| Упак. | Кат. №       | Рамки Oteo                                                                                                                                                           |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | Белый 314 08 | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой                                                                                                              |
| 5     | 314 18       | <b>Для монтажа вдоль плинтуса</b><br>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа<br>2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа            |
| 10    | 314 09       | <b>Для монтажа на плинтус</b><br>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                            |
| Упак. | Кат. №       | Рамки Mosaic                                                                                                                                                         |
| 10    | Белый 303 78 | <b>Для монтажа на профиль мини-плинтусов</b><br>2 модуля <sup>(1) (2)</sup>                                                                                          |
| 10    | 316 11       | <b>Для монтажа на мини-плинтусы</b><br>Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий.<br>Монтаж вертикально и горизонтально |
| 5     | 316 13       | 2 модуля                                                                                                                                                             |
| 5     | 316 14       | 4 модуля                                                                                                                                                             |
| 5     | 316 21       | 6 модулей                                                                                                                                                            |
| 10    | 316 21       | 2 x 4 модуля                                                                                                                                                         |
| 10    | 316 22       | 3 x 4 модуля                                                                                                                                                         |
| 10    | 316 48       | Адаптер для монтажа на торце мини-плинтуса                                                                                                                           |
| 10    | 317 07       | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 316 11                                                                                                                       |
| 5     | 317 08       | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 13 и Кат. № 316 21 21                                                                                                    |
| 5     | 317 09       | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 316 14 и Кат. № 316 22                                                                                                       |


(1) Метров в упаковке

(1) Кроме Кат. № 742 03 / 744 16  
(2) Требуется накладка и суппорт Mosaic



## плинтусы DLPlus 140 x 35



| Упак.             | Кат. №                      | Плинтусы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 <sup>(1)</sup> | Белый<br>140 x 35<br>337 00 |  <p>Длина 2 м<br/>1-ая секция<br/>для электроустановочных изделий,<br/>2-ая секция для кабелей (3 отделения)<br/>2 независимые крышки:<br/>по 1 на каждую секцию<br/>Крышка кабельной секции открывается<br/>независимо<br/>Поставляется с крышками<br/>и накладками</p> |

| Упак. | Кат. №             | Аксессуары                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | 140 x 35<br>337 14 |  <p>Заглушка<br/>Для ответвлений<br/>на мини-плинтус 40 x 20<br/>(максимум)</p> |
| 5     | 337 15             |  <p>Внутренний изменяемый угол</p>                                              |
| 5     | 337 16             |  <p>Внешний изменяемый угол</p>                                                 |
| 5     | 337 20             |  <p>Плоский угол<br/>Позволяет произвести<br/>ответвление от плинтуса</p>       |
| 1     | 328 10             |  <p>Отвод для напольного<br/>кабель-канала 92 x 20 мм</p>                       |
| 5     | 337 18             |  <p>Накладка на стык</p>                                                        |

| Упак. | Кат. № | Суппорты для модульной аппаратуры                                                                     |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <b>Специальные для Mosaic</b><br>Для плинтусов 140 x 35<br>Монтаж на защелках                         |
| 5     | 316 69 |  <p>2 модуля</p>  |
| 5     | 316 71 |  <p>4 модуля</p>  |
| 5     | 316 72 |  <p>6 модулей</p> |

| Упак. | Кат. № | Розетки Mosaic специальные для DLP                                                                                             | Кол-во модулей 22,5 x 45 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |        | Проходные, немецкий стандарт                                                                                                   |                          |
| 10    | 774 01 |  <p><b>2 К + 3</b><br/>Со шторками</p>     | 2                        |
| 10    | 774 21 |  <p>С механич. блокировкой</p>             | 2                        |
| 10    | 774 02 |  <p><b>2 x 2 К + 3</b><br/>Со шторками</p> | 4                        |
| 10    | 774 23 |  <p>С механич. блокировкой</p>             | 4                        |
| 10    | 774 03 |  <p><b>3 x 2 К + 3</b><br/>Со шторками</p> | 6                        |
| 10    | 774 23 |  <p>С механич. блокировкой</p>             | 6                        |
| 10    | 898 07 |  <p>Заглушка соединительная</p>            |                          |
| 5     | 308 15 | <b>Аксессуары для монтажа модульного оборудования</b><br>Суппорт на 2 модуля                                                   |                          |

(1) Количество метров в упаковке

## DLPlus

емкость кабель-каналов

## DLPlus

принцип монтажа рамок  
для электроустановочного оборудования

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

### 1 Сечения кабелей в мм<sup>2</sup>

| Сечение кабелей (мм <sup>2</sup> ) | Полезное сечение изолированных проводников (мм <sup>2</sup> ) | макс. d (мм) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1,5                                | 9,7                                                           | 3,5          |
| 2,5                                | 13,9                                                          | 4,2          |
| 4                                  | 18,1                                                          | 4,8          |
| 6                                  | 31,2                                                          | 6,3          |

### 2 Емкость мини-плинтусов

|                                           |         | Макс. сечение (мм <sup>2</sup> ) | макс. d (мм) |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|
| Мини-плинтус 20 x 12,5 300 07             |         | 2 x 70                           | 2 x 6,5      |
| Мини-плинтус 20 x 12,5 300 08 и 333 01    |         | 160                              | 10           |
| Мини-плинтус 32 x 12,5 300 14/78 и 333 10 |         | 2 x 120                          | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 32 x 12,5 300 15 и 333 11    |         | 285                              | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 40 x 12,5 300 20             |         | 2 x 150                          | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 32 x 16 308 04               |         | 360                              | 13           |
| Мини-плинтус 40 x 16 300 21/81            |         | 2 x 190                          | 2 x 14       |
| Мини-плинтус 32 x 20 300 17               |         | 450                              | 17           |
| Мини-плинтус 40 x 20 300 27               |         | 580                              | 17           |
|                                           |         |                                  |              |
| Мини-плинтус 60 x 20 301 14               | ③ или ① | 200                              | 12,5         |
|                                           | ②       | 320                              | 17           |
| Мини-плинтус 75 x 20 300 33/85            | ③ или ① | 290                              | 17           |
|                                           | ②       | 445                              | 2 x 12       |

### Пример

#### А. Описание проводников

- 3 x 1,5<sup>2</sup>
- 3 x 2,5<sup>2</sup>

#### В. Расчет общего сечения проводников

Табл. 1


|                      | Расчетное сечение (мм <sup>2</sup> ) | Фактич. сечение (мм) |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 3 x 1,5 <sup>2</sup> | 3 x 9,7 будет 29,10                  |                      |
| 3 x 2,5 <sup>2</sup> | 3 x 13,9 будет 41,70                 |                      |
| ИТОГО                | 70,80                                | 92,04*               |

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм<sup>2</sup>

#### С. Выбор мини-плинтуса:


Табл. 2

### Монтаж розеток Mosaic для DLP



### 1 Рамки Mosaic


#### С адаптерами




Поставляется в сборе




Крепежная пластина с регулировкой уровня



Крепление мини-плинтуса




Монтаж рамки с адаптером




Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

#### С держателями




Поставляется в сборе


Монтаж вдоль мини-плинтуса



Поворотный суппорт для подключения розеток RJ45




Монтаж скользящего суппорта




Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

### 2 Рамки Oteo

#### Для установки вдоль кабель-канала



#### Для установки на кабель-канал



## мини-каналы программы Celiane™

цвет белый,  
мини-каналы и аксессуары



Окраска  
кабель-канала

## плинтусы программы Celiane™

аксессуары



801 01



801 02



801 05



Проверка правильности  
расположения коробки  
и мини-каналов



Крепление при помощи  
захватов и посадка  
на клей

| Упак.                                                    | Кат. № | Мини-канал 112 x 18                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 <sup>(1)</sup>                                        | 190 07 | Поставляется с крышкой<br>Соответствует NF C 68-104<br>Оснащен фиксатором с мембраной<br>для проводников/кабеля<br>Длина 2 м<br>С 2 перегородками |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> </div> |        |                                                                                                                                                   |
| <b>Аксессуары</b>                                        |        |                                                                                                                                                   |
| <b>Для мини-каналов 112 x 18</b>                         |        |                                                                                                                                                   |
| 10                                                       | 190 50 | Заглушка – Набор из 2 штук<br>(1 правая + 1 левая)                                                                                                |
| 5                                                        | 190 46 | Угол внутренний регулируемый                                                                                                                      |
| 5                                                        | 190 44 | Угол внешний регулируемый                                                                                                                         |
| 10                                                       | 190 52 | Соединительная накладка для крышки –<br>Набор 4 штук                                                                                              |

| Упак.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кат. № | Встраиваемые монтажные коробки Batibox                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Монтажные коробки повышенной прочности с несколькими способами крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крепление при помощи захватов в поверхности полых перегородок(гипсокартонные или кирпичные)</li> <li>- заделка в кирпичные стены или стены, изготовленные из блоков</li> <li>- установка на клею (ускоренная заделка в стену)</li> </ul> <p>Коробки снабжены металлическими невыпадающими захватами. В комплект поставки входят винты с защитными колпачками. Снабжены специальными отверстиями, предназначенными для введения клея или раствора.</p> <p>Степень проникновения клея видна через просвечивающиеся кромки коробки.</p> <p>Поставляются со съемными разделительными перегородками для обеспечения возможности установки механизмов прямоугольной формы (например, розеток с заводским монтажом)</p> <p>Диаметр отверстия 67 мм</p> <p>Коробки можно соединить с мини-каналами и плинтусами Celiane(1) с использованием Кат. № 801 05</p> |        |                                                                                                                                                                          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 801 01 | 1-местная коробка                                                                                                                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 801 02 | 2-местная коробка - 4/5 модулей<br>Вертикальный и горизонтальный монтаж                                                                                                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 801 03 | 3-местная - 6/8 модулей<br>Вертикальный и горизонтальный монтаж                                                                                                          |
| <b>Адаптер для соединения монтажных коробок с мини-каналами и плинтусами Celiane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                          |
| 1/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801 05 | Для полускрытой установки<br>1, 2, 3-местных коробок Кат. № 801 01/02/03                                                                                                 |
| <b>Клей универсальный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 801 07 | Служит для закрепления монтажных коробок повышенной прочности. Использование растворителя не требуется.<br>Также применим для установки мини-каналов и плинтусов Celiane |

[1] Метров в упаковке

# Просто, добротно и выгодно

Серия кабель-каналов DLP-D предназначена для прокладки магистральных и горизонтальных кабелей.



## Прекрасный внешний вид

- гладкий мягкий материал (PVC) белого цвета
- безупречная посадка аксессуаров

## Удобство монтажа

существенно сокращается время монтажа, благодаря заранее просверленным отверстиям ( $d=5$  мм) на задней стенке короба

> Выбор сечений от 20 x 10 мм до 60 x 40 мм

> Один каталожный номер для 2 или 3 аксессуаров

## магистральные мини-каналы DLP-D: таблица выбора сечения, аксессуаров, примеры монтажа

| МИНИ-КАНАЛЫ  |                                 | ПЕРЕГОРОДКА            | АКСЕССУАРЫ |                 |              |                            |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Сечение (мм) | 2 м<br>(поставляются с крышкой) | Внутренняя перегородка | Заглушка   | Внутренний угол | Внешний угол | Плоский угол и ответвление |
|              |                                 |                        |            |                 |              |                            |
| 20 x 10      | 636 301                         | -                      | 636 410    | 636 410         | 636 410      | 636 413                    |
| 32 x 10      | 636 303                         | -                      | 636 430    | 636 430         | 636 430      | 636 433                    |
| 16 x 16      | 636 300                         | 636 316                | 636 400    | 636 400         | 636 400      | 636 403                    |
| 25 x 16      | 636 302                         | 636 316                | 636 420    | 636 420         | 636 420      | 636 423                    |
| 32 x 16      | 636 304                         | 636 316                | 636 440    | 636 440         | 636 440      | 636 443                    |
| 40 x 16      | 636 306                         | 636 316                | 636 460    | 636 460         | 636 460      | 636 463                    |
| 32 x 25      | 636 305                         | 636 318                | 636 450    | 636 450         | 636 450      | 636 453                    |
| 40 x 25      | 636 307                         | 636 318                | 636 470    | 636 470         | 636 470      | 636 473                    |
| 40 x 40      | 636 308                         | 636 318                | 636 480    | 636 480         | 636 480      | 636 483                    |
| 60 x 40      | 636 309                         | 636 318                | 636 490    | 636 490         | 636 490      | 636 493                    |

Упаковка: 20x10 – 160 м, 32x10 – 96 м, 16x16 – 128 м, 25x16 – 80 м, 32x16 – 64 м, 40x16 – 50 м, 32x25 – 48 м, 40x25 – 40 м, 40x40 – 24 м, 60x40 – 16 м.  
 Упаковка аксессуаров для мини-каналов: для 20x10 и 16x16 – по 100 шт., для 40x40 и 60x40 – по 30 шт., для остальных мини-каналов – по 60 шт.  
 Упаковка перегородок: для 32x16 и 40x16 – по 40 м, для 40x25, 40x40 и 60x40 – по 16 м.

### ■ Особенности монтажа



#### Монтаж крышки

1. Начните монтаж крышки с одного из торцов кабель-канала.
2. Нажимайте ладонью до фиксации крышки на кабель-канале.



#### Демонтаж крышки


1. Сдвиньте крышку приблизительно на 10 сантиметров.
2. Возьмитесь рукой за крышку и приложите усилие, чтобы снять ее.




# **магистральные кабель-каналы DLP-D: таблица выбора** сечения, аксессуары, примеры монтажа

## ■ Кат. № 6364 40


### Угол внешний



### Угол внутренний




### Заглушка




## ■ Кат. № 6364 43

### Ответвление



### Угол плоский



# Кабель-каналы DLP

Кабель-каналы DLP с гибкими крышками позволяют создавать кабельные системы, которые легко развивать и адаптировать к изменяющимся потребностям. Система DLP предоставляет решения для задач любой сложности.

## Композиция системы

### КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ



- Кабель-каналы в конфигурациях с 1-3 секциями
- 2 типа перегородок:
  - перегородки для разделения кабелей в одной секции кабель-канала
  - перегородки, разделяющие кабель-каналы на секции

Кабель-каналы с отверстиями для ускорения монтажа

### ПЕРЕМЕННЫЕ УГЛЫ

- Каждый угол состоит из:
  - одной детали для верхней части кабель-канала
  - одной детали для нижней части
  - 1 или 2 сепаратора для мультисекционных DLP

Все аксессуары разработаны с учетом стандартов для СКС



### ГИБКИЕ КРЫШКИ

- Новая разработка Legrand: крышки одинаково легко монтируются на кабель-каналы и аксессуары

Быстрый монтаж  
Эстетичный внешний вид

### ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Серии электроустановочного оборудования Legrand идеально интегрируются в кабель-каналы
- Для монтажа изделий Программы Mosaic требуются только суппорты

Все суппорты для электроустановочного оборудования оснащены фиксаторами кабеля

## Как выбирать?

Выбор оборудования зависит от функций электроустановки.

### ■ Для рядовых электроустановок

Адаптирована для электроустановок самого широкого применения и прекрасно сочетается с серией Mosaic.




Разделительная перегородка

- 1 Кат. № = кабель-канал + крышка для сечений 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105, 50 x 150
- 1 Кат. № для заказа суппорта Mosaic (суппорт + рамка поставляются вместе). Суппорты готовы для монтажа розеток и установки на кабель-каналы

### Преимущества:

- экономия времени при заказе
- получение всех комплектующих сразу
- удобство монтажа розеток и суппортов Mosaic
- идеальное решение для офисов и больших общественных зданий

Розетки Mosaic 45°  
"специальные для DLP"  
с винтовыми  
или автоматическими  
клеммами



### ■ Для сложных электроустановок применяются многосекционные DLP

Отвечают потребностям многофункциональных электроустановок с разными типами кабелей и большое количество электроустановочных изделий

- большое количество кабелей
- большое количество электроустановочных изделий (модульное, P17, Mosaic)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



Обучение в учебном центре Legrand



Таблицы выбора кабель-каналов и аксессуаров стр. 668



Электроустановочное оборудование стр. 481

# Инновационные кабель-каналы DLR – гибкое решение для всех проектов

## ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ КРЫШКИ

Быстрый и удобный монтаж в сочетании с великолепным результатом работы.  
Одно из многочисленных преимуществ:  
Вам не придется больше резать крышку, чтобы установить внешние и внутренние углы.



## ГИБКАЯ КРЫШКА

Гибкая крышка идеально закрывает кабель-каналы и аксессуары.  
Эстетика и профессионализм!



## ПЕРЕМЕННЫЕ УГЛЫ

Внешние и внутренние переменные углы – все гениальное просто!



## ПРЕДНАРЕЗАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Преднарезанные отверстия в основании профилей.  
Перед креплением к стене профиль не нужно засверливать.



## МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж оборудования в кабель-каналы – легко и быстро!  
Благодаря специальным суппортам, которые позволяют установить в короб любое установочное изделие Legrand.



## Особенности монтажа


### ■ Гибкая крышка

Монтируется на профили и аксессуары: экономия времени монтажа, прекрасный внешний вид.



### ■ Новинки

- отводы угловые
- углы плоские
- углы внутренние и внешние



## Емкость кабель-каналов с электроустановочным оборудованием

Определить объем, занимаемый проводами и суппортами в кабель-канале можно, сложив объем, занимаемый проводниками, с объемом, занимаемым суппортами и механизмами.

|                                        | Суппорт Mosaic |          | Суппорт универсальный (межосевое расст. 60) |           | Суппорт модульный |          | Суппорт P17 |
|----------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|
|                                        | Крыш. 65       | Крыш. 85 | Крыш. 85                                    | Крыш. 130 | Крыш. 65          | Крыш. 85 | Крыш. 130   |
| Объем, занимаемый суппортом + изделием | 1550           | 2030     | 2660<br>(2260 для проф. 35)                 | 4080      | 1210              | 1870     | 3240        |
|                                        |                |          |                                             |           |                   |          | 4000        |

### Емкость кабель-каналов DLP с гибкими крышками

|               |          |          | Емкость (мм <sup>2</sup> ) | Диаметр макс. (мм) | Сечение кабель-канала (мм)* | Кат. № |
|---------------|----------|----------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Кабель-каналы | 1 секция |          | 2240                       | 33                 | 35 x 80 CV 65               | 104 11 |
|               |          |          | 2850                       | 33                 | 35 x 105 CV 85              | 104 63 |
|               |          |          | 3340                       | 39                 | 50 x 80 CV 65               | 104 19 |
|               |          |          | 4330                       | 43                 | 50 x 105 CV 65              | 104 29 |
|               |          |          | 8540                       | 2 x 55             | 65 x 150 CV 130             | 104 33 |
|               |          |          | 11240                      | 2 x 55             | 65 x 195 CV 180             | 104 53 |
|               | 2 секции | секция 1 | 3960                       | 51                 | 65 x 150 2CV 65             | 104 33 |
|               |          | секция 2 | 3960                       | 51                 |                             |        |
|               |          | секция 1 | 5310                       | 55                 | 65 x 195 2CV 85             | 104 53 |
|               |          | секция 2 | 5310                       | 55                 |                             |        |
|               |          | секция 1 | 8010                       | 2 x 55             | 65 x 220 1CV 65 + 1CV 130   | 104 59 |
|               |          | секция 2 | 3960                       | 51                 |                             |        |
|               | 3 секции | секция 1 | 3960                       | 51                 | 65 x 195 2CV 65 + 1CV 40    | 104 53 |
|               |          | секция 2 | 2080                       | 28                 |                             |        |
|               |          | секция 3 | 3960                       | 51                 |                             |        |
|               |          | секция 1 | 3960                       | 51                 | 65 x 220 3CV 65             | 104 59 |
|               |          | секция 2 | 3430                       | 51                 |                             |        |
|               |          | секция 3 | 3960                       | 51                 |                             |        |

\*CV – ширина крышки



## кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты

| КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ     |                    |                             | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ |        |                     |                            |        |                          |                         |          |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Количество секций | Ширина крышки (мм) | Габариты кабель-канала (мм) | Кабель-каналы                                   | Крышки | Перегородки несущие | Перегородки разделительные | Скобы  | Накладка на стык профиля | Накладка на стык крышек | Заглушка |
| 1                 | 65                 | 35 x 80                     |                                                 |        |                     |                            |        |                          |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 11                                          | 105 21 | —                   | 105 84                     | 106 81 | 106 92 или 106 91        | 108 01                  | 107 22   |

## кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»

| КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ     |                    |                             | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ |        |                     |                            |        |                                         |                         |          |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------|----------|
| Количество секций | Ширина крышки (мм) | Габариты кабель-канала (мм) | Кабель-канал с крышкой (компл.)                 | Крышка | Перегородки несущие | Перегородка разделительная | Скоба  | Накладка на стык <sup>(1)</sup> профиля | Накладка на стык крышек | Заглушка |
| 1                 | 85                 | 35 x 105                    |                                                 |        |                     |                            |        |                                         |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 63                                          | —      | —                   | 105 82                     | 106 82 | 106 92 или 106 91                       | 108 02                  | 107 01   |
| 1                 | 65                 | 50 x 80                     |                                                 |        |                     |                            |        |                                         |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 19                                          | —      | —                   | 105 82                     | 106 81 | 106 92 или 106 91                       | 108 01                  | 107 22   |
|                   | 65                 | 50 x 105                    |                                                 |        |                     |                            |        |                                         |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 29                                          | —      | —                   | 105 82                     | 106 81 | 106 96                                  | 108 01                  | 107 00   |
| 2                 | 65 65              | 50 x 150                    |                                                 |        |                     |                            |        |                                         |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 27*                                         | —      | —                   | 105 82                     | 106 81 | 106 92 или 106 91                       | 2 x 108 01              | 107 03   |

\* поставляются в комплекте с несущей перегородкой

## кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты

| КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ     |                    |                             | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ |                         |                     |                            |                 |                                |                         |          |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| Количество секций | Ширина крышки (мм) | Габариты кабель-канала (мм) | Кабель-каналы                                   | Крышки                  | Перегородки несущие | Перегородки разделительные | Скобы           | Накладка на стык кабель-канала | Накладка на стык крышек | Заглушка |
| 1                 | 130                | 65 x 150                    |                                                 |                         |                     |                            |                 |                                |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 33                                          | 105 24                  | —                   | 105 83                     | 106 86          | 106 92 или 106 91              | 108 04                  | 107 06   |
|                   | 180                | 65 x 195                    |                                                 |                         |                     |                            |                 |                                |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 53                                          | 105 26                  | —                   | 105 83                     | 106 86          | 106 92 или 106 91              | 108 06                  | 107 07   |
| 2                 | 65 65              | 65 x 150                    |                                                 |                         |                     |                            |                 |                                |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 33                                          | 2 x 105 21              | 104 73              | 105 83                     | 106 81          | 106 92 или 106 91              | 2 x 108 01              | 107 06   |
|                   | 85 85              | 65 x 195                    |                                                 |                         |                     |                            |                 |                                |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 53                                          | 2 x 105 22              | 104 73              | 105 83                     | 106 82          | 106 92 или 106 91              | 2 x 108 02              | 107 07   |
|                   | 65 130             | 65 x 220                    |                                                 |                         |                     |                            |                 |                                |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 59                                          | 105 24 + 105 21         | 104 73              | 105 83                     | 106 81 + 106 86 | 106 92 или 106 91              | 108 04 + 108 01         | 107 08   |
| 3                 | 65 40 65           | 65 x 195                    |                                                 |                         |                     |                            |                 |                                |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 53                                          | 2 x 105 21 + 1 x 105 20 | 2 x 104 73          | 105 83                     | 106 81          | 106 92 или 106 91              | 2 x 108 01 + 108 00     | 107 07   |
|                   | 65 65 65           | 65 x 220                    |                                                 |                         |                     |                            |                 |                                |                         |          |
|                   |                    |                             | 104 59                                          | 3 x 105 21              | 2 x 104 73          | 105 83                     | 106 81          | 106 92 или 106 91              | 3 x 108 01              | 107 08   |

## Особенности заказа кабель-каналов DLP с гибкой крышкой:

Кабель-каналы: 35x80, 65x150, 65x195, 65x220  
поставляются без крышек.

Выбор суппортов Mosaic  
зависит от ширины крышки (65 или 85 мм).

(1) Накладка на стык Кат. № 106 92 – самоклеющаяся, накладка Кат. № 106 91 и Кат. № 106 96 крепится на защелках  
(2) Углы Кат. № 106 06 и Кат. № 106 35 поставляются с сепараторами

## моноблочные кабель-каналы DLP монтаж оборудования

|  | Ширина крышки |        |
|--|---------------|--------|
|  | 65 мм         | 85 мм  |
|  | Кат. №        | Кат. № |

### СУППОРТЫ И РОЗЕТКИ С СУППОРОМ, АВТ. ПОДКЛЮЧ.

#### СУППОРТЫ ПРОГРАММЫ MOSAIC<sup>(1)</sup>

|           |  |        |        |
|-----------|--|--------|--------|
| 2 модуля  |  | 109 52 | 109 92 |
| 4 модуля  |  | 109 54 | 109 94 |
| 6 модулей |  | 109 56 | 109 96 |
| 8 модулей |  | 109 58 | 109 98 |

#### РОЗЕТКИ MOSAIC С СУППОРАМИ, НЕМ. СТАНДАРТ<sup>(2)</sup>

|                                                     |  |                              |   |
|-----------------------------------------------------|--|------------------------------|---|
| Розетка 2K + 3 с защитн. шторками (2 модуля)        |  | 774 31                       | - |
| Розетка 2K + 3 с механ. блокировкой (2 модуля)      |  | 774 51                       | - |
| Розетка 2 x 2K + 3 с защитн. шторками (4 модуля)    |  | 774 32                       | - |
| Розетка 2 x 2K + 3 с механ. блокировкой (4 модуля)  |  | 774 52                       | - |
| Розетка 3 x 2K + 3 с защитн. шторками (6 модулей)   |  | 774 33                       | - |
| Розетка 3 x 2P + T с механ. блокировкой (6 модулей) |  | 774 53                       | - |
| Розетка 4 x 2K + 3 с защитн. шторками (8 модулей)   |  | 774 34                       | - |
| Розетка 4 x 2K + 3 с механ. блокировкой (8 модулей) |  | 774 54                       | - |
| Розетка 2 x RJ 45 кат.6 (2 модуля)                  |  | UTP : 786 63<br>FTP : 786 93 | - |
| Розетка 2 x RJ 45 кат. 5е (2 модуля)                |  | FTP : 786 73                 | - |

#### РОЗЕТКИ ПРОГРАММЫ MOSAIC С БЕЗВИНТ. ЗАЖИМАМИ

|                               |  | Стандарт |              |
|-------------------------------|--|----------|--------------|
|                               |  | Стандарт | С мех. блок. |
| Розетка 2K + 3, 2 модуля      |  | 774 01   | 774 21       |
| Розетка 2 x 2K + 3, 4 модуля  |  | 774 02   | 774 22       |
| Розетка 3 x 2K + 3, 6 модулей |  | 774 03   | 774 23       |
| Розетка 4 x 2K + 3, 8 модулей |  | 774 04   | 774 24       |

#### СУППОРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ<sup>(3)</sup>


|             |   | Ширина крышки |        |
|-------------|---|---------------|--------|
|             |   | 85 мм         | 130 мм |
| одноместный | - | 109 13        | 109 14 |
| двухместный | - | 109 23        | 109 24 |
| трёхместный | - | 109 33        | 109 34 |

1) Суппорты поставляются с декоративными рамками. (2) Розетки Mosaic с суппортами: состоят из розетки, уже защёлкнутой на суппорте, и декоративной рамки (3) Суппорты поставляются в комплекте с рамками.

| УГЛЫ                     |                       |         | ОТВОДЫ <sup>(1)</sup>      |                             | УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ    |
|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Внутренние от 80 до 100° | Внешние от 60 до 120° | Плоский | Кабель-канал шириной 80 мм | Кабель-канал шириной 105 мм |                   |
|                          |                       |         |                            |                             |                   |
| 106 01                   | 106 21                | 107 67  | 107 35                     | -                           | 107 63<br>+106 01 |

| УГЛЫ                     |                       |         | ПЛОСКИЕ ОТВОДЫ             |                             | УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ    |
|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Внутренние от 80 до 100° | Внешние от 60 до 120° | Плоский | Кабель-канал шириной 80 мм | Кабель-канал шириной 105 мм |                   |
|                          |                       |         |                            |                             |                   |
| 106 01                   | 106 21                | 107 84  | 107 35                     | 107 36                      | 107 63<br>+106 01 |
| 106 02                   | 106 22                | 107 67  | 107 35                     | -                           | 107 63<br>+106 02 |
| 106 05                   | 106 19                | 107 86  | 107 39                     | 107 40                      | 107 65<br>+106 05 |
| 106 06 <sup>(2)</sup>    | 106 35 <sup>(2)</sup> | 107 89  | 107 35                     | 107 36 или 107 37           | 107 63<br>+106 06 |

| УГЛЫ                     |                       |         | ОТВОДЫ                     |                             | УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ    |
|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Внутренние от 80 до 100° | Внешние от 60 до 120° | Плоский | Кабель-канал шириной 80 мм | Кабель-канал шириной 105 мм |                   |
|                          |                       |         |                            |                             |                   |
| 106 03                   | 106 23                | 107 90  | 107 33                     | 107 38                      | 107 64<br>+106 03 |
| 106 03                   | 106 23                | 107 93  | 107 33                     | 107 38                      | 107 64<br>+106 03 |
| 106 07                   | 106 36                | 107 90  | 107 33                     | 107 38                      | 107 64<br>+106 07 |
| 106 07                   | 106 36                | 107 93  | 107 33                     | 107 38                      | 107 64<br>+106 07 |
| 106 07                   | 106 36                | 107 96  | 107 33                     | 107 38                      | 107 64<br>+106 07 |
| 106 58                   | 106 39                | 107 93  | 107 33                     | 107 38                      | 107 64<br>+106 58 |
| 106 58                   | 106 39                | 107 96  | 107 33                     | 107 38                      | 107 64<br>+106 58 |



Внутренние и внешние углы для мультисекционных кабель-каналов поставляются с сепараторами.

# кабель-каналы DLP 35x80

профили, крышки, перегородки, аксессуары




Таблица выбора емкости (стр. 667)  
Таблица выбора (стр. 668-669)

| Упак.             | Кат. № | Кабель – каналы                                                                                                                       |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        | <b>Профиль</b><br>Поставляется без крышки<br>Длина 2 м<br>35 x 80 мм                                                                  |
| 20 <sup>(1)</sup> | 104 11 |                                                                                                                                       |
|                   |        | <b>Гибкая крышка</b><br>Монтируется на профиль, внутренние и внешние углы<br>Ширина 65 мм<br>Длина 2 м                                |
| 20 <sup>(1)</sup> | 105 21 |                                                                                                                                       |
| 16 <sup>(1)</sup> | 105 84 | Самоклеющаяся разделительная перегородка для кабель-канала 35 x 80<br>Длина 2 м                                                       |
|                   |        | <b>Накладки на стык</b><br>Накладка на стык профиля<br>Монтаж на защелках<br>(Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа) |
| 20                | 106 91 |                                                                                                                                       |
| 20                | 106 92 | Самоклеющаяся накладка на стык профиля (устанавливается по окончании монтажа)                                                         |
| 10                | 108 01 | Накладка на стык крышек                                                                                                               |

|    |        |                                                                                                                                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | <b>Углы и заглушки</b>                                                                                                                                  |
|    |        | <b>Углы внешние и внутренние</b><br>Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала<br>Гибкая крышка монтируется поверх углов |
| 10 | 106 01 | Угол внутренний переменный от 80° до 100°                                                                                                               |
| 10 | 106 21 | Угол внешний переменный от 60° до 120°                                                                                                                  |
|    |        | <b>Угол плоский</b><br>Угол плоский 90°, заменяет Кат. № 106 51 и Кат. № 106 52                                                                         |
| 10 | 107 67 |                                                                                                                                                         |
|    |        | <b>Заглушка</b><br>Заглушка торцевая                                                                                                                    |
| 10 | 107 22 |                                                                                                                                                         |

| Упак.             | Кат. № | Отводы                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                 | 107 35 | <b>Отвод плоский</b><br>Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм                                                                                             |
| 5                 | 107 63 | <b>Отвод угловой</b><br>Для стыковки с кабель-каналом 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 мм или 50 x 105 мм<br>Применяются с внутренним углом Кат. № 106 01 и Кат. № 106 02 |
|                   |        | <b>Аксессуары</b>                                                                                                                                                   |
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 80 | <b>Накладка плинтусная</b><br>Длина 2 м, цвет угольно-серый<br>Для применения кабель-канала в качестве плинтуса                                                     |
| 50                | 106 81 | <b>Держатели кабелей</b><br>Скоба                                                                                                                                   |
| 100               | 308 81 | Основание для хомута                                                                                                                                                |

(1) Метров в упаковке

## кабель-каналы DLP 35 x 80

монтаж оборудования



Суппорт Программы Mosaic, 2 модуля Кат. № 109 52 для крышки 65 мм

2 суппорта Программы Mosaic, 2 модуля Кат. № 109 52 для крышки 65 мм

### Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

| Упак. | Кат. № | Суппорты Mosaic                                                                                                                     |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой. Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны |
| 20    | 109 52 | Крыш. 65 мм<br>2 модуля                                                                                                             |
| 20    | 109 54 | 4 модуля                                                                                                                            |
| 10    | 109 56 | 6 модулей                                                                                                                           |
| 10    | 109 58 | 8 модулей                                                                                                                           |
| 10    | 109 27 | Изоляционная коробка – 2 модуля. Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок                          |
| 5     | 109 25 | Суппорт для модульного оборудования<br>2 модуля по 17,5 мм                                                                          |


### Розетки Mosaic специальные для DLP

| Упак. | Кат. № | Проходные, немецкий стандарт. Безвинтовое соединение | Кол-во модулей 22,5 x 45 |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10    | 774 01 | 2 К + 3                                              | 2                        |
| 10    | 774 21 | Со шторками. С механич. блокировкой                  | 2                        |
| 10    | 774 02 | 2 x 2 К + 3                                          | 4                        |
| 10    | 774 22 | Со шторками. С механич. блокировкой                  | 4                        |
| 10    | 774 03 | 3 x 2 К + 3                                          | 6                        |
| 10    | 774 23 | Со шторками. С механич. блокировкой                  | 6                        |
| 5     | 774 04 | 4 x 2 К + 3                                          | 8                        |
| 5     | 774 24 | Со шторками. С механической блокировкой              | 8                        |
| 10    | 898 07 | Заглушка соединительная                              |                          |

Модульное оборудование (стр. 158)

## КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

# Всего 1 Кат. № для заказа самых популярных кабель-каналов



- > Для монтажа в помещениях любой конфигурации
- > Кабель-каналы сечений 35x105, 50x80, 50x105, 50x150 поставляются с крышками

- >>> Таблица выбора кабель-каналов DLP – стр. 668-669
- >>> По любым вопросам о продукции Legrand тел. (495) 660 75-50/60

# кабель-каналы DLP 35x105


комплект «профиль + крышка»



Кат. № указаны для сечения 35 x 105 мм

Таблица выбора емкости (стр. 667)  
Таблица выбора (стр. 668-669)

| Упак.                   | Кат. №                    | Кабель-каналы                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                           | <b>Кабель - канал</b><br>Поставляется с гибкой крышкой шириной 85 мм<br>Длина 2 м<br>35 x 105 мм           |
| 20 <sup>(1)</sup><br>24 | Белый<br>104 63<br>105 82 | Перегородка разделительная 2 мм                                                                            |
|                         |                           | <b>Накладки на стыки</b>                                                                                   |
| 20                      | 106 91                    | Накладка на стык профиля<br>Монтаж на защелках<br>(Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа) |
| 20                      | 106 92                    | Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)                              |
| 10                      | 108 02                    | Накладка на стык крышек                                                                                    |



| Упак. | Кат. № | Углы и заглушки                                                                                                                                         |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <b>Углы внутренние и внешние</b><br>Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала<br>Гибкая крышка монтируется поверх углов |
| 10    | 106 01 | Угол внутренний переменный от 80° до 100°                                                                                                               |
| 10    | 106 21 | Угол внешний переменный от 60° до 120°                                                                                                                  |
|       |        | <b>Угол плоский</b><br>Угол плоский 90°                                                                                                                 |
|       |        | <b>Заглушка</b><br>Заглушка торцевая                                                                                                                    |
| 20    | 107 01 |                                                                                                                                                         |

| Упак. | Кат. № | Отводы                                                                                                                                 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <b>Отвод плоский</b>                                                                                                                   |
| 5     | 107 35 | Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм                                                                                        |
| 5     | 107 37 | Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм с крышкой 65                                                                          |
| 5     | 107 36 | Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм с крышкой 85                                                                          |
|       |        | <b>Отвод угловой</b>                                                                                                                   |
| 5     | 107 63 | Отвод на кабель-канал 35 x 80, 35 x 105 50 x 80 или 50 x 105 мм<br>Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 106 01 или 106 02 |

| Упак.             | Кат. № | Аксессуары                                                                                                      |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        | <b>Накладка плинтусная</b><br>Длина 2 м, цвет угольно-серый<br>Для применения кабель-канала в качестве плинтуса |
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 80 |                                                                                                                 |
|                   |        | <b>Держатели кабелей</b>                                                                                        |
| 50                | 106 81 | Скоба                                                                                                           |
| 100               | 308 81 | Основание для хомута                                                                                            |

**Монтажные аксессуары** (стр. 673)



Дополнительные аксессуары

[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

(1) Метров в упаковке



## кабель – каналы DLP 35x105

монтаж оборудования



Суппорт  
для модульного  
оборудования  
3 модуля  
по 17,5 мм  
Кат № 109 35

### Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

| Упак. | Кат. № | Суппорты Mosaic                                                                                                                                   |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой. Для монтажа изделий Программы Mosaic. Монтируются в кабель-каналы и колонны. |
| 20    | 109 92 | 2 модуля                                                                                                                                          |
| 20    | 109 94 | 4 модуля                                                                                                                                          |
| 10    | 109 96 | 6 модулей                                                                                                                                         |
| 10    | 109 98 | 8 модулей                                                                                                                                         |
| 10    | 109 27 | Изоляционная коробка – 2 модуля<br>Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок                                      |
| 5     | 109 35 | Для модульного оборудования<br>3 модуля по 17,5 мм                                                                                                |
|       |        | <b>Универсальные суппорты</b><br>Для монтажа оборудования с межосевым расстоянием 60 мм                                                           |
| 10    | 109 13 | 1 поста                                                                                                                                           |
| 5     | 109 23 | 2 поста                                                                                                                                           |
| 5     | 109 33 | 3 поста                                                                                                                                           |
| 10    | 109 17 | Изоляционная коробка - 2 модуля<br>Для монтажа 4 и 5 модулей соединить соответствующее количество коробок                                         |

**Розетки Mosaic для кабель-каналов**  
(стр. 686)

**Модульное оборудование Legrand**  
(стр. 158)

**Электроустановочное оборудование новой программы Mosaic** (стр. 616)

## РОЗЕТКИ MOSAIC 45° СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ DLP

# Полная интеграция с DLP и LCS



Оборудование  
Программы Mosaic – стр. 616  
Таблица выбора  
кабель-каналов DLP – стр. 668-669


# кабель-каналы DLP 50x80

комплект «профиль + крышка»



Таблица выбора емкости (стр. 667)  
Таблица выбора (стр. 668-669)

| Упак.             | Кат. № | Кабель-каналы                                                                                                                        |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                | 104 19 | <b>Кабель - канал</b><br>Поставляется с гибкой крышкой шириной 65 мм<br>Длина 2 м                                                    |
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 82 | Перегорodka разделительная<br>Длина 2 м                                                                                              |
| 20                | 106 91 | <b>Накладки на стыки</b><br>Накладка на стык профиля<br>Монтаж на защелках<br>Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа |
| 20                | 106 92 | Накладка на стык профиля<br>самоклеущаяся<br>Устанавливается по окончании монтажа                                                    |
| 10                | 108 01 | Накладка на стык крышек                                                                                                              |



| Упак. | Кат. № | Углы и заглушки                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 106 02 | <b>Углы внешние и внутренние</b><br>Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала<br>Гибкая крышка монтируется поверх углов<br>Угол внутренний, переменный от 80° до 100° |
| 10    | 106 22 | Угол внешний, переменный от 60° до 120°                                                                                                                                                               |
| 10    | 107 67 | <b>Угол плоский</b><br>Угол плоский 90°                                                                                                                                                               |
| 10    | 107 22 | <b>Заглушка</b><br>Заглушка торцевая                                                                                                                                                                  |

| Упак.             | Кат. № | Отводы                                                                                                                                     |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                 | 107 35 | <b>Плоский отвод</b><br>Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм                                                                    |
| 5                 | 107 63 | <b>Отвод угловой</b><br>Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105<br>Применяется вместе с внутренним углом Кат. № 106 02 |
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 80 | <b>Аксессуары</b><br><b>Накладка плинтусная</b><br>Длина 2 м, цвет угольно-серый<br>Для применения кабель-канала в качестве плинтуса       |
| 50                | 106 81 | <b>Держатели кабелей</b><br>Скоба                                                                                                          |
| 100               | 308 81 | Основание для хомута                                                                                                                       |



Дополнительные аксессуары

[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

(1) Метров в упаковке

## кабель-каналы DLP 50 x 80

монтаж оборудования

2 суппорта Программы Mosaic  
4 модуля  
Кат. № 109 54  
для крышки 65 мм



Суппорт Программы Mosaic  
2 модуля  
Кат. № 109 21



### Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

| Упак. | Кат. № | Суппорты Mosaic                                                                                                                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой. Для монтажа изделий Программы Mosaic Монтируются в кабель-каналы и колонны |
| 20    | 109 52 | Крыш. 65 мм<br>2 модуля                                                                                                                         |
| 20    | 109 54 | 4 модуля                                                                                                                                        |
| 10    | 109 56 | 6 модулей                                                                                                                                       |
| 10    | 109 58 | 8 модулей                                                                                                                                       |
| 10    | 109 27 | Изоляционная коробка – 2 модуля<br>Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок                                    |
| 5     | 109 25 | Суппорт для модульного оборудования<br>2 модуля по 17,5 мм                                                                                      |


### Розетки Mosaic специальные для DLP

|    |        | Проходные, немецкий стандарт<br>Безвинтовое соединение | Кол-во модулей<br>22,5 x 45 |
|----|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10 | 774 01 | 2 K + 3                                                | 2                           |
| 10 | 774 21 | Со шторками<br>С механич. блокировкой                  | 2                           |
| 10 | 774 02 | 2 x 2 K + 3                                            | 4                           |
| 10 | 774 22 | Со шторками<br>С механич. блокировкой                  | 4                           |
| 10 | 774 03 | 3 x 2 K + 3                                            | 6                           |
| 10 | 774 23 | Со шторками<br>С механич. блокировкой                  | 6                           |
| 5  | 774 04 | 4 x 2 K + 3                                            | 8                           |
| 5  | 774 24 | Со шторками.<br>С механической блокировкой             | 8                           |
| 10 | 898 07 | Заглушка соединительная                                |                             |

## кабель-канал DLP 50 x 80

### Преимущества сечения 50 x 80 мм

Заказываются под одним Кат. №



### Оптимальное сочетание с серией Mosaic



Монтаж розеток Mosaic в кабель-каналы DLP

### 3 Большая полезная емкость



### Кабельные каналы DLP: применение

#### 1 Удовлетворяют требованиям большинства электроустановок

Кабельные каналы DLP выпускаются в версиях с 1, 2 и 3-мя перегородками

| Кабель-канал DLP | Сечение             | Кат. №           |
|------------------|---------------------|------------------|
| 1 секция         | 50 x 80<br>50 x 105 | 104 19<br>104 29 |
| 2 секции         | 50 x 150            | 104 27           |
| 3 секции         | 65 x 220            | 104 59           |

#### 2 Пример применения

Идеальное решение для офисного здания



# кабель-канал DLP 50x105

комплект «профиль + крышка»





Таблица выбора емкости (стр. 667)  
Таблица выбора (стр. 668-669)

| Упак.             | Кат. № | Кабель-каналы                                                                                                                       |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 <sup>(1)</sup> | 104 29 | <b>Кабель-канал</b><br>Поставляется с гибкой крышкой шириной 65 мм<br>Длина 2 м                                                     |
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 82 | <b>Перегородка</b><br>Разделительная<br>Длина 2 м                                                                                   |
| 20                | 106 96 | <b>Накладки на стык</b><br>Накладка на стык профиля<br>Монтаж на защелках<br>Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа |
| 10                | 108 01 | Накладка на стык крышек                                                                                                             |



| Упак. | Кат. № | Углы и заглушки                                                                                                                                   |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 106 05 | <b>Углы внешние и внутренние</b><br>Комплект из 2 деталей<br>Гибкая крышка монтируется поверх углов<br>Угол внутренний, переменный от 80° до 100° |
| 10    | 106 19 | Угол внешний, переменный от 60° до 120°                                                                                                           |
| 10    | 107 86 | <b>Угол плоский</b><br>Угол плоский 90°                                                                                                           |
| 20    | 107 00 | <b>Заглушка</b><br>Заглушка торцевая                                                                                                              |

| Упак. | Кат. № | Отводы                                                                                                                              |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | 107 39 | <b>Плоские отводы</b><br>Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм                                                            |
| 5     | 107 40 | Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм                                                                                    |
| 5     | 107 65 | <b>Отвод угловой</b><br>Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105<br>Применяется с внутренним углом Кат. № 106 02 |

| Упак.             | Кат. № | Аксессуары                                                                                                      |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 80 | <b>Накладка плинтусная</b><br>Длина 2 м, цвет угольно-серый<br>Для применения кабель-канала в качестве плинтуса |
| 50                | 106 81 | <b>Держатели кабелей</b><br>Скоба                                                                               |
| 100               | 308 81 | Основание для хомута                                                                                            |

**Аксессуары для монтажа** (стр. 677)



**Дополнительные аксессуары**

[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

(1) Метров в упаковке

## кабель-каналы DLP 50 x 105

монтаж оборудования

2 суппорта Программы Mosaic  
4 модуля  
Кат. № 109 54  
для крышки 65 мм



### Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

| Упак. | Кат. № | Суппорты Mosaic                                                                                                                 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Монтаж на защелках<br>Поставляются с декоративными рамками<br>Для монтажа изделий Программы Mosaic<br>в кабель-каналы и колонны |
| 20    | 109 52 | 2 модуля                                                                                                                        |
| 20    | 109 54 | 4 модуля                                                                                                                        |
| 10    | 109 56 | 6 модулей                                                                                                                       |
| 10    | 109 58 | 8 модулей                                                                                                                       |
| 10    | 109 27 | Изолирующая коробка - 2 модуля,<br>Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить<br>соответствующее количество коробок                 |
| 5     | 109 25 | Суппорт для модульного оборудования<br>Для 2 модулей по 17,5 мм                                                                 |


### Розетки Mosaic специальные для DLP

|    |        | Проходные, немецкий стандарт<br>Безвинтовое соединение | Кол-во<br>модулей<br>22,5 x 45 |
|----|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10 | 774 01 | 2 K + 3                                                | 2                              |
| 10 | 774 21 | Со шторками<br>С механич. блокировкой                  | 2                              |
| 10 | 774 02 | 2 x 2 K + 3                                            | 4                              |
| 10 | 774 22 | Со шторками<br>С механич. блокировкой                  | 4                              |
| 10 | 774 03 | 3 x 2 K + 3                                            | 6                              |
| 10 | 774 23 | Со шторками<br>С механич. блокировкой                  | 6                              |
| 5  | 774 04 | 4 x 2 K + 3                                            | 8                              |
| 5  | 774 24 | Со шторками.<br>С механической<br>блокировкой          | 8                              |
| 10 | 898 07 | Заглушка соединительная                                |                                |

## кабель-каналы DLP 50 x 105


### Заказ кабель-каналов DLP 50 x 105

Заказываются под одним Кат. № :




### Все кабель-каналы DLP оптимально сочетаются с серией Mosaic

#### 1 Заказываются только розетки и суппорты



Для монтажа розеток нужен только суппорт (рамка поставляется в комплекте с суппортом)

#### 2 Подключение розеток



Розетки подключаются традиционным методом

#### 3 Монтаж в кабель-каналы DLP



Удобный и быстрый монтаж благодаря 4 защелкам

#### 4 Монтаж гибких крышек и декоративных рамок



Декоративные рамки закрывают стыки между суппортом и крышкой




# кабель-каналы DLP 50x150

комплект «профиль + крышка + несущая перегородка»



Таблица выбора емкости (стр. 667)  
Таблица выбора (стр. 668-669)

| Упак.             | Кат. № | Кабельные каналы                                                                                                                    |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                | 104 27 | <b>Кабель-каналы</b><br>50 x 150 мм<br>Поставляются с 2 гибкими крышками шириной по 65 мм и одной несущей перегородкой<br>Длина 2 м |
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 82 | Перегородка разделительная<br>Длина 2 м                                                                                             |
| 20                | 106 91 | <b>Накладки на стык</b><br>Накладка на стык профиля<br>Монтаж на защелках<br>Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа |
| 20                | 106 92 | Накладка на стык самоклеющаяся                                                                                                      |
| 10                | 108 01 | Накладка на стык крышек<br>(устанавливается по окончании монтажа)                                                                   |



| Упак. | Кат. № | Углы и заглушки                                                                                                                                                |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | 106 06 | <b>Углы внутренние и внешние</b><br>Комплект из 2 деталей<br>+ 1 соединительный элемент для стыковки перегородок<br>Угол внутренний, переменный от 80° до 100° |
| 5     | 106 35 | Угол внешний, переменный от 60° до 120°                                                                                                                        |

| Упак. | Кат. № | Углы и заглушки (продолжение)              |
|-------|--------|--------------------------------------------|
| 5     | 107 89 | Угол плоский 90°<br>Заменяет Кат. № 106 55 |
| 10    | 107 03 | Заглушка торцевая                          |

| Упак. | Кат. № | Отводы                                                                                                                                            |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | 107 35 | <b>Отводы плоские</b><br>Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм                                                                          |
| 5     | 107 37 | Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, оснащенный крышкой                                                                              |
| 5     | 107 36 | Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, оснащенный крышкой шириной 85 мм                                                                |
| 5     | 107 63 | <b>Отвод угловой</b><br>Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм<br>Применяется совместно с внутренним углом Кат. № 106 06 |

| Упак.             | Кат. № | Аксессуары                                                                                                      |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 80 | <b>Накладка плинтусная</b><br>Длина 2 м, цвет угольно-серый<br>Для применения кабель-канала в качестве плинтуса |
| 50                | 106 81 | <b>Держатели кабелей</b><br>Скоба                                                                               |
| 100               | 308 81 | Основание для хомута                                                                                            |

Монтажные аксессуары (стр. 679)

(1) Метров в упаковке

## кабель-каналы DLP 50x150

монтаж оборудования

2 суппорта Программы Mosaic  
4 модуля  
Кат. № 109 54  
для крышки 65 мм



### Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

| Упак. | Кат. № | Суппорты Mosaic                                                                                                               |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Монтаж на защелках<br>Поставляются с декоративной рамкой<br>Для монтажа изделий Программы Mosaic<br>в кабель-каналы и колонны |
| 20    | 109 52 | Крыш. 65 мм<br>2 модуля                                                                                                       |
| 20    | 109 54 | 4 модуля                                                                                                                      |
| 10    | 109 56 | 6 модулей                                                                                                                     |
| 10    | 109 58 | 8 модулей                                                                                                                     |
| 10    | 109 27 | Изолирующая коробка - 2 модуля,<br>Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить<br>соответствующее<br>количество коробок            |

### Розетки Mosaic специальные для DLP

|    |        | Проходные, немецкий стандарт<br>Безвинтовое соединение | Кол-во<br>модулей<br>22,5 x 45 |
|----|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10 | 774 01 | 2 К + 3                                                | 2                              |
| 10 | 774 21 | Со шторками<br>С механ. блокировкой                    | 2                              |
| 10 | 774 02 | 2 x 2 К + 3                                            | 4                              |
| 10 | 774 22 | Со шторками<br>С механ. блокировкой                    | 4                              |
| 10 | 774 03 | 3 x 2 К + 3                                            | 6                              |
| 10 | 774 23 | Со шторками<br>С механ. блокировкой                    | 6                              |
| 5  | 774 04 | 4 x 2 К + 3                                            | 8                              |
| 5  | 774 24 | Со шторками.<br>С механической<br>блокировкой          | 8                              |
| 10 | 898 07 | Заглушка соединительная                                |                                |



Новые розетки  
Mosaic™ 45°

стр. 687

## КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКОЙ КРЫШКОЙ

## Один Кат. № для заказа самых популярных кабель-каналов



- > Двухсекционный кабель-канал 50 x 150 – один Кат. № для заказа
- > Быстрый и удобный монтаж, идеальное сочетание с Mosaic

- >>> Таблица выбора кабель-каналов DLP – стр. 668-669
- >>> По любым вопросам о продукции Legrand тел. (495) 660-75-50/60

# кабель-каналы DLP 65x150

и аксессуары



Таблица выбора емкости (стр. 667)  
Таблица выбора (стр. 668-669)

| Упак.                                 | Кат. №                           |                                 | Кабельные каналы                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 1 секц.<br>Крыш. 130<br><b>A</b> | 2 секц.<br>Крыш. 65<br><b>B</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 <sup>(1)</sup>                      | 104 33                           |                                 | <b>Профиль</b><br>65 x 150 мм<br>Поставляется без крышек<br>Длина 2 м<br><b>Гибкие крышки</b><br>Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы<br>Длина 2 м<br>Гибкая крышка шириной 65 мм<br>Гибкая крышка шириной 130 мм                   |
| 20 <sup>(1)</sup><br>8 <sup>(1)</sup> | 105 24                           | 105 21                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48 <sup>(1)</sup>                     |                                  | 104 73                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48 <sup>(1)</sup>                     | 105 83                           |                                 | <b>Перегородки</b><br>Длина 2 м<br>Несущая перегородка для монтажа крышек по 65 мм<br>Разделительная перегородка                                                                                                                                 |
| 20                                    | 106 91                           |                                 | <b>Накладки на стык</b><br>Накладка на стыки профиля. Монтаж на защелках (Позволяет выравнивать кабельные каналы в процессе монтажа)<br>Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)<br>Накладка на стык крышек |
| 20                                    | 106 92                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                                    | 108 04                           | 108 01                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Углы и заглушки |                                  |                                 |                                            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | 1 секц.<br>Крыш. 130<br><b>A</b> | 2 секц.<br>Крыш. 65<br><b>B</b> | Углы внутренние и внешние                  |
| 10   5          | 106 03                           | 106 07                          | Угол внутренний, переменный от 80° до 100° |
| 10   5          | 106 23                           | 106 36                          | Угол внешний, переменный от 60° до 120°    |

| Упак. | Кат. № | Углы и заглушки (продолжение)                                                                                                                                |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 107 90 | Угол плоский 90°<br>Заменяет Кат. № 106 55                                                                                                                   |
| 10    | 107 06 | Заглушка торцевая                                                                                                                                            |
| 5     | 107 33 | <b>Отводы</b><br><b>Отводы плоские</b><br>Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм<br>Отвод с переходом на кабель-канал 50x105 мм                     |
| 5     | 107 38 |                                                                                                                                                              |
| 5     | 107 64 | <b>Отвод угловой</b><br>Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм<br>Применяется совместно с внутренним углом Кат. № 106 02 или 106 06 |

| Аксессуары        |        |                                                                                                                 |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 80 | <b>Накладка плинтусная</b><br>Длина 2 м, цвет угольно-серый<br>Для применения кабель-канала в качестве плинтуса |
| 50                | 106 81 | <b>Держатели кабелей</b><br>Скоба                                                                               |
| 100               | 308 81 | Основание для хомута                                                                                            |

Монтажные аксессуары (стр. 681)

(1) Метров в упаковке

# кабель-каналы DLP 65x150

монтаж оборудования

Суппорт P17 Кат. № 109 00  
для крышки 130 мм



Суппорт  
6 модулей - Кат. № 109 65  
Для крышки 130 мм



2 суппорта Программы Mosaic  
4 модуля  
Кат. № 109 54  
для крышки 65 мм



| Упак. | Кат. №              | Суппорты для монтажа оборудования <b>A</b>                                                 |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                     | <b>Суппорты универсальные</b><br>Для электрооборудования<br>с межосевым расстоянием 60 мм  |
| 5     | Крыш. 130<br>109 14 | 1 пост                                                                                     |
| 5     | 109 24              | 2 поста                                                                                    |
| 5     | 109 34              | 3 поста                                                                                    |
| 10    | 109 17              | Изолирующая коробка для 1 поста<br>Для 2 и 3 постов соединить нужное<br>количество коробок |
|       |                     | <b>Суппорты для модульного оборудования</b>                                                |
| 5     | 109 65              | Для 6 модулей по 17,5 мм                                                                   |
|       |                     | <b>Суппорты для P17</b>                                                                    |
| 5     | 109 00              | Для крышки 130 мм                                                                          |

**Модульное электрооборудование**  
(стр. 158)

| Упак. | Кат. №             | Суппорты для монтажа оборудования <b>B</b>                                                                                                                |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    | <b>Суппорты Mosaic</b><br>Монтаж на защелках<br>Поставляются с декоративными рамками<br>Для монтажа изделий Программы Mosaic<br>в кабель-каналы и колонны |
| 20    | Крыш. 65<br>109 52 | 2 модуля                                                                                                                                                  |
| 20    | 109 54             | 4 модуля                                                                                                                                                  |
| 10    | 109 56             | 6 модулей                                                                                                                                                 |
| 10    | 109 58             | 8 модулей                                                                                                                                                 |
| 10    | 109 27             | Изолирующая коробка - 2 модуля,<br>Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить<br>соответствующее количество коробок                                           |
| 5     | 109 25             | <b>Суппорт для модульного оборудования</b><br>Для 2 модулей по 17,5 мм                                                                                    |

# кабель-каналы DLP 65x195

и аксессуары



Таблица выбора емкости (стр. 667)  
Таблица выбора (стр. 668-669)

| Упак.                                                                                                             | Кат. № | Кабель-каналы односекционные                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 <sup>(1)</sup>                                                                                                  | 104 53 | <b>Кабель-канал</b><br>65 x 195 мм<br>Поставляется без крышки<br>Длина 2 м<br>                               |
| 8 <sup>(1)</sup>                                                                                                  | 105 26 | <b>Гибкая крышка</b><br>Монтируется на профиль, внутр. и внеш. углы<br>Длина 2 м<br>                         |
| 48 <sup>(1)</sup>                                                                                                 | 105 83 | <b>Полная крышка шириной 180 мм</b><br>Перегородка разделительная<br>Длина 2 м<br>                           |
| 20                                                                                                                | 106 92 | <b>Накладки на стык</b><br>Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)<br> |
| 20                                                                                                                | 106 91 | Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)<br>           |
| 10                                                                                                                | 108 06 | Накладка на стык крышек<br>                                                                                  |
| <b>Углы и заглушки</b>                                                                                            |        |                                                                                                              |
| <b>Углы внешние и внутренние</b>                                                                                  |        |                                                                                                              |
| Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала. Гибкая крышка монтируется поверх углов |        |                                                                                                              |
| 10                                                                                                                | 106 03 | Угол внутренний переменный от 80° до 100°                                                                    |
| 10                                                                                                                | 106 23 | Угол внешний переменный от 60° до 120°                                                                       |
| 2                                                                                                                 | 107 93 | <b>Угол плоский</b><br>Угол плоский 90°<br>                                                                  |
| <b>Заглушка</b>                                                                                                   |        |                                                                                                              |
| 5                                                                                                                 | 107 07 | Заглушка торцевая<br>                                                                                        |

| Упак.                                                                    | Кат. № | Кабель-каналы секционируемые                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 <sup>(1)</sup>                                                         | 104 53 | <b>Кабель-канал</b><br>65 x 195 мм<br>Поставляется без крышек<br>Длина 2 м<br>                       |
| 20 <sup>(1)</sup>                                                        | 105 20 | <b>Гибкие крышки</b><br>Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы<br>Длина 2 м<br>           |
| 20 <sup>(1)</sup>                                                        | 105 21 | Частичная крышка шириной 40 мм<br>Частичная крышка шириной 65 мм<br>Частичная крышка шириной 85 мм   |
| 36 <sup>(1)</sup>                                                        | 105 22 | <b>Перегородки</b><br>Длина 2 м<br>                                                                  |
| 48 <sup>(1)</sup>                                                        | 104 73 | Несущая перегородка для монтажа частичных крышек<br>                                                 |
| 20                                                                       | 105 83 | Разделительная перегородка<br>                                                                       |
| 20                                                                       | 106 92 | <b>Накладки на стык</b><br>Накладка на стык самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)<br> |
| 20                                                                       | 106 91 | Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)<br>   |
| 10                                                                       | 108 00 | Накладка на стык для крышек 40 мм<br>                                                                |
| 10                                                                       | 108 01 | Накладка на стык для крышек 65 мм<br>                                                                |
| 10                                                                       | 108 02 | Накладка на стык для крышек 85 мм<br>                                                                |
| <b>Углы и заглушки</b>                                                   |        |                                                                                                      |
| <b>Углы внешние и внутренние</b>                                         |        |                                                                                                      |
| Состоят из 2 деталей +2 соединительных элемента для стыковки перегородок |        |                                                                                                      |
| 5                                                                        | 106 07 | Угол внутренний переменный от 80 до 100°                                                             |

(1) Метров в упаковке



## кабель-каналы DLP 65x195

монтаж оборудования



Отвод угловой  
Кат. № 107 64



2 суппорта Mosaic  
по 4 модуля  
Кат. № 109 54



суппорт Mosaic  
на 8 модулей  
Кат. № 109 58

### Углы и заглушки (продолжение)

| Упак. | Кат. №              |                             |
|-------|---------------------|-----------------------------|
|       | 2 секц.<br>Крыш. 85 | 3 секц.<br>Крыш. 40<br>и 65 |
| 5     | 106 36              | 106 39                      |
| 2     | 107 93              |                             |
| 5     | 107 07              |                             |



Угол внешний переменный  
от 60° до 120°



Угол плоский 90°



Заглушка торцевая

### Отводы

#### Отводы плоские

Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм

Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, глубиной 50 мм

#### Отвод угловой

Отвод на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм  
Применяются совместно с внутренними углами Кат. № 106 03 / 07 / 58



#### Накладка плинтусная

Длина 2 м, цвет угольно-серый  
Для применения кабель-канала в качестве плинтуса

#### Держатели кабелей



Скоба

Основание для хомута

**Розетки программы Mosaic**  
(стр. 620-621)

### Суппорты для монтажа электрооборудования

#### Суппорты Mosaic

Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны

2 модуля для крышек шириной 65 мм

2 модуля для крышек шириной 85 мм

4 модуля для крышек шириной 65 мм

4 модуля для крышек шириной 85 мм

6 модулей для крышек шириной 65 мм

6 модулей для крышек шириной 85 мм

8 модулей для крышек шириной 65 мм

8 модулей для крышек шириной 85 мм

Коробка изолирующая - 2 модуля, для монтажа на суппорты 4, 6 и 8 модулей

соединить соответствующее количество коробок

Суппорты универсальные для крышек шириной 85 мм

Для оборудования с межосевым расстоянием 60 мм

1 пост

2 поста

3 поста

Изолирующая коробка для 1 поста для 2, 3 и 4 постов

соединить соответствующее количество коробок

Суппорты модульные

2 модуля, для крышек шириной 65 мм

3 модуля, для крышек шириной 85 мм

10 109 13

5 109 23

5 109 33

10 109 17

5 109 35

5 109 25

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

10 109 27

20 109 52

20 109 92

10 109 54

20 109 94

5 109 56

10 109 96

5 109 58

10 109 98

# кабель-каналы DLP 65x220

и аксессуары



Таблица выбора емкости (стр. 667)  
Таблица выбора (стр. 668-669)

## Упак. Кат. № Кабель-каналы

| Упак.                                 | Кат. №                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
|                                       | 2 секц. Крыш. 65<br>Крыш. 130 |
|                                       | 3 секц. Крыш. 65              |
| 8 <sup>(1)</sup>                      | 104 59                        |
| 20 <sup>(1)</sup><br>8 <sup>(1)</sup> | 105 21<br>105 24              |
| 36 <sup>(1)</sup>                     | 104 73                        |
| 48 <sup>(1)</sup>                     | 105 83                        |
| 20                                    | 106 92                        |
| 20                                    | 106 91                        |
| 10                                    | 108 01                        |
| 10                                    | 108 04                        |

**Профиль**  
65 x 220 мм  
Поставляется без крышек  
Длина 2 м

**Гибкие крышки**  
Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы  
Длина 2 м

**Частичная крышка шириной 65 мм**  
**Частичная крышка шириной 130 мм**

**Перегородки**  
Длина 2 м

**Перегородка несущая**  
Для монтажа частичных крышек

**Разделительная перегородка**


**Накладки на стык**

**Накладка на стык профиля самоклеящаяся (устанавливается по окончании монтажа)**

**Накладка на стык профиля на защелках**  
Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа

**Накладка на стык для крышек шириной 65**

**Накладка на стык для крышек шириной 130**



## Упак. Кат. № Углы и заглушки (продолжение)

|   |        |
|---|--------|
| 2 | 107 96 |
| 5 | 107 08 |
| 5 | 107 33 |
| 5 | 107 38 |
| 5 | 107 64 |

**Углы и заглушки** (продолжение)

**Угол плоский 90°**

**Заглушка торцевая**

**Отводы**

**Отводы плоские**  
Отводы от кабель-канала

**Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм**

**Отвод с переходом на кабель-канал 50x105**

**Отвод угловой**  
Отвод с переходом на кабель – каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм  
Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 106 07/58

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 24 <sup>(1)</sup> | 105 80 |
| 50                | 106 81 |
| 50                | 106 86 |
| 100               | 308 81 |

**Аксессуары**

**Накладка плинтусная**  
Длина 2 м, цвет угольно-серый  
Для применения кабель-канала в качестве плинтуса

**Держатели кабеля**

**Скоба для крышек шириной 65 мм**  
**Скоба для крышек шириной 130 мм**

**Держатель для хомута**


## Упак. Кат. № Углы и заглушки

|   |                               |                  |
|---|-------------------------------|------------------|
|   | 2 секц. Крыш. 65<br>Крыш. 130 | 3 секц. Крыш. 65 |
|   | А                             | В                |
| 5 | 106 07                        | 106 58           |
| 5 | 106 36                        | 106 39           |

**Углы внутренние и внешние**  
Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала  
Гибкая крышка монтируется поверх углов

**Угол внутренний переменный от 80° до 100°**

**Угол внешний переменный от 60° до 120°**



**Аксессуары для монтажа оборудования VDI**

[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

(1) Метров в упаковке  
(2) 2 детали угла поставляются вместе

## кабель-каналы DLP 65x220

монтаж оборудования

Суппорт для модульного оборудования 6 модулей Кат. № 109 65 для крышки 130 мм



Суппорт для модульного оборудования 6 модулей Кат. № 109 65 для крышки 130 мм



Суппорт Mosaic 2 модуля Кат. № 109 21 для крышки 65 мм

Суппорт Mosaic 2 модуля Кат. № 109 21 для крышки 65 мм



Суппорт P17 Кат. № 109 00 для крышки 130 мм



Суппорт для модульного оборудования 2 модуля Кат. № 109 25 для крышки 65 мм



| Упак. | Кат. №                     |
|-------|----------------------------|
|       | 2 секц. Крыш. 130 Крыш. 65 |
| 20    | 109 52                     |
| 20    | 109 54                     |
| 10    | 109 56                     |
| 5     | 109 58                     |
| 10    | 109 27                     |
| 5     | 109 14                     |
| 5     | 109 24                     |
| 5     | 109 34                     |
| 10    | 109 17                     |
| 5     | 109 25                     |
| 5     | 109 65                     |
| 5     | 109 00                     |

### Суппорты для монтажа электрооборудования

#### Суппорт Mosaic

Суппорты монтируются на защелках комплектуются декоративной рамкой для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны

Поставляются с декоративной рамкой Оснащаются Mosaic (стр. 687)

2 модуля

4 модуля

6 модулей

8 модулей

Изолирующая коробка - 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок

#### Суппорты универсальные

Для крышки шириной 130 мм Для оборудования с межосевым расстоянием 60 мм

1 пост

2 поста

3 поста

Изолирующая коробка - 1 пост, Для монтажа 2, 3 и 4 постов соединить соответствующее количество коробок

#### Суппорт для модульного оборудования

Для крышки шириной 65, 2 модуля

Для крышки шириной 130, 6 модулей

#### Суппорты для розеток P17

Для крышек шириной 130 мм


**Розетки новой программы Mosaic**

(стр. 620-621)

**Модульное оборудование** (стр. 158)

## КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

# Трехсекционный кабель-канал DLP



- > Кабель-канал для электроустановок любой сложности
- > Кабель-канал 65 x 220 оснащается 2 перегородками и тремя гибкими крышками
- > Экономия времени монтажа
- > Идеален в сочетании с оборудованием новой программы Mosaic

>>> Таблица выбора кабель-каналов DLP – стр. 668-669

## механизмы Mosaic™

розетки простые для всех видов суппортов и розетки международных стандартов



772 16



772 17



772 18



772 13



771 11



772 14



771 32

### Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. № | Розетки простые для всех типов суппортов                                                                                                                                                |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <b>Немецкий стандарт</b>                                                                                                                                                                |
|       |        | С защитными шторками<br>Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, настольные блоки<br>Подключение безвинтовыми зажимами (кроме исключений) |
| 10    | 772 10 | Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами<br>Без защитных шторок                                                                                                                                |
| 10    | 772 11 | Розетка 2K+3                                                                                                                                                                            |
| 10    | 772 13 | Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами для повторного подключения и сечением 4 мм <sup>2</sup>                                                                                               |
| 10    | 772 45 | Розетка 2K+3 под углом 45°                                                                                                                                                              |
| 10    | 792 13 | Розетка 2K+3 с лицевой панелью цвета алюминий с винтовыми зажимами                                                                                                                      |
| 10    | 772 14 | Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами, с механической блокировкой                                                                                                                           |
| 10    | 772 19 | Розетка 2K+3 с крышкой<br>Антибактериальная                                                                                                                                             |
| 10    | 772 12 | Розетка 2K+3 с индикатором <sup>(1)</sup>                                                                                                                                               |
| 10    | 772 16 | Розетка 2K+3 с зеленой лицевой панелью<br>Антибактериальная <sup>(2)</sup>                                                                                                              |
| 10    | 772 17 | Розетка 2K+3 с оранжевой лицевой панелью<br>Антибактериальная                                                                                                                           |
| 10    | 772 18 | Розетка 2K+3 с красной лицевой панелью                                                                                                                                                  |
|       |        | <b>Розетки стандартные, цвет красный.</b>                                                                                                                                               |
|       |        | <b>Прямое подключение без использования инструмента</b>                                                                                                                                 |
| 10    | 772 72 | Розетка 2 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (4 мод.)                                                                                                                                 |
| 10    | 772 73 | Розетка 3 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (6 мод.)                                                                                                                                 |
| 10    | 772 74 | Розетка 4 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (8 мод.)                                                                                                                                 |
| 10    | 772 31 | Специальная розетка для людей с ограниченными возможностями.<br>Антибактериальная<br>2K+3. Простое нажатие на рычаг позволяет легко вставлять и вытаскивать вилку из розетки            |

(1) Индикатор Кат. №. 676 64 (стр. 511) входит в комплект поставки

(2) Розетка может использоваться как энергоэффективная при подключении к таймеру Кат. № 047 61 или 037 55. Полный ассортимент таймеров и техн.информацию Вы найдете на стр. 189

| Упак. | Кат. № | Розетки международных стандартов                                                                                                                                                |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <b>Французский стандарт</b>                                                                                                                                                     |
|       |        | Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток и настольные блоки<br>Подключение безвинтовыми зажимами (кроме исключений) |
| 10    | 771 11 | Розетка 2K+3                                                                                                                                                                    |
| 10    | 771 13 | Розетка 2K+3 с винтовым зажимом для повторного подкл. сечением 4 мм <sup>2</sup>                                                                                                |
| 10    | 792 71 | Розетка 2K+3 с лицевой панелью цвета алюминий                                                                                                                                   |
| 10    | 771 14 | Розетка 2K+3, с винтовым зажимом, с механической блокировкой                                                                                                                    |
| 10    | 771 10 | Розетка 2K                                                                                                                                                                      |
|       |        | <b>Розетки антибактериальные</b>                                                                                                                                                |
|       |        | <b>Французский стандарт</b>                                                                                                                                                     |
|       |        | Розетка антибактериальная для установки в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.                                                                       |
| 10    | 771 32 | Розетка с расположенной заподлицо центральной частью лицевой панели и утапливаемой при подключении вилки. Для облегчения чистки и во избежание накопления грязи.                |
| 10    | 771 19 | Розетка 2K+3 с крышкой, антибактериальная                                                                                                                                       |
| 10    | 771 45 | Розетка 2K+3 под углом 45°<br>Антибактериальная                                                                                                                                 |
|       |        | <b>Блокиратор (ключ блокировки)</b>                                                                                                                                             |
| 10    | 502 99 | Блокиратор<br>Крепится непосредственно на вилке 2K+3 прибора, предназначенного для подключения к розетке с блокировкой.                                                         |



# механизмы Mosaic™

розетки всех типов для любых суппортов и розетки для кабель-каналов



772 52



792 83



772 54



772 52 вид сзади  
Безвинтовые зажимы проходные



774 03

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

| Упак. | Кат. №.                                | Блоки розеток для любых суппортов (немецкий стандарт)                                                                                        |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        | Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, настольные блоки<br>Подключение безвинтовыми зажимами |
| 10    | стандарт. 772 52 с мех.-блокир. 772 81 | <b>Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой</b><br>Розетка 2 x 2K+3 под углом 45°                                            |
| 10    | 772 53 772 82                          | Розетка 3 x 2K+3 под углом 45°                                                                                                               |
| 5     | 772 54 772 83                          | Розетка 4 x 2K+3 под углом 45°                                                                                                               |
| 10    | 792 82                                 | <b>Розетки стандартные, цвет алюминий</b><br>Розетка 2 x 2K+3 под углом 45°<br>С лицевой панелью цвета алюминий                              |
| 10    | 792 83                                 | Розетка 3 x 2K+3 под углом 45°<br>с лицевой панелью цвета алюминий                                                                           |

|    |        |                                                                                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 774 11 | <b>Розетки стандартные, цвет красный. Прямое подключение без использования инструмента.</b> |
| 10 | 774 12 | Розетка 2K+3, нем. стандарт (2 мод.)                                                        |
| 10 | 774 13 | Розетка 2 x 2K+3, нем. стандарт (4 мод.)                                                    |
| 5  | 774 14 | Розетка 3 x 2K+3, нем. стандарт (6 мод.)<br>Розетка 4 x 2K+3, нем. стандарт (8 мод.)        |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | <b>Розетки 10/16 A - 250 В~ для установки в каб. каналы DLP</b>                                                                                                                                              |
|    |                    | С защитными шторками<br>Безопасные для детей                                                                                                                                                                 |
|    |                    | С механической блокировкой<br>Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения непредусмотренных потребителей. Винтовые подключения. Ключ блокировки Кат. № 502 99 поставляется отдельно |
|    |                    | <b>Немецкий стандарт</b>                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Со шторками 776 01 | С мех. блокир. 776 21                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 776 02             | 776 22                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | 776 03             | 776 23                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 776 04             | 776 24                                                                                                                                                                                                       |
|    |                    | Розетка 2K+3                                                                                                                                                                                                 |
|    |                    | Розетка 2 x 2K+3                                                                                                                                                                                             |
|    |                    | Розетка 3 x 2K+3                                                                                                                                                                                             |
|    |                    | Розетка 4 x 2K+3                                                                                                                                                                                             |


| Упак. | Кат. №. | Розетки 10/16 A - 250 В~ для установки в каб. каналы DLP (продолжение) |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|       |         | <b>Розетки стандартные, цвет красный</b>                               |
| 10    | 776 11  | Розетка 2K+3 нем. стандарт (2 мод.)                                    |
| 10    | 776 12  | Розетка 2 x 2K+3 нем. стандарт (4 мод.)                                |
| 10    | 776 13  | Розетка 3 x 2K+3 нем. стандарт (6 мод.)                                |
| 10    | 776 14  | Розетка 4 x 2K+3 нем. стандарт (8 мод.)                                |

|    |                                        |                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | <b>Для установки в кабель-каналы DLP с крышкой 65 мм</b>                                                                                                  |
|    |                                        | Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего соединения для монтажа в моноблочном кабель-канале DLP с крышкой 65 (стр. 668)                         |
|    |                                        | Имеют:<br>- розетку и суппорт<br>- лицевую панель<br>Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта |
|    |                                        | <b>Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой</b>                                                                                           |
| 10 | стандарт. 774 31 с мех. блокир. 774 51 | Розетка 2K+3                                                                                                                                              |
| 10 | 774 32 77 452                          | Розетка 2 x 2K+3                                                                                                                                          |
| 10 | 774 33 774 53                          | Розетка 3 x 2K+3                                                                                                                                          |
| 5  | 774 34 774 54                          | Розетка 4 x 2K+3                                                                                                                                          |

|    |                                        |                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | <b>Для установки в кабель-каналы</b>                                                                                                                   |
|    |                                        | Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего подключ. для монтажа в кабель-канале DLP с использ. суппортов и рамок для кабель-каналов (стр. 668) |
|    |                                        | Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта                                                   |
|    |                                        | <b>Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой</b>                                                                                        |
| 10 | стандарт. 774 01 с мех. блокир. 774 21 | Розетка 2K+3                                                                                                                                           |
| 10 | 774 02 774 22                          | Розетка 2 x 2K+3                                                                                                                                       |
| 10 | 774 03 774 23                          | Розетка 3 x 2K+3                                                                                                                                       |
| 5  | 774 04 774 24                          | Розетка 4 x 2K+3                                                                                                                                       |



## алюминиевые колонны и мини-колонны DLP



Оснащаются с 2 или 4 сторон  
Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение  
сильных и слабых токов  
Подключение колонн осуществляется как через подвесные  
потолки, так и через технические полы  
Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м  
Применение: офисы, магазины, лаборатории...

### Упак. Кат. № Колонны и мини - колонны

|   |        |                                                          |
|---|--------|----------------------------------------------------------|
|   |        | Колонны состоят из:                                      |
|   |        | • алюминиевого корпуса                                   |
|   |        | • телескопической штанги, регулируемой по высоте         |
|   |        | • двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками |
|   |        | • крышек PVC белого цвета Ral 9010                       |
|   |        | Предназначены для монтажа электроустановочных изделий    |
|   |        | <b>Колонны 4 секции</b>                                  |
| 1 | 307 03 | Длина 2,70 м                                             |
| 1 | 307 07 | Длина 3,90 м                                             |
|   |        | <b>Полуколонны 2 секции</b>                              |
| 1 | 307 35 | Длина 2,70 м                                             |
| 1 | 307 36 | Длина 3,90 м                                             |



### Мини-колонны

|   |        |                                      |
|---|--------|--------------------------------------|
|   |        | Состоят из:                          |
|   |        | • алюминиевого корпуса с 4 секциями  |
|   |        | • фиксатора с защитной накладкой     |
|   |        | • 4 крышки PVC белого цвета Ral 9010 |
|   |        | • заглушки                           |
| 1 | 307 42 | Высота 0,70 м                        |



### Упак. Кат. № Колонны мобильные

|   |        |                                                                                                                                                       |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 307 00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• колонна 2 м, 4 отсека</li> <li>• гибкий рукав Ø 60 мм, длина 2 м</li> <li>• нога, 12 кг, Ø 400 мм</li> </ul> |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Колонны и полуколонны

|   |        |                                               |
|---|--------|-----------------------------------------------|
|   |        | С алюминиевой крышкой:                        |
| 1 | 307 08 | Колонна, алюминий, 4 секции, длина 2,70 м     |
|   | 307 09 | Колонна, алюминий, 4 секции, длина 3,90 м     |
|   | 307 27 | Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 2,70 м |
|   | 307 28 | Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 3,90 м |
|   | 307 29 | Мини-колонна, алюминий, 4 секции, длина 68 см |

### Максимальная допустимая высота потолков

| Кат. №. | Макс. высота подвесн. потолка | Макс. высота перекрытий |
|---------|-------------------------------|-------------------------|
| 307 00  | 3 м                           | -                       |
| 307 03  | 2,70 м                        | 3,80 м                  |
| 307 35  |                               |                         |
| 307 07  | 3,90 м                        | 5,00 м                  |
| 307 36  |                               |                         |

## коробки сборные для колонн и мини-колонн DLP

## напольные кабель – каналы



310 65




650 300



650 349



650 390



650 350



328 00

Кат. № 106 98/99



### Упак. Кат. № Розеточный блок белый, неукomплектованный

|    |        |                                               |
|----|--------|-----------------------------------------------|
| 1  | 310 65 | Пустой розеточный блок емкостью до 4 модулей  |
| 10 | 310 66 | Пустой розеточный блок емкостью до 8 модулей  |
| 1  | 310 67 | Пустой розеточный блок емкостью до 12 модулей |
| 1  | 310 69 | Суппорт Lexis, белый                          |

### Розеточный блок серый, неукomплектованный

|    |        |                                               |
|----|--------|-----------------------------------------------|
| 1  | 307 78 | Пустой розеточный блок емкостью до 4 модулей  |
| 10 | 307 79 | Пустой розеточный блок емкостью до 8 модулей  |
| 1  | 307 80 | Пустой розеточный блок емкостью до 12 модулей |
| 1  | 307 87 | Суппорт Lexis, серый                          |

### Коробки сборные неукomплектованные

Для монтажа электроустановочного оборудования  
Поставляются с набором из 2 накладок на стык и аксессуарами для монтажа.

#### Корпус

 Для монтажа Mosaic и модульного оборудования  
Длина 2 м. (предусмотреть запас 40 мм для монтажа торцевых заглушек)  
Набор из 2 торцевых заглушек

#### Суппорт Lexis

 Суппорт на 3 модуля

#### Суппорт Mosaic

Суппорты монтируются защелкиванием, возможен монтаж рядом друг с другом  
Поставляются с рамкой

Крышка 85

|    |        |                          |
|----|--------|--------------------------|
| 20 | 109 92 | 2 модуля – длина 104 мм  |
| 20 | 109 94 | 4 модуля – длина 149 мм  |
| 10 | 109 96 | 6 модулей – длина 194 мм |
| 10 | 109 98 | 8 модулей – длина 239 мм |

### Накладка на стык со стеной

 Применяется при сквозной проводке через стены (перегородки)  
Для кабель-каналов DLP шир. от: 80 до 150 мм  
Для кабель-каналов DLP шир. от: 195 до 220 мм

### Упак. Кат. № Напольные кабель-каналы

Для защиты телефонных или других кабелей  
Также используются для подвода питания к колоннам или мини-колоннам  
Поставляются с крышками

|                   |        |                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 <sup>(1)</sup> | 300 92 |  Размеры сечения: 50 x 12 мм<br>Цвет серый RAL 7032                |
| 20 <sup>(1)</sup> | 328 00 |  4 секции, цвет серый<br>Размеры 92 x 20 мм<br>Цвет серый RAL 7016 |
| 36                | 300 93 |  Размер сечения 75 x 18 мм.<br>Цвет серый RAL 7016                |

### Аксессуары

#### для напольного канала 92 x 20 мм

|    |        |                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 328 07 |  Заглушка                                                                                                          |
| 10 | 328 03 |  Накладка на стык                                                                                                  |
| 5  | 328 02 |  Угол плоский                                                                                                      |
| 1  | 328 05 |  Адаптер для кабель-канала 60 x 16 или 75 x 20                                                                     |
| 1  | 328 06 |  Адаптер для плинтуса сечением до 120 x 20                                                                         |
| 1  | 328 10 |  Адаптер для плинтуса сечением 140 x 35                                                                            |
| 5  | 328 01 |  Распаячная коробка. Подключение с 4 направлений. Разделительные перегородки                                       |
| 1  | 328 04 |  Переходник. Применяется для соединения напольного канала 92 x 20 с кабель-каналами DLP. Размеры 90 x 160 x 65 мм. |

### Переходник

|   |        |                                                                                                                                                                    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 106 98 |  Применяется для соединения напольного канала 92 x 20 мм с кабель-каналами DLP |
| 5 | 106 99 |  размером до 160 x 65 мм                                                       |

### Выдвижные розеточные блоки неукomплектованные IP44

#### Розеточные блоки для механизмов программы Mosaic

|   |         |                       |
|---|---------|-----------------------|
| 1 | 650 300 | 3 модуля – алюминий   |
| 1 | 650 350 | 3 модуля – латунь     |
| 1 | 650 349 | 2x3 модуля – алюминий |

#### Монтажные коробки

|    |         |                                                                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 10 | 650 390 | 3 модуля – пластик                                                   |
| 10 | 650 331 | 2x3 модуля – пластик                                                 |
| 1  | 650 332 | Для блока Кат. № 650 349<br>3 модуля (для заливки в бетон)<br>Металл |

(1) Количество метров в упаковке



## Идеальная посадка

Напольные коробки с изделиями программы Mosaic предназначены для установки в технические полы и бетонные плиты. Напольные коробки хорошо вписываются в интерьер, они эргономичны и полностью отвечают требованиям потребителя.








> 2 линейки: коробки с регулируемой глубиной (75-105 мм) и коробки уменьшенной глубины (65 мм) для технических полов небольшой глубины.

> На двустороннюю крышку можно уложить ковровое покрытие, винил или паркет. Крышка легко снимается (без использования инструментов).


> В продаже имеются коробки всех необходимых размеров, подходящие для каждого конкретного случая.

## напольные и монтажные коробки

| НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ<br>С РЕГУЛИРУЕМОЙ<br>ГЛУБИНОЙ<br>75 - 105 мм                                 | Серые                                        |                                          | Бежевые                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                | Крышка из стали с антикоррозионным покрытием | Крышка для коврового/паркетного покрытия | Крышка для коврового/паркетного покрытия |
| НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ                                                                             |                                              |                                          |                                          |
| 12 модулей  | 896 05                                       | 896 06                                   | 896 07                                   |
| 18 модулей  | 896 10                                       | 896 11                                   | 896 12                                   |
| 24 модуля   | 896 15                                       | 896 16                                   | 896 17                                   |

| НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ<br>С РЕГУЛИРУЕМОЙ<br>ГЛУБИНОЙ 65 мм                                            | Серые                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                  | Крышка из стали с антикоррозионным покрытием | Крышка для коврового/паркетного покрытия |
| НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ                                                                               |                                              |                                          |
| 10 модулей  | 896 20                                       | 896 21                                   |
| 16 модулей  | 896 25                                       | 896 26                                   |

## МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

|                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ                                                                                                                    |        |
| Для встраивания напольных коробок на 12 модулей или напольной коробки уменьшенной глубины на 10 модулей                               | 896 30 |
| Для встраивания напольных коробок на 18 модулей  | 896 31 |
| Для встраивания напольных коробок на 24 модуля или напольной коробки уменьшенной глубины на 16 модулей                                | 896 32 |

# напольные коробки с регулируемой глубиной 75-105 мм для технических или бетонных полов

**НОВИНКА**



896 07



896 17



896 15 Напольная коробка серая с крышкой с антикоррозионным покрытием



896 16 Напольная коробка серая с крышкой под ковровое покрытие



896 17 Напольная коробка бежевая с крышкой под ковровое покрытие

Соответствуют NF EN 60 670-1

Предназначены для прокладки электрических кабелей в технических или бетонных полах (с использованием монтажной коробки пластиковой, см. стр. 692 или металлической, см. стр. 693).

Поставляются с двусторонней крышкой с антикоррозионным покрытием или крышкой под покрытие (ковровое или паркетное).



Под техническое отверстие  $\geq 75$  мм

Суппорты для оборудования (для горизонтального размещения оборудования):


- регулируются по глубине 75-105 мм
- обеспечивают отличное разделение токов
- позволяют подвести 2 гофрированные трубы  $\varnothing 20$  мм
- смещены относительно друг друга для оптимального подсоединения вилок ко всем розеткам
- могут маркироваться с помощью этикеток

Коробки легко открываются при помощи специального кольца и удерживаются открытыми на время подключения проводов.

| Упак. | Кат. № | Неукомплектованные коробки                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Напольные коробки с суппортами для оснащения розетками Mosaic (стр. 686) |
|       |        | <b>12 модулей</b>                                                        |
| 1     | 896 05 | С крышкой из стали с антикоррозийным покрытием Серого цвета RAL 7031     |
| 1     | 896 06 | С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) Серого цвета RAL 7031       |
| 1     | 896 07 | С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) бежевого цвета RAL 1019     |
|       |        | <b>18 модулей</b>                                                        |
| 1     | 896 10 | С крышкой из стали с антикоррозийным покрытием Серого цвета RAL 7031     |
| 1     | 896 11 | С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) Серого цвета RAL 7031       |
| 1     | 896 12 | С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) Бежевого цвета RAL 1019     |




| Упак. | Кат. № | Неукомплектованные коробки                                           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|       |        | <b>24 модуля</b>                                                     |
| 1     | 896 15 | С крышкой из стали с антикоррозийным покрытием Серого цвета RAL 7031 |
| 1     | 896 16 | С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) Серого цвета RAL 7031   |
| 1     | 896 17 | С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) Бежевого цвета RAL 1019 |






**Монтажные коробки для монтажа напольных коробок в бетон**  
(стр. 692)

## напольные коробки уменьшенной глубины 65 мм и пластиковые монтажные коробки



| Упак. | Кат. № | Напольные коробки уменьшенной глубины 65 мм для использования в технических и бетонных полах                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Соответствуют стандарту NF EN 60 670-1<br>Под техническое отверстие $\geq 65$ мм<br>Для использования при проведении ремонтных работ в помещениях с техническим полом небольшой глубины или бетонным полом. Пост. с двусторонней крышкой из стали с антикорроз. покрытием или крышкой под покрытие (ковровое или паркетное).<br>Суппорты для оборуд. (для вертик. размещ. оборуд.): |
|       |        | - поставляются с заглушками, обеспечивающими достаточное пространство между гнездами для подсоединения угловых вилок                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | - для оснащения 2-х модульными розетками серии Mosaic (см. стр. 686)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | - могут маркироваться этикетками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        | - обеспечивают отличное разделение сильных и слабых токов. Коробки легко открываются при помощи специального кольца и удерживаются открытыми на время подключения проводов. Цвет серый RAL 7031                                                                                                                                                                                     |
|       |        | <b>10 модулей неукмпл.</b><br>Позволяют установку модулей Mosaic 4 x 2 и модуля Mosaic 2 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 896 20 | С крышкой из стали с антикоррозийным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 896 21 | С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | <b>16 модулей неукмплектующие</b><br>Позволяют установку модулей Mosaic 8 x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 896 25 | С крышкой из стали с антикоррозийным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 896 26 | С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Монтажные коробки пластиковые


Для встраивания напольных коробок при установке их в заливных бетонных полах. Питание подводится через гофрированные трубы  $\varnothing 16$ , 20 и 25 мм  
Поставляются с полистироном для удобства установки (см. напротив)

|   |        |                                                                                                           |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 896 30 | Для встраивания напольных коробок на 12 модулей или напольных коробок умен. глуб. 10 модулей              |
| 1 | 896 31 | Для встраивания наполь. коробок на 18 модулей                                                             |
| 1 | 896 32 | Для встраивания напольных коробок на 24 модуля или напольных коробок с уменьшенной глубиной на 16 модулей |

## напольные коробки уменьшенной глубины 65 мм и пластиковые монтажные коробки

### ■ Принципы установки


#### Монтаж




### ■ Размещение оборудования

В напольных коробках глубиной 75-105 мм

В напольных коробках уменьшенной глубины 65 мм



### ■ Выбор пластиковой монтажной коробки в зависимости от устанавливаемой напольной коробки и габаритные размеры



| Размеры |     |                  | Монтажные пластиковые коробки | Напольные коробки с регулируемой глубиной 75-105 мм | Напольные коробки уменьшенной глубины 65 мм |
|---------|-----|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A       | B   | H (мин.) (макс.) |                               |                                                     |                                             |
| 215     | 255 | 65 120           | 896 30                        | 12 модулей<br>896 05/06/07/40/41                    | 10 модулей<br>896 20/21                     |
| 255     | 255 | 65 120           | 896 31                        | 18 модулей<br>896 10/11/12/45/46                    | -                                           |
| 310     | 255 | 65 120           | 896 32                        | 24 модуля<br>896 15/16/17                           | 16 модулей<br>896 25/26                     |



## напольные коробки

для использования в бетонных полах (продолжение)



896 34



896 44



896 49

| Упак. | Кат. № | Монтажная коробка металлическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 896 34 | Предназначена для разделения сильных и слабых токов и/или установки напольных коробок (см. стр. 691). Глубина регулируется от 56 до 140 мм при помощи 4 шпилек, расположенных по углам коробки, и специального инструмента, который может использоваться как насадка для электрической дрели или отвёртки. Боковые стенки с разметкой под установку напольных кабель-каналов различных размеров. Поставляется с защитной крышкой, заменяемой сплошной металлической крышкой для напольной коробки. |
| 5     | 896 35 | <b>Коробка</b><br>Монтажная коробка металлическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5     | 896 36 | <b>Крышки</b><br>Толщина 3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5     | 896 37 | Сплошная крышка для простого отвода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5     | 896 38 | Крышка для встраивания напольных коробок на 12 модулей или напольных коробок уменьшенной глубины на 10 модулей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5     | 896 39 | Крышка для встраивания напольных коробок на 18 модулей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5     | 896 40 | Крышка для встраивания напольных коробок на 24 модулей или напольных коробок уменьшенной глубины на 16 модулей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**НОВИНКА**

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 896 44 | <b>Напольные коробки – 3 модуля</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 | 896 49 | Коробки для фальш-полов и бетонных полов (мин. высота 80 мм), IP20<br>Для оснащения, например, 1 розеткой Mosaic 2K+3 2 модуля и 1 розеткой Mosaic RJ 45 1 модуль<br>Цвет серый RAL 7031<br>Напольная коробка 3 модуля<br>Монтажная коробка для бетонных полов для Кат. № 896 44 |

**Напольные коробки** (стр. 690)

**Пластиковые монтажные коробки для использования с гофрированными трубами** (стр. 693)




Напольные коробки


стр. 689

## кабель-каналы напольные ПВХ и металлические монтажные коробки для использования в бетонных полах


### ■ Принцип установки




Крепление напольной коробки




Регулирование высоты




Заливка пола




Замена крышек



Установка напольной коробки



### ■ Габаритные размеры



### ■ Выбор крышек монтажной коробки

| крышка кат. № | Для напольных коробок С регулируемой глубиной 75-105 мм | Уменьшенной глубины 65 мм |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 896 36        | 12 модулей<br>896 05/06/07/40/41                        | 10 модулей<br>896 20/21   |
| 896 37        | 18 модулей<br>896 10/11/12/45/46                        |                           |
| 896 38        | 24 модулей<br>896 15/16/17                              | 16 модулей<br>896 25/26   |

## настольные розеточные блоки укомплектованные с соединительным шнуром




Алюминиевые блоки с кабельными органайзерами (реверсивными) для упорядочивания части шнуров подключённого оборудования. Розетки 2К+3 с отверстиями, расположенными под углом 45° для удобства подсоединения угловых вилок – 16 А – 250 В~, с защитными шторками  
Максимальная мощность 3 680 Вт при 230 В ~ на цепь  
Соединенные и со шнуром 3 м с вилкой 2К+3 (H05VVF, 3G 1,5 мм<sup>2</sup>)  
Соответствуют NF C 61-314


| Упак. | Кат. №  | С силовыми розетками                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 6535 25 | <b>С выключателями с подсветкой</b><br>Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 розетками 2К+3</li> <li>• 1 выключателем с подсветкой</li> </ul>                                                                                                       |
| 1     | 6535 26 | Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 розетками 2К+3</li> <li>• 1 выключателем с подсветкой</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 1     | 6535 27 | Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 розетками 2К+3 с механической блокировкой</li> <li>• 1 выключателем с подсветкой</li> </ul>                                                                                                                   |
| 1     | 6535 28 | Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 розетками 2К+3 с механической блокировкой</li> <li>• 1 выключателем с подсветкой</li> </ul>                                                                                                                   |
| 1     | 6535 29 | <b>С АВДТ</b><br>Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 розетками 2К+3</li> <li>• 1 АВДТ Ph+N 16 А 30 мА</li> </ul>                                                                                                                                  |
| 1     | 6535 40 | <b>С выключателем с подсветкой, ограничителем перенапряжений или помехоподавляющим фильтром</b><br>Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 розетками 2К+3</li> <li>• 1 ограничителем перенапряжений</li> <li>• 1 выключателем с подсветкой</li> </ul> |
| 1     | 6535 41 | Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 розетками 2К+3</li> <li>• 1 помехоподавляющим фильтром 6 А - 230 В~</li> <li>• 1 выключателем с подсветкой</li> </ul>                                                                                         |
| 1     | 775 41  | Сменный модуль с ограничителем перенапряжений                                                                                                                                                                                                                         |

| Упак. | Кат. №  | С силовыми и слаботочными розетками                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 6535 33 | Для слаботочной части возможно подключение к розетке RJ 45 или распределительной коробке при помощи комбинированного шнура RJ 45 – без изоляции Кат. № 517 96/97/98 (см. стр. 716)<br>Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 розетками 2К+3</li> <li>• 3 розетками RJ 45 кат. 6 FTP 1 модуль</li> </ul> |
| 1     | 6535 34 | Оснащены:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 розетками 2К+3</li> <li>• 2 розетками 2К+3 с механической блокировкой</li> <li>• 2 розетками RJ 45 кат. 6 FTP на 1 модуль</li> <li>• 2 заглушками 1 модуль</li> </ul>                                                                                            |
| 5     | 535 99  | <b>Аксессуары</b><br>Крепежный аксессуар для фиксации блока на рабочем столе                                                                                                                                                                                                                                             |

### > Мультипозиционный крепежный аксессуар



### > Реверсивный кабельный органайзер



## настольные блоки неукомплектованные



535 90



535 91



535 94



535 97



653 550



653 551



653 553



653 575




653 570



653 574

Алюминиевые блоки с кабельным органайзером (реверсивным) для упорядочивания части шнуров подключенного оборудования. Для оснащения 2-модульными розетками Mosaic (стр. 686)

| Упак. | Кат. № | Неукомплектованные алюминиевые блоки                    |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 535 90 | Пустой блок на 8 модулей Стандартного цвета (алюминий)  |
| 1     | 535 91 | Пустой блок на 12 модулей Стандартного цвета (алюминий) |
| 1     | 535 92 | Пустой блок на 16 модулей Стандартного цвета (алюминий) |
| 1     | 535 94 | Пустой блок на 12 модулей Стандартного цвета (алюминий) |




| Упак. | Кат. № | Гибкий органайзер                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 535 97 | Кабели, идущие от рабочего места к полу, надежно защищены и имеют аккуратный внешний вид<br>2 отсека<br>Длина: 770 мм<br>Ø 70 мм<br>Прозрачный |

| Упак. | Кат. № | Класс I - 2 П + 3 - 16 А<br>Немецкий стандарт    |
|-------|--------|--------------------------------------------------|
| 5     | 506 25 | Розетки 3 x 2 П + 3                              |
| 5     | 506 26 | Розетки 4 x 2 П + 3                              |
| 5     | 506 27 | Розетки 6 x 2 П + 3                              |
| 5     | 506 30 | Розетки 6 x 2 П + 3 с индикатором и выключателем |


## настольные блоки укомплектованные, цвет алюминий для подсоединения кабелем

Алюминиевые блоки с кабельными органайзерами (реверсивными) для упорядочивания части шнуров подключенного оборудования. Подключение силовых кабелей к клеммникам с кабельными зажимами. Для слаботочных кабелей подсоединение к розетке RJ 45 или распределительной коробке при помощи комбинированных кабелей RJ 45 – без изоляции кат. № 517 96/97/98 (см. стр. 716). Розетки 2К+3 с отверстиями, расположенными под углом 45 ° для удобства подсоединения угловых вилок - 16 А - 250 В ~ с защитными шторками. Максимальная мощность: 3 680 Вт при 230 В ~ на цепь. Шнур в комплект поставки не входит. Соответствуют NF C 61-314.


| Упак. | Кат. №  | С силовыми розетками                                                             |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 653 550 | Оснащены:<br>• 6 розетками 2К+3<br>• 1 выключателем с подсветкой                 |
| 1     | 653 551 | Оснащены:<br>• 2 розетками 2К+3<br>• 2 розетками 2К+3 с механической блокировкой |



| Упак. | Кат. №  | С силовыми и слаботочными розетками                                                                                                  |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 653 552 | Оснащены:<br>• 4 розетками 2К+3<br>• 3 розетками RJ 45 кат. 6 UTP 1 модуль                                                           |
| 1     | 653 553 | Оснащены:<br>• 2 розетками 2К+3<br>• 2 розетками 2К+3 с механической блокировкой<br>• 2 розетками RJ 45 кат. 6 UTP<br>• 2 заглушками |
| 1     | 653 570 | Оснащены:<br>• 2 розетками 2К+3<br>• Коммутатором управляемым (10 /100 Base T) на 6 портов                                           |
| 1     | 653 574 | Оснащены:<br>• 8 розетками 2К+3                                                                                                      |
| 1     | 653 575 | Оснащены:<br>• 8 розетками 2К+3<br>• Коммутатором управляемым (10 /100 Base T) на 6 портов                                           |



| Упак. | Кат. № | Аксессуары                                              |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|
| 5     | 535 99 | Крепежный аксессуар для фиксации блока на рабочем столе |







## Программа Mosaic™ – быстрое соединение



Система устройств с предварительно выполненным подсоединением обеспечивает распределение сильных и слабых токов и в фальшполах, и в фальш-потолках.

Наша система, предназначенная для организации кабельной разводки то технических помещений до розеток и светильников, гарантирует быстрое выполнение подключений и обеспечивает возможность с легкостью изменять расположение рабочих мест в помещении.



Распределительная коробка  
для сильных токов

## ► ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- **ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ**  
Для фальш-потолка или фальшпола, одно- или трехфазные  
Крепление к любому типу поверхности (кабельный канал, цельная плита, бетон...) с помощью автоматического приспособления для забивания гвоздей, скоб...  
RAL 7035 для удобства маркировки  
Идентификационная зона


- **РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ, ШНУРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ**  
Стандартных размеров или изготавливаемые на заказ

(стр. 698)

## ► ДЛЯ ЦЕПЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ



- **КОРОБКИ ОСВЕЩЕНИЯ**  
Быстрое подключение приборов освещения  
Легкость изменения конфигурации
- **ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ**  
Экономичны в соответствии с требованиями HQE-RT2005
- **СОЕДИНИТЕЛИ**  
Для монтажа в светильник
- **СОЕДИНИТЕЛИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЬНЫМ МОНТАЖОМ**  
Обеспечивают питание светильников с быстроразъемными соединителями от комплектного электрического шиннопровода Zucchini (стр. 700)



- Быстрое подключение силовых кабелей
- Быстрое подключение слаботочных кабелей

## ► ДЛЯ СКС

- **РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ**



- **РОЗЕТКИ RJ 45**





## система быстрого соединения

распределительные коробки 16 А – 250 В – 50 Гц



922 35

**Технические характеристики**  
(стр. 701)

Применяется для всех типов цепей с устройствами быстрого соединения  
Для подключения шнуров и/или кабелей, оборудованных по меньшей мере одним разъемом быстрого соединения  
Оснащены фиксаторами, обеспечивающими защиту от разъединения  
Соответствуют NF C 60-050

| Упак. | Кат. № | Распределительные коробки на 3 выхода                                                                                     |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Позволяют выполнять разветвление на 3 цепи, подключением их к одному блоку питания<br>Комплекующие Wieland <sup>(1)</sup> |
|       |        | <b>Однофазные</b>                                                                                                         |
| 5     | 341 13 | Черный                                                                                                                    |
| 5     | 341 14 | Белый                                                                                                                     |
|       |        | <b>Трехфазные</b>                                                                                                         |
|       |        | 5-полюсные выходы                                                                                                         |
| 5     | 341 18 | Черный                                                                                                                    |
| 5     | 341 19 | Белый                                                                                                                     |

|   |        |                                                                                                           |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | <b>Распределительные коробки на 7 выходов</b>                                                             |
|   |        | <b>Однофазные</b>                                                                                         |
|   |        | Позволяют выполнять разветвление на 7 цепей с подключением их к одному блоку питания                      |
|   |        | 3-полюсный выход                                                                                          |
| 1 | 922 35 | Черный                                                                                                    |
| 1 | 922 36 | Белый                                                                                                     |
|   |        | <b>Трехфазные/однофазные</b>                                                                              |
|   |        | Обеспечивают разветвление 3 фаз на 6 однофазных цепей (2 выхода на фазу) и питание другой трехфазной цепи |
|   |        | 5-полюсные входы – 3-полюсные выходы                                                                      |
| 1 | 922 37 | Черный                                                                                                    |
| 1 | 922 38 | Белый                                                                                                     |

## система быстрого соединения

распределительные блоки 16 А – 250 В – 50 Гц



341 20



341 21



341 22

**Технические характеристики**  
(стр. 701)

Для выполнения разветвления цепи, соединения светильников или любого другого устройства, оснащенного разъемом быстрого соединения  
Оснащены фиксаторами, обеспечивающими защиту от разъединения  
Соответствуют NF C 60-050

| Упак. | Кат. № | Однофазные – 3-полюсные                                                             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Позволяют выполнять разветвление на 2 цепи с подключением их к одному блоку питания |
| 10    | 341 20 | Черный                                                                              |
| 10    | 341 21 | Белый                                                                               |

|    |        |                                                                                        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | <b>Трехфазные/однофазные – 3-полюсные</b>                                              |
|    |        | Обеспечивают разветвление 1 фазы на 1 однофазную цепь и питание другой трехфазной цепи |
|    |        | Компоненты Wieland <sup>(1)</sup>                                                      |
| 10 | 341 22 | Черный, фаза 1                                                                         |
| 10 | 341 23 | Белый, фаза 1                                                                          |
| 10 | 341 24 | Черный, фаза 2                                                                         |
| 10 | 341 25 | Белый, фаза 2                                                                          |
| 10 | 341 26 | Черный, фаза 3                                                                         |
| 10 | 341 27 | Белый, фаза 3                                                                          |

(1) Wieland является зарегистрированной торговой маркой Wieland Electric GmbH

## система быстрого соединения

### разъемы 16 А – 250 В – 50 Гц и аксессуары



#### Технические характеристики (стр. 701)

Для подключения любого изделия, оснащенного разъемом быстрого соединения

Для подключения к кабелю сечением 1,5 или 2,5 мм<sup>2</sup>

Для подключения кабеля сечением 2,5 мм<sup>2</sup> к разъему с безвинтовыми зажимами следует использовать жесткий кабель В состав входят:

- корпус, цвет серый RAL 7035 с защитой от разъединения. Обеспечивает удобство использования и нанесения маркировки
- выводы с цветовой маркировкой, соответствующей определенной цепи (см. стр. 701) Соответствуют С 60-050

#### Упак. Кат. № 3-полюса, безвинтовые зажимы

|    |        |                         |
|----|--------|-------------------------|
| 10 | 341 00 | Клеммники L, N, E       |
| 10 | 341 01 | Гнездовой вывод, черный |
| 10 | 341 02 | Гнездовой вывод, белый  |
| 10 | 341 03 | Штекерный вывод, белый  |

#### 3-полюсная, зажимные контакты

|    |        |                         |
|----|--------|-------------------------|
| 10 | 341 04 | Клеммники L, N, E       |
| 10 | 341 05 | Гнездовой вывод, черный |
| 10 | 341 05 | Гнездовой вывод, белый  |

#### 4-полюса, винтовые зажимы

|    |        |                         |
|----|--------|-------------------------|
| 10 | 341 06 | Клеммники L1, L2, N, E  |
| 10 | 341 06 | Гнездовой вывод, черный |

#### 5-полюсов, винтовые зажимы

|    |        |                            |
|----|--------|----------------------------|
| 10 | 341 08 | Клеммники L1, L2, L3, N, E |
| 10 | 341 09 | Гнездовой вывод, черный    |
| 10 | 341 09 | Гнездовой вывод, белый     |

#### Аксессуары

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| 10 | 341 15 | Фиксатор для защиты от разъединения         |
| 10 | 341 16 | Обеспечивает надежность подсоединения       |
| 10 | 341 17 | разъемов друг к другу                       |
| 10 | 341 17 | Усилие на разрыв до 80 Н (NF C 60-050)      |
| 10 | 341 17 | Заглушка для штекерного вывода              |
| 10 | 341 17 | Заглушка для гнездового вывода              |
| 10 | 395 98 | Черный несмываемый фломастер для маркировки |

**Разъемы для цепи освещения** (стр. 700)

**Разъемы для установки в корпус светильников** (стр. 700)

## система быстрого соединения

### шнуры



#### Технические характеристики (стр. 701)

Для подключения любого изделия, оснащенного разъемом быстрого соединения

Оборудованы по меньшей мере 1 разъемом быстрого соединения с черным выводом

Имеется ярлык для маркировки

Соответствуют NF C 60-050

#### Упак. Кат. № Шнуры 1,5 мм<sup>2</sup> – H05VVF

**С 2 разъемами штекер/гнездо – 3-полюсный**

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 10 | 341 30 | Длина 2 м |
| 20 | 341 31 | Длина 4 м |
| 10 | 341 32 | Длина 6 м |
| 10 | 341 33 | Длина 8 м |

**С 2 разъемами штекер/гнездо – 4-полюсный**

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 10 | 341 50 | Длина 6 м |
| 10 | 341 51 | Длина 8 м |

**С 2 разъемами штекер/гнездо – 5-полюсный**

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 10 | 341 60 | Длина 6 м |
| 5  | 341 61 | Длина 8 м |

**С 1 разъемом штекер – 3-полюсный**

1 вывод типа “штекер” – 1 неподключенный вывод

|    |        |             |
|----|--------|-------------|
| 10 | 341 40 | Длина 0.5 м |
| 10 | 341 41 | Длина 2 м   |
| 20 | 341 42 | Длина 4 м   |
| 10 | 341 43 | Длина 6 м   |
| 10 | 341 44 | Длина 8 м   |

**С 1 разъемом штекер – 4-полюсный**

1 вывод типа “штекер” – 1 неподключенный вывод

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 10 | 341 55 | Длина 6 м |
| 10 | 341 56 | Длина 8 м |

#### Шнуры 2,5 мм<sup>2</sup> – H05VVF

**С 2 разъемами штекер/гнездо – 3-полюсный**

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 10 | 341 70 | Длина 4 м |
| 10 | 341 71 | Длина 6 м |
| 5  | 341 72 | Длина 8 м |

**С 2 разъемами штекер/гнездо – 5-полюсный**

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| 5 | 341 80 | Длина 6 м |
| 5 | 341 81 | Длина 8 м |

**С 1 разъемом штекер – 3-полюсный**

1 конец шнура оборудован штекером

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 10 | 341 75 | Длина 4 м |
| 10 | 341 76 | Длина 6 м |
| 5  | 341 77 | Длина 8 м |

## система быстрого соединения

### оборудование для цепей управления освещением



#### Технические характеристики (стр. 701)

Специальное оборудование для цепей управления освещением  
Для быстрого ввода в эксплуатацию и возможности модернизации. Соответствует NF C 60-050

| Упак. | Кат. № | Разъемы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Упак. | Кат. № | Шнуры 1,5 мм <sup>2</sup> - HO5VVF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Для подключения любого изделия, имеющего разъем быстрого соединения<br>Подключаются к кабелю сечением 1,5 или 2,5 мм <sup>2</sup><br><b>С коричневыми выводами для цепей управления</b><br>С накладкой, серого цвета RAL 7035 (защита от разъединения и удобства использования)<br>3-полюсный, зажимные контакты, клеммные колодки 1, 2, 3 |       |        | С коричневыми разъемами вывода, без провода заземления (зеленый/желтый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10    | 341 10 | Штекер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | 341 98 | <b>С 2 разъемами штекер/гнездо – 3-полюсный</b><br>Длина 6 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10    | 341 11 | Гнездо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | 341 99 | Длина 8 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        | <b>Разъемы для установки в корпус</b><br>Непосредственно в корпус светильника..<br>3-полюсные; безвинтовые зажимы; клеммники фазы, нейтрали, заземления                                                                                                                                                                                    |       |        | <b>С 1 разъемом штекер – 3-полюсный</b><br>1 вывод типа «штекер» – 1 неподключенный вывод<br>Без провода нейтрали (синий)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10    | 340 91 | Гнездовой вывод, черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10    | 341 48 | Длина 6 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10    | 340 92 | Гнездовой вывод, белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | 341 49 | Длина 8 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10    | 340 93 | Штекерный вывод, черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10    | 340 94 | Штекерный вывод, белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5     | 341 28 | <b>Разветвитель</b><br>Для подключ. 2 переключателей на 2 напр. к одному выходу выключателя                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        | <b>Коробки распределительные для цепей освещения</b><br>Для упр. цепями освещения с исп. 1 блока питания черными 3-полюс. гнездовыми разъемами для выходов освещения, коричневыми 3-полюсными гнездовыми разъемами для выходов управления и фиксаторами для защиты от разъединения.                                                        |       |        | <b>Автоматика для цепей освещения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 922 40 | <b>Коробка распределительная</b><br>Для упр. 2 цепями освещения с пом. 2 перекл. на 2 направления на цепь                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | 488 08 | <b>Датчик движения</b><br>Крепится в фальш-потолок или в коробку Batibox, глуб. 50 мм<br>Может управлять различными ист. света:<br>• До 2000 Вт для галогенных ламп 230 В<br>• До 1000 ВА для низковольтных галогенных, флуоресц. и люминесц. ламп с ферромагнитным или электронным трансформатором<br>• До 500 Вт для компактных люминесцентных или светодиодных ламп<br>Оснащены системой быстрого соединения<br>Инфракрасный датчик движения, угол зрения 360°<br>Площадь покрытия 45 м <sup>2</sup> . Оптимальное расстояние между 2-мя датчиками – 6 м.<br>Потребление 0,4 Вт в состоянии покоя. |
| 1     | 922 41 | <b>Коробка распределительная</b><br>Для упр. 1 цепи освещения с пом. 3 кнопок (с пом. поляриз. реле, уст. в электрощитке)                                                                                                                                                                                                                  | 1     | 488 09 | Инфракр. и ультразв. датчик движ., угол зрения 360°<br>Площадь покрытия 90 м <sup>2</sup><br>Оптимальное расстояние между 2-мя датчиками – 10 м. Потребление 0,8 Вт в состоянии покоя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 922 42 | <b>Коробка распределительная</b><br>Для добавления 6 кнопок или детекторов. Исп. совместно с Кат. № 922 41 или 922 44                                                                                                                                                                                                                      |       |        | <b>Дистанц. беспроводные выключатели Mosaic</b><br>Управл. с использ. кодир. инфракрасных сигналов<br>Дальность действия: 1/2 круга с радиусом 6 м<br>Поставляется в комплекте с настенным основанием для крепления и 2 щелочными батареями 1,5 В - LR03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 922 43 | <b>Коробка распределительная</b><br>Для индивид. или груп. упр-ия 3 цепями освещения с пом. 3 выключ. Работает с 2 переключателями на 2 напр. посредством разветвителя Кат. № 341 28                                                                                                                                                       | 1     | 784 82 | 1 канал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 922 46 | <b>Коробка распределительная</b><br>Для управления 3 цепями освещения<br>Управляется выключателями Mosaic или датчиками движения (напр., Кат. № 488 08/09)                                                                                                                                                                                 | 1     | 784 84 | 3 канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | <b>Пульты дистанционного управления</b><br>Управл. с использ. кодиров. инфракр. сигналов<br>3 канала – дальность действия: 10 м<br>Поставляется в комплекте с настенным основанием для крепления<br>Работает от щелочной батареи 9 В - 6F22 (не поставляется в комплекте)<br>2 x 6 каналов – дистанция: 10 м<br>Работает от щелочной батареи 9 В - 6F22 (в комплекте не поставляется)<br>Многофункц. пульт ИК. Снабжен батареей LR03                                                                                                                                                                  |

# система быстрого соединения

## ■ Соответствие стандартам

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разъемы                                                                                                 |                                                                                                                         |
| Распределительные блоки                                                                                 |                                                                                                                         |
| Шнуры                                                                                                   | Соответствует проекту МЭК 61 535 (23/337/FDIS) и NF C 60-050                                                            |
| Распределительные коробки 1 вход 3 выхода                                                               |                                                                                                                         |
| Распределительные коробки 1 вход 7 выходов для подключения специальных механизмов управления освещением | Соответствует МЭК 60 670-22 с комплектующими, соответствующими проекту стандарта МЭК 61 535 (23/337/FDIS) и NF C 60-050 |

## ■ Технические характеристики


|                                                | Диапазон рабочих температур | IP                                                                                                                                                     | IK                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Разъемы, кроме разъемов для установки в корпус |                             | IP 20 в соответствии с NF EN 60529<br>IP 4x, когда все соединения выполнены с использованием фиксатора для защиты от разъединения Кат. № 341 15        |                                    |
| Распределительные блоки                        | - 5 °C                      | IP 20 в соответствии с NF EN 60529 IP 4x, когда все соединения выполнены с использованием фиксатора для защиты от разъединения Кат. № 341 15           | IK 06 в соответствии с NF EN 62262 |
|                                                | + 40 °C                     | IP 20 в соответствии с NF EN 60529 IP 4x, когда соединения с NF EN 62262 выполнены с использованием фиксатора для защиты от разъединения Кат. № 341 15 |                                    |
| Шнуры                                          |                             |                                                                                                                                                        |                                    |
| Распределительные коробки                      |                             | IP 20 в соответствии с NF EN 60529 IP 4x, когда все соединения выполнены с использованием фиксатора для защиты от разъединения Кат. № 341 15           |                                    |

Все изделия серии испытаны на огнестойкость проволокой, раскаленной до 650 °C согласно стандарту NF EN 60695-2-11

Крепление коробок (см. схему напротив)

- Крепление с вертикальной регулировкой (только для коробок с 1 входом и 3 выходами)
- Крепление с помощью винтов и штырей (макс. Ø винта – 6 мм)
- Крепление с помощью винтовых кронштейнов или вбиваемых штырей (например, Кат. № 319 57)
- Крепление с помощью пневматического молотка SPIT (применять гвозди SPIT 20-25 мм)
- Крепление с помощью хомута Colson

## ■ Идентификация изделий




## ■ Маркировка цепей


Использование изделий разных цветов на одной площадке или в помещении обеспечивает идентификацию первого уровня:

- Создание зон, разделенных по цвету
- Например: белый для коридора, черный для офисов
- Чередование цветов
- Например: 1 черная цепь/1 белая цепь/1 черная цепь
- Разделение цепей
- Например: черный цвет – для стандартных розеток, белый или красный – для защищенных розеток

## ■ Совместимость разъемов



## ■ Принципы установки и размеры распределительных коробок




|                 | Ш      | Ш'       | Ш''      | И     | В       |
|-----------------|--------|----------|----------|-------|---------|
| 922 30/31/32/33 | 124 мм | 56 мм    | 61 мм    | 6 мм  | 49 мм   |
| 922 35/36/37/38 | 244 мм | 138,2 мм | 152,5 мм | 18 мм | 45,5 мм |

## система быстрого соединения

### ■ Эксплуатация распределительных коробок

Кат. № 922 40


- 1 блок питания
- 2 цепи, управляющие
- 2 линиями освещения



Кат. № 922 41

- 1 блок питания
- 1 цепь управления рядом  
светильников с помощью  
кнопок


Возможность подключения коробки  
Кат. № 922 42 к одному из входов  
для увеличения количества кнопок



Кат. № 922 42


Коробка для увеличения  
количества:

- нопок (используется  
с коробкой  
Кат. № 922 41)
- датчиков (используется  
с коробкой Кат. № 922 44)



Кат. № 922 43


Каждый выключатель управляет линией освещения,  
подключенной к входу. коробки, расположенной далее  
по цепи. Если ко входу одной из коробок не подключен  
выключатель (стоит шунт), то цепью освещения  
будет управлять первый вышестоящий выключатель,  
(независимо от того, подключен ли он к этой коробке  
или к коробке, находящейся ранее по цепи).






# система установки быстрого соединения

## ■ Пример установки в фальш-потолке




## ■ Пример изменения установки в фальш-потолке

Исходная схема



### 1-й вариант новой схемы: Перегородка и выключатель 2 убраны

Устанавливается шунт, что позволяет с помощью выключателя 1 управлять светильниками 1 и 2



### 2-й вариант новой схемы:

Перегородка убрана, выключатель 2 оставлен. Устанавливаются шунт и разветвитель Кат. № 341 28, что позволяет с помощью выключателей 1 и 2 управлять светильниками 1 и 2

