



LB002

ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 12V

[Перейти к продукции](#)

Feron



Трансформатор Feron **LB002** предназначен для использования в светодиодных системах с постоянным стабилизированным напряжением питания 12V DC.

СОВЕТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ:

- Мощность нагрузки трансформатора не должна превышать максимально допустимую.
- При подключении нагрузки рекомендуется оставлять запас по мощности не менее 20%.
- Так как электронный трансформатор нагревается во время работы, место установки трансформатора должно иметь хорошую вентиляцию.
- Не рекомендуется последовательное подключение более 5 метров светодиодной ленты.

Мощность драйвера $\geq$ Мощность 1 метра ленты $\times$ Кол-во метров в подключении $\times$ Коэфф. запаса (20%)
Формула подбора мощности драйвера




Схема подключения



Модель	Артикул	Максимально допустимая нагрузка	Входное напряжение	Выходное напряжение	Максимальный выходной ток	Размеры
LB002	41349	30W	AC185-265V 50Hz	DC 12V	2.5A	86×60×34мм
	41350	60W			5A	110×78×36мм